



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203982748 U

(45) 授权公告日 2014. 12. 03

(21) 申请号 201420326522. 6

(22) 申请日 2014. 06. 18

(73) 专利权人 京东方科技集团股份有限公司

地址 100015 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号

专利权人 北京京东方光电科技有限公司

(72) 发明人 杨盛际 董学 王海生

(74) 专利代理机构 北京路浩知识产权代理有限公司 11002

代理人 李迪

(51) Int. Cl.

G09G 3/32 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书5页 附图4页

(54) 实用新型名称

像素电路和显示装置

(57) 摘要

本实用新型提供了一种像素电路和显示装置,该像素电路包括两个子像素电路,每个子像素电路包括:每个子像素电路包括:五个开关单元、驱动单元、储能单元和电致发光单元,两个子像素电路接入相同的工作电压线、数据电压线、第一扫描信号线、第三扫描信号线,接入不同的第二扫描信号线。在该像素电路中,流经 OLED 器件的工作电流不受对应的驱动晶体管的阈值电压的影响,彻底解决了由于驱动晶体管的阈值电压漂移导致显示亮度不均的问题。同时使用一个补偿电路来完成两个像素的驱动,相邻的两个像素共用多条信号线路,能够缩减显示装置中用于像素电路的信号线路数目,降低集成电路成本,并缩减像素间距,提高像素密度。



1. 一种像素电路,其特征在于,包括两个子像素电路;

每一个子像素电路包括:每个子像素电路包括:第一开关单元、第二开关单元、第三开关单元、第四开关单元、第五开关单元、驱动单元、储能单元和电致发光单元;并且,

第一开关单元的第一端连接工作电压线,第一开关单元的第二端连接驱动单元的输入端,用于在第一开关单元的控制端所接入的扫描信号线的控制下向所述驱动单元提供工作电压;

第二开关单元的第一端连接到驱动单元的输出端,第二开关单元的第二端与电致发光元件相连,用于在第二开关单元的控制端所接入的扫描信号线的控制下将所述驱动单元提供的驱动电流导入到所述电致发光元件;

第三开关单元的第一端连接到数据电压线,第三开关单元的第二端连接到驱动单元的输入端,用于在第三开关单元的控制端所接入的扫描信号线的控制下将驱动单元的输入端连接到数据电压线;

第四开关单元的第一端连接驱动单元的输出端,第四开关单元的第二端连接储能单元的第一端以及驱动单元的控制端,用于在第四开关单元的控制端所接入的扫描信号线的控制下将驱动单元的输出端与驱动单元的控制端导通并使驱动单元的输出端的电压向所述储能单元的第一端充电;

第五开关单元的第一端连接到储能单元的第一端,第五开关单元的第二端接地,用于在第五开关单元的控制端所接入的扫描信号线的控制下将所述储能单元的第一端的电压置零;

且两个子像素电路中,第三开关单元的第一端连接到同一数据电压线,第一开关单元和第二开关单元的控制端均接入第三扫描信号线,第五开关单元的控制端均接入第四扫描信号线;第一子像素电路的第三开关单元和第四开关单元的控制端均接入第一扫描信号线;第二子像素电路的第三开关单元和第四开关单元的控制端均接入第二扫描信号线。

2. 如权利要求1所述的像素电路,其特征在于,各个开关单元和各个驱动单元为薄膜场效应晶体管,各个开关单元的控制端为薄膜场效应晶体管的栅极,各个开关单元的第一端为薄膜场效应晶体管的源极,各个开关单元的第二端为薄膜场效应晶体管的漏极;各个驱动单元的控制端为薄膜场效应晶体管的栅极,各个驱动单元的输入端为薄膜场效应晶体管的源极,各个驱动单元的输出端为薄膜场效应晶体管的漏极。

3. 如权利要求2所述的像素电路,其特征在于,各个薄膜场效应晶体管均为P沟道型。

4. 如权利要求1所述的像素电路,其特征在于,所述储能单元为电容。

5. 如权利要求1-4其中任一项所述的像素电路,其特征在于,所述电致发光单元为有机发光二极管。

6. 一种显示装置,其特征在于,包括如权利要求1-5任一项所述的像素电路。

7. 如权利要求6所述的显示装置,其他特征在于,所述像素电路的两个子像素电路分别位于两个相邻像素内。

8. 如权利要求7所述的显示装置,其特征在于,所述两个相邻像素分别位于所述数据电压线的两侧。

9. 如权利要求7所述的显示装置,其特征在于,所述两个相邻像素位于所述数据电压线的同一侧。

像素电路和显示装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及显示技术领域,尤其涉及一种像素电路和显示装置。

背景技术

[0002] 有机发光显示器(OLED)是当今平板显示器研究领域的热点之一,与液晶显示器相比,OLED具有低能耗、生产成本低、自发光、宽视角及响应速度快等优点。目前,在手机、PDA、数码相机等显示领域OLED已经开始取代传统的液晶显示屏(LCD)。像素驱动电路设计是OLED显示器核心技术内容,具有重要的研究意义。

[0003] 与TFT(薄膜场效应晶体管)-LCD利用稳定的电压控制亮度不同,OLED属于电流驱动,需要稳定的电流来控制发光。

[0004] 由于工艺制程和器件老化等原因,在原始的2T1C驱动电路(包括两个薄膜场效应晶体管和一个电容)中,各像素点的驱动TFT的阈值电压存在不均匀性,这样就导致了流过每个像素点OLED的电流发生变化使得显示亮度不均,从而影响整个图像的显示效果。

[0005] 现有技术中,一个像素电路一般对应于一个像素,每个像素电路都至少包含一条数据电压线、一条工作电压线和多条扫描信号线,这样就导致相应的制作工艺较为复杂,并且不利于缩小像素间距。

实用新型内容

[0006] 本实用新型的目的是解决显示装置显示亮度不均的问题,并缩减显示装置中用于像素电路的信号线路数目,降低集成电路成本,同时提高显示装置的像素密度。

[0007] 为了实现上述目的,本实用新型提供了一种像素电路,包括两个子像素电路;

[0008] 每一个子像素电路包括:每个子像素电路包括:第一开关单元、第二开关单元、第三开关单元、第四开关单元、第五开关单元、驱动单元、储能单元和电致发光单元;并且,

[0009] 第一开关单元的第一端连接工作电压线,第一开关单元的第二端连接驱动单元的输入端,用于在第一开关单元的控制端所接入的扫描信号线的控制下向所述驱动单元提供工作电压;

[0010] 第二开关单元的第一端连接到驱动单元的输出端,第二开关单元的第二端与电致发光元件相连,用于在第二开关单元的控制端所接入的扫描信号线的控制下将所述驱动单元提供的驱动电流导入到所述电致发光元件;

[0011] 第三开关单元的第一端连接到数据电压线,第三开关单元的第二端连接到驱动单元的输入端,用于在第三开关单元的控制端所接入的扫描信号线的控制下将驱动单元的输入端连接到数据电压线;

[0012] 第四开关单元的第一端连接驱动单元的输出端,第四开关单元的第二端连接储能单元的第一端以及驱动单元的控制端,用于在第四开关单元的控制端所接入的扫描信号线的控制下将驱动单元的输出端与驱动单元的控制端导通并使驱动单元的输出端的电压向所述储能单元的第一端充电;

[0013] 第五开关单元的第一端连接到储能单元的第一端,第五开关单元的第二端接地,用于在第五开关单元的控制端所接入的扫描信号线的控制下将所述储能单元的第一端的电压置零;

[0014] 且两个子像素电路中,第三开关单元的第一端连接到同一数据电压线,第一开关单元和第二开关单元的控制端均接入第三扫描信号线,第五开关单元的控制端均接入第四扫描信号线;第一子像素电路的第三开关单元和第四开关单元的控制端均接入第一扫描信号线;第二子像素电路的第三开关单元和第四开关单元的控制端均接入第二扫描信号线。

[0015] 优选的,各个开关单元和各个驱动单元为薄膜场效应晶体管,各个开关单元的控制端为薄膜场效应晶体管的栅极,各个开关单元的第一端为薄膜场效应晶体管的源极,各个开关单元的第二端为薄膜场效应晶体管的漏极;各个驱动单元的控制端为薄膜场效应晶体管的栅极,各个驱动单元的输入端为薄膜场效应晶体管的源极,各个驱动单元的输出端为薄膜场效应晶体管的漏极。

[0016] 优选的,各个薄膜场效应晶体管均为 P 沟道型。

[0017] 优选的,所述储能单元为电容。

[0018] 优选的,所述电致发光单元为有机发光二极管。

[0019] 本实用新型还提供了一种显示装置,其特征在于,包括上述任一项所述的像素电路。

[0020] 优选的,两个子像素电路分别位于两个相邻像素内。

[0021] 优选的,所述两个相邻像素分别位于所述数据电压线的两侧。

[0022] 优选的,所述两个相邻像素位于所述数据电压线的同一侧。

[0023] 本实用新型提供的像素电路中,流经电致发光单元的工作电流不受对应的驱动晶体管的阈值电压的影响,彻底解决了由于驱动晶体管的阈值电压漂移导致显示亮度不均的问题。同时本实用新型中,使用一个补偿电路来完成两个像素的驱动,相邻的两个像素共用多条信号线路,能够缩减显示装置中用于像素电路的信号线路数目,降低集成电路成本,并缩减像素间距,提高像素密度。

附图说明

[0024] 图 1 为本实用新型实施例提供的像素电路的结构示意图;

[0025] 图 2 为本实用新型实施例提供的像素电路中关键信号的时序图;

[0026] 图 3a- 图 3d 为本实用新型实施例中的像素电路在不同时序下的电流流向和电压值的示意图;

[0027] 图 4 为本实用新型实施例提供的显示装置中像素电路与像素的一种位置关系的示意图;

[0028] 图 5 为本实用新型实施例提供的显示装置中像素电路与像素的一种位置关系的示意图。

具体实施方式

[0029] 下面结合附图和实施例,对本实用新型的具体实施方式作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本实用新型的技术方案,而不能以此来限制本实用新型的保护范

围。

[0030] 本实用新型实施例提供了一种像素电路,如图 1 或图 3a-图 3d 所示,包括:两个结构相同的子像素电路 P1 和 P2,这里的每一个子像素电路对应于一个像素;由于 P1 和 P2 的结构相同,以下仅结合 P1 的结构对两个子像素电路进行说明;

[0031] 这里的 P1 包括:五个开关单元 T1、T2、T3、T4、T5,一个驱动单元 DT,一个储能单元 C,一个电致发光单元 L(为了方便区分,在图 1 或图 3a-图 3d 中,P2 中的五个开关单元分别表示为 T1'、T2'、T3'、T4'、T5',驱动单元表示为 DT',储能单元为 C',有机发光二极管为 L',下同),并且,

[0032] T1 的和 T2 的控制端均连接到第三扫描信号线 Scan[3];

[0033] T1 的第一端连接到工作电压线 V_{dd} ,T1 的第二端连接到 DT 的输入端,用于在 T1 的控制端所接入的扫描信号线的控制下向驱动单元 DT 提供工作电压;

[0034] T2 的第一端连接到 DT 的输出端,T2 的第二端与 L 相连,用于在 T2 的控制端所接入的扫描信号线的控制下将驱动单元 DT 提供的驱动电流导入到电致发光元件 L;

[0035] T3 的第一端连接到数据电压线 V_{data} ,T3 的第二端连接到 DT 的输入端,用于在 T3 的控制端所接入的扫描信号线的控制下将驱动单元的输入端连接到数据电压线 V_{data} ;

[0036] T4 的第一端连接到 DT 的输出端,第二端连接到 C 的第一端 a1 端以及 DT 的控制端(对于 C',其第一端为 a2,第二端为 b2),用于在 T4 的控制端所接入的扫描信号线的控制下将驱动单元 DT 的输出端与驱动单元 DT 的控制端导通并使驱动单元 DT 的输出端的电压向储能单元 C 的第一端充电;

[0037] T5 的第一端连接到 C 的 a1 端,第二端连接到 C 的第二端 b1 端,用于在 T5 的控制端所接入的扫描信号线的控制下将储能单元 C 的第一端的电压置零;

[0038] 且两个子像素电路中,T3 和 T3' 的第一端连接到同一数据电压线 V_{data} ,第一开关单元和第二开关单元的控制端均接入第三扫描信号线 Scan[3],第五开关单元的控制端均接入第四扫描信号线 Em;第一子像素电路的第三开关单元和第四开关单元的控制端均接入第一扫描信号线 Scan[1];第二子像素电路的第三开关单元和第四开关单元的控制端均接入第二扫描信号线 Scan[2]。

[0039] 可以理解的是,控制端连接到同一扫描信号线的两个开关单元(比如 T1 与 T1',T3 与 T4,T3' 与 T4',T5 与 T5')应为同一沟道类型的开关,即同为高电平导通或者同为低电平导通,从而保证连接到同一扫描信号线的两个开关单元的导通或关断状态相同。

[0040] 本实用新型提供的像素电路中,流经电致发光单元的工作电流不受对应的驱动晶体管的阈值电压的影响,彻底解决了由于驱动晶体管的阈值电压漂移导致显示亮度不均的问题。同时本实用新型中,使用一个补偿电路来完成两个像素的驱动,相邻的两个像素共用多条信号线路,能够缩减显示装置中用于像素电路的信号线路数目,降低集成电路成本,并缩减像素间距,提高像素密度。

[0041] 优选的,各个开关单元和各个驱动单元为薄膜场效应晶体管,各个开关单元的控制端为薄膜场效应晶体管的栅极,各个开关单元的第一端为薄膜场效应晶体管的源极,各个开关单元的第二端为薄膜场效应晶体管的漏极;各个驱动单元的控制端为薄膜场效应晶体管的栅极,各个驱动单元的输入端为薄膜场效应晶体管的源极,各个驱动单元的输出端为薄膜场效应晶体管的漏极。

[0042] 不难理解,这里的驱动单元和开关单元对应的晶体管可以为源漏极可以互换的晶体管,或者根据导通类型的不同,各个开关单元和驱动单元的第一端可能为晶体管的漏极、第二端为晶体管的源极,本领域技术人员在不付出创造性的劳动的前提下,对本实用新型提供的像素电路中各个晶体管进行源漏极的反接所得到的、能够取得与本实用新型提供的技术方案所能达到的技术效果相同或相似的电路结构同样应落入本实用新型的保护范围。

[0043] 进一步的,本实用新型实施例中,所有各个薄膜场效应晶体管均为 P 沟道型。使用同一类型的晶体管,能够实现工艺流程的统一,从而提高产品的良品率。本领域技术人员可以理解的是,在实际应用中,各个晶体管的类型也可以不完全相同,比如 T1 可以为 N 沟道型晶体管,而 T2 可以为 P 沟道型晶体管,只要能够使控制端连接到同一扫描信号线的两个开关单元的导通 / 关断状态相同,即可实现本申请提供的技术方案,本实用新型优选的实施方式不应理解为对本实用新型保护范围的限定。

[0044] 优选的,所述储能单元 C 为电容。当然实际应用中,根据设计需要也可以采用其他具有储能功能的元件。

[0045] 优选的,所述电致发光单元 L 可以为有机发光二极管 (OLED)。当然实际应用中,根据设计需要也可以采用其他具有电致发光功能的元件。

[0046] 下面结合图 2 和图 3a- 图 3d 对本实用新型优选的实施例提供的像素电路的工作原理进行详细说明,如图 2 所示为本实用新型提供的像素电路工作时输入到各个扫描信号线中的扫描信号的时序图,可分为四个阶段,在图 2 中分别表示为重置阶段 W1、第一充电阶段 W2、第二充电阶段 W3,发光阶段 W4,在各个阶段,像素电路的电流流向和电压值分别如图 3a、图 3b、图 3c、图 3d 所示。为了方便说明,以各个开关单元和驱动单元为 P 沟道型 TFT,两个电容的第二端 b1 和 b2 接地 进行进一步的阐述。

[0047] 在重置阶段 W1,如图 2 所示,扫描信号线中,仅 Em1 低电平,其他扫描信号线为高电平,此时仅 T5 和 T5' 导通,其他 TFT 关断,如图 3a 所示,此时电容 C 和 C' 的两端均接地, a1、a2、b1、b2 点的电势均为零。

[0048] 在第一充电阶段 W2,如图 2 所示,扫描信号线中,仅 Scan[1] 为低电平,其他扫描信号线为高电平,数据电压 $V_{data} = V_1$, V_1 为有机发光二极管 L 所对应的电压,此时仅 T3、T4、DT 导通,其他开关 TFT 关断,电流沿图 3b 中的 Lb 向 P1 中的储能单元 C 充电,充电结束后, a1 点的电势为 $V_1 - V_{th1}$ (满足 DT 栅源两极之间的压差为 V_{th1} , 其中 V_{th1} 为 DT 的阈值电压)。

[0049] 在第二充电阶段 W3,如图 2 所示,扫描信号线中,仅 Scan[2] 为低电平,其他扫描信号线为高电平,数据电压 $V_{data} = V_2$, V_2 为有机发光二极管 L' 所对应的电压,此时仅 T3'、T4'、DT' 导通,其他开关 TFT 关断,电流沿图 3c 中的 Lc 向 P2 中的储能单元 C' 充电,充电结束后, a2 点的电势为 $V_2 - V_{th2}$ (满足 DT' 栅源两极之间的压差为 V_{th2} , 其中 V_{th2} 为 DT' 的阈值电压)。

[0050] 在发光阶段 W4,如图 2 所示,扫描信号线中,仅 Scan[3] 为低电平,其他扫描信号线为高电平,此时 T1、T2、T1'、T2'、DT、DT' 导通,其他 TFT 关断, V_{dd} 分别沿图 3d 中的 Ld1 和 Ld2 对 L 和 L' 供应电流,使 L 和 L' 发光。

[0051] 根据饱和电流公式可知,此时流经 L 的电流 $I_L = K(V_{GS} - V_{th1})^2 = [V_{dd} - (V_1 - V_{th1}) - V_{th1}]^2 = K(V_{dd} - V_1)^2$ 。

[0052] 同理, $I_L = K(V_{dd} - V_2)^2$ 。由上式中可以看到此时流经两个电致发光单元的工作电

流不受驱动晶体管阈值电压的影响,只与此时的数据电压 V_{data} 有关。彻底解决了驱动 TFT 由于工艺制程及长时间的操作造成阈值电压 (V_{th}) 漂移的问题,消除其对流经电致发光单元的电流的影响,保证电致发光单元的正常工作。

[0053] 基于相同的构思,本实用新型还提供了一种显示装置,包括上述任一项所述的像素电路。显示装置可以为:电子纸、手机、平板电脑、电视机、显示器、笔记本电脑、数码相框、导航仪等任何具有显示功能的产品或部件。

[0054] 优选的,该显示装置中,像素电路的两个子像素电路分别位于两个相邻像素内。这样能够使得元器件在相应的基板上的分布更加均匀。

[0055] 优选的,所述两个相邻像素位于其数据电压线的同一侧,图 4 示出了其中一个像素电路 PU 对应的两个相邻像素在其对应数据电压线 V_{data} 一侧的情况;或者,所述两个相邻像素分别位于其数据电压线的两侧,图 5 示出了其中一个像素电路 PU 对应的两个相邻像素在其对应数据电压线 V_{data} 两侧的情况。

[0056] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型技术原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。




图 3a




图 3b




图 3c




图 3d




图 4




图 5

专利名称(译)	像素电路和显示装置		
公开(公告)号	CN203982748U	公开(公告)日	2014-12-03
申请号	CN201420326522.6	申请日	2014-06-18
[标]申请(专利权)人(译)	京东方科技集团股份有限公司 北京京东方光电科技有限公司		
申请(专利权)人(译)	京东方科技集团股份有限公司 北京京东方光电科技有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	京东方科技集团股份有限公司 北京京东方光电科技有限公司		
[标]发明人	杨盛际 董学 王海生		
发明人	杨盛际 董学 王海生		
IPC分类号	G09G3/32 G09G3/3208		
代理人(译)	李迪		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

本实用新型提供了一种像素电路和显示装置，该像素电路包括两个子像素电路，每个子像素电路包括：每个子像素电路包括：五个开关单元、驱动单元、储能单元和电致发光单元，两个子像素电路接入相同的工作电压线、数据电压线、第一扫描信号线、第三扫描信号线，接入不同的第二扫描信号线。在该像素电路中，流经OLED器件的工作电流不受对应的驱动晶体管的阈值电压的影响，彻底解决了由于驱动晶体管的阈值电压漂移导致显示亮度不均的问题。同时使用一个补偿电路来完成两个像素的驱动，相邻的两个像素共用多条信号线路，能够缩减显示装置中用于像素电路的信号线路数目，降低集成电路成本，并缩减像素间距，提高像素密度。

