

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2010-181904

(P2010-181904A)

(43) 公開日 平成22年8月19日 (2010.8.19)

(51) Int. Cl.	F I	テーマコード (参考)
G09G 3/36 (2006.01)	G09G 3/36	2H193
G09G 3/20 (2006.01)	G09G 3/20 621M	5C006
G02F 1/133 (2006.01)	G09G 3/20 621B	5C080
	G09G 3/20 623B	
	G09G 3/20 623G	
審査請求 有 請求項の数 4 O L (全 75 頁) 最終頁に続く		

(21) 出願番号	特願2010-65637 (P2010-65637)	(71) 出願人	502356528
(22) 出願日	平成22年3月23日 (2010.3.23)		株式会社 日立ディスプレイズ
(62) 分割の表示	特願2007-280995 (P2007-280995)		千葉県茂原市早野3300番地
	の分割	(74) 代理人	110000198
原出願日	平成7年5月18日 (1995.5.18)		特許業務法人湘洋内外特許事務所
(31) 優先権主張番号	特願平6-170696	(72) 発明者	新田 博幸
(32) 優先日	平成6年7月22日 (1994.7.22)		神奈川県川崎市麻生区王禅寺1099番地
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)		株式会社日立製作所
(31) 優先権主張番号	特願平6-138499		システム開発研究所内
(32) 優先日	平成6年6月21日 (1994.6.21)	(72) 発明者	▲真▼野 宏之
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)		神奈川県川崎市麻生区王禅寺1099番地
			株式会社日立製作所
			システム開発研究所内
		最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 液晶駆動回路及び液晶表示装置


(57) 【要約】

【課題】 液晶表示装置において、液晶ドライバを液晶パネルの片側に配置し実装面積を縮小しかつ列毎反転駆動を行うことにより高画質表示を可能とすることを目的とし、また、液晶駆動の基準電圧の交流化回路を液晶ドライバに内蔵することで電源回路の回路規模を縮小するを目的とする。

【解決手段】 入力される基準電圧と交流化信号から交流化駆動する2通りの交流化基準電圧を生成する電圧生成手段と表示データ、前記2通りの交流化基準電圧と交流化信号から液晶パネルに対して、各出力毎に交流化駆動の異なる液晶印加電圧に変換して出力する手段を持つ構成としたので、同一液晶ドライバ内の出力は互いに交流化のタイミングが異なる液晶駆動電圧とすることが出来る。

【選択図】 図1

図1



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

複数のデータ線および複数の走査線の交点位置にマトリックス状に配列した画素部を有する液晶パネルと、

前記複数の走査線に順次電圧を印加する走査駆動 L S I と、

上位装置からの表示データと基準電圧を受けて該表示データに対応した電圧を前記複数のデータ線に印加する液晶ドライバとを備える液晶ディスプレイにおいて、

前記液晶ドライバは、

表示データを順次保持する保持手段と、

ライン表示同期信号に同期して液晶ドライバの有する出力データ線分の前記保持手段の表示データを同時に保持する保持手段と、

基準電圧から交流化駆動する一方の階調電圧を生成する電圧生成手段と、

前記保持手段に保持された表示データ、前記階調電圧と交流化信号と反転基準電圧から前記液晶パネルに対して、各出力毎に前記階調電圧を反転基準電圧に対して反転または非反転の制御を行い、同一の表示データに対して異なる液晶印加電圧を出力する出力手段とを有することを特徴とする液晶ディスプレイ。

10

【請求項 2】

前記保持手段に保持された表示データ、前記基準電圧と前記交流化信号から前記液晶パネルに対して、1 出力毎に交流化駆動の異なる液晶印加電圧を出力することを特徴とする請求項 1 記載の液晶ディスプレイ。

20

【請求項 3】

交流化駆動の一方の基準電圧を入力し、他方の基準電圧を液晶ディスプレイで生成することを特徴とする請求項 1 記載の液晶ディスプレイ。

【請求項 4】

交流化駆動の一方の基準電圧を入力し、基準電圧から電圧生成手段で出力する階調数の階調電圧を生成し、交流化駆動の他方の階調電圧を出力手段で基準電圧に対し対称に反転して出力することを特徴とする請求項 3 記載の液晶ディスプレイ。

【請求項 5】

交流化駆動の一方の 9 レベル基準電圧を入力し、基準電圧から電圧生成手段で出力する 6 4 階調の階調電圧を生成し、交流化駆動の他方の 6 4 階調電圧を出力手段で基準電圧に対し対称に反転して出力することを特徴とする請求項 3 記載の液晶ディスプレイ。

30

【請求項 6】

前記走査駆動 L S I は、前記液晶ドライバのデジタル入力信号と同一の信号レベルのデジタル入力信号を直接入力することを特徴とする請求項 1、2、3、4 および 5 のいずれか一項に記載の液晶ディスプレイ。

【請求項 7】

前記走査駆動 L S I は、入力段に入力するデジタル入力信号をレベルシフトするレベルシフト回路を設け、該レベルシフト回路でデジタル入力信号を該走査駆動 L S I の内部で動作する信号レベルにレベルシフトすることを特徴とする請求項 1、2、3、4 および 5 のいずれか一項に記載の液晶ディスプレイ。

40

【請求項 8】

前記走査駆動 L S I は、基準信号を入力し、入力するデジタル入力信号の入力レベルを前記基準信号で制御可能なことを特徴とする請求項 1、2、3、4 および 5 のいずれか一項に記載の液晶ディスプレイ。

【請求項 9】

複数のデータ線および複数の走査線の交点位置にマトリックス状に配列した画素部を有する液晶パネルと、

前記複数の走査線に順次電圧を印加する走査駆動 L S I と、

上位装置から送られてくる表示データと、別途生成された基準電圧とを受けて、該表示データに対応した電圧を生成し、該生成した電圧を前記複数のデータ線に印加する液晶ド

50

ライバと、を備え、

前記液晶ドライバは、複数の出力端子を持ち、該複数の出力端子に対応した表示データを受け取り、該表示データを液晶駆動電圧に変換し、前記液晶駆動電圧を、同一の表示データに対して電圧レベルの異なる２種類生成し、このうちのいずれか一方を前記出力端子ごとに選択し出力すること、

を特徴とする液晶ディスプレイ。

【請求項１０】

前記２種類の液晶駆動電圧のうちの一方は、予め定められた基準電圧より電圧レベルが高く、他方は該基準電圧より電圧レベルが低いこと、

を特徴とする請求項９記載の液晶ディスプレイ。

10

【請求項１１】

前記２種類の液晶駆動電圧のうち、一方は外部から入力されたものであり、他方は予め定められた反転基準電圧に対して前記外部から入力された液晶駆動電圧を反転したものであること、

を特徴とする請求項９記載の液晶ディスプレイ。

【請求項１２】

前記前記液晶駆動電圧の選択は、外部から入力される交流化信号に従ってなされるものであること、

を特徴とする請求項９、１０または１１記載の液晶ディスプレイ。

【請求項１３】

複数のデータ線および複数の走査線の交点位置にマトリックス状に配列した画素部を有する液晶パネルと、

前記複数の走査線に順次電圧を印加する走査駆動ＬＳＩと、

上位装置から送られてくる表示データと、別途生成された基準電圧とを受けて、該表示データに対応した電圧を生成し、該生成した電圧を前記複数のデータ線に印加する液晶ドライバと、を備え、

前記液晶ドライバは、

複数の出力端子と、

表示データを順次保持する保持手段と、

前記保持手段に保持されている表示データを、別途入力されるライン表示同期信号に同期して、上記出力端子の本数分だけ同時に保持する第２保持手段と、

別途生成された基準電圧から、複数レベルの電圧からなる階調電圧を生成する電圧生成手段と、

前記階調電圧のうち前記第２保持手段に保持された表示データに対応したレベルの電圧を前記出力端子毎に選択し、該選択した電圧を別途生成された反転基準電圧に対して反転または非反転した後、前記出力端子から出力する出力手段と、

を有することを特徴とする液晶ディスプレイ。

【請求項１４】

前記出力手段は、前記反転によって得られた電圧を出力する出力端子と、前記非反転によって得られた電圧を出力する出力端子とが、前記出力端子の配列上交互に位置するように、前記反転または非反転を行うものであること、

を特徴とする請求項１３記載の液晶ディスプレイ。

【請求項１５】

前記基準電圧は、外部から入力されるものであること、

を特徴とする請求項１３記載の液晶ディスプレイ。

【請求項１６】

前記基準電圧は、９レベルの電圧を含んで構成され、

前記階調電圧は、６４レベルの電圧を含んで構成されたものであること、

を特徴とする請求項１３記載の液晶ディスプレイ。

【請求項１７】

50

前記走査駆動 L S I は、前記液晶ドライバのデジタル入力信号と同一レベルのデジタル入力信号を、直接入力されていること、

を特徴とする請求項 9、10、11、12、13、14、15 または 16 に記載の液晶ディスプレイ。

【請求項 18】

前記走査駆動 L S I は、入力段に入力されるデジタル入力信号を、該走査駆動 L S I 内部の動作信号レベルにまで、レベルシフトするレベルシフト回路を備えたこと、

を特徴とする請求項 9、10、11、12、13、14、15 または 16 に記載の液晶ディスプレイ。

【請求項 19】

複数のデータ線および複数の走査線の交点位置にマトリックス状に配列した画素部を有する液晶パネルと、

前記複数の走査線に順次電圧を印加する走査回路と、

上位装置から送られてくる表示データと、別途生成された基準電圧とを受けて、該表示データに対応した電圧を前記複数のデータ線に印加する液晶ドライバと、を備え、

前記液晶ドライバは、

複数の出力端子と、

表示データを順次保持する保持手段と、

前記保持手段に保持されている表示データを、別途生成されるライン表示同期信号に同期して、上記出力端子の本数分だけ同時に保持する第 2 保持手段と、

別途生成された基準電圧と、別途生成された交流化信号とから、交流化駆動に用いられる交流化された 2 種類の交流化基準電圧を生成する電圧生成手段と、

前記交流化基準電圧を、前記第 2 保持手段に保持された表示データに対応したレベルの液晶駆動電圧に変換し、当該表示データに対応する出力端子からそれぞれ出力する出力手段と、

を有することを特徴とする液晶ディスプレイ。

【請求項 20】

前記 2 種類の交流化基準電圧のうち、一方の交流化基準電圧に基づいて生成された液晶駆動電圧が出力される出力端子と、他方の交流化基準電圧に基づいて生成された液晶駆動電圧が出力される出力端子とは、上記出力端子の配列上予め定められた本数分ごとに交互に位置されていること、

を特徴とする請求項 19 に記載の液晶ディスプレイ。

【請求項 21】

上記予め定められた本数とは、1 本であること、

を特徴とする請求項 20 に記載の液晶ディスプレイ。

【請求項 22】

上記電圧生成手段は、別途生成された反転基準電圧を基準として一方の交流化基準電圧を反転し、該反転後の電圧を他方の交流化基準電圧とするものであること、

を特徴とする請求項 19 に記載の液晶ディスプレイ。

【請求項 23】

複数のデータ線および複数の走査線の交点位置にマトリックス状に配列した画素部を有する液晶パネルと、該複数の走査線に順次電圧を印加する走査回路と、上位装置からの表示データと基準電圧を受けて該表示データに対応した電圧を前記複数のデータ線に印加する液晶ドライバとを具備する液晶表示装置において、

前記液晶ドライバは、

表示データを順次保持する保持手段と、

ライン表示同期信号に同期して液晶ドライバの有する出力データ線分の前記保持手段の表示データを同時に保持する保持手段と、

基準電圧と交流化信号から交流化駆動する 2 通りの交流化基準電圧を生成する電圧生成手段と、

10

20

30

40

50

前記保持手段に保持された表示データ、該２通りの交流化基準電圧と交流化信号から液晶パネルに対して、各出力毎に交流化駆動の異なる液晶印加電圧に変換して出力する手段とを有することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項２４】

請求項２３記載の液晶表示装置であって、

前記保持手段に保持された表示データ、前記基準電圧と前記交流化信号から前記液晶パネルに対して、１出力毎に交流化駆動の異なる液晶印加電圧に変換して出力することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項２５】

請求項２３記載の液晶表示装置であって、

前記保持手段に保持された表示データ、前記基準電圧と前記交流化信号から前記液晶パネルに対して、複数の出力毎に交流化駆動の異なる液晶印加電圧に変換して出力することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項２６】

請求項２３記載の液晶表示装置であって、

交流化駆動の一方の交流化基準電圧を入力し、他方の交流化基準電圧を前記電圧生成手段が生成することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項２７】

請求項２３記載の液晶表示装置であって、

交流化駆動の一方の交流化基準電圧を入力し、他方の交流化基準電圧を前記電圧生成手段が基準電圧に対し対称に反転し生成することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項２８】

請求項２３記載の液晶表示装置であって、

交流化駆動の一方の交流化基準電圧を入力し、他方の交流化基準電圧を前記電圧生成手段が基準電圧分シフトし生成することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項２９】

複数のデータ線および複数の走査線の交点位置にマトリックス状に配列した画素部を有する液晶パネルと、

該複数の走査線に順次電圧を印加する走査回路と、

上位装置からの表示データと基準電圧を受けて該表示データに対応した電圧を前記複数のデータ線に印加する液晶ドライバとを具備する液晶表示装置において、

前記液晶ドライバは、

表示データを順次保持する保持手段と、

ライン表示同期信号に同期して液晶ドライバの有する出力データ線分の該保持手段の表示データを同時に保持する保持手段と、

基準電圧は２通りの交流化基準電圧で、交流化信号で２通りの交流化基準電圧を切り換える電圧切り換え手段と、

前記保持手段に保持された表示データ、前記２通りの交流化基準電圧と交流化信号から液晶パネルに対して、各出力毎に交流化駆動の異なる液晶印加電圧に変換して出力する手段とを有することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項３０】

請求項２９記載の液晶表示装置であって、

前記保持手段に保持された表示データ、前記基準電圧と前記交流化信号から前記液晶パネルに対して、１出力毎に交流化駆動の異なる液晶印加電圧に変換して出力することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項３１】

請求項２９記載の液晶表示装置であって、

前記保持手段に保持された表示データ、前記基準電圧と前記交流化信号から前記液晶パネルに対して、複数の出力毎に交流化駆動の異なる液晶印加電圧に変換して出力することを特徴とする液晶表示装置。

10

20

30

40

50

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、液晶駆動回路および液晶表示装置に関し、さらに詳しくは液晶ドライバにより液晶パネルを駆動させて、表示データを高画質でディスプレイさせる装置に関するものである。

【背景技術】

【0002】

従来の液晶表示装置を、具体的な例をいくつか挙げて説明する。なお、以下における従来例の説明において使用する符号は、各例ごとに独立したものである。従って、ある従来例の説明において使用した符号と同一の符号を、他の従来例の説明において全く異なる部分に付して使用する場合もある。

【0003】

先ず第1の従来例を、図60、図61、図62、図63、図64、図65を用いて説明する。

【0004】

図60は従来の液晶ドライバの構成図、図61は液晶の電圧、輝度特性を示す図である。図62は液晶パネルの両側に液晶ドライバを配置した場合の液晶表示装置の構成図、図63は液晶基準電圧と交流化信号とのタイミング図である。図64は液晶パネルの片側に液晶ドライバを配置した場合の液晶表示装置の構成図、図65は液晶基準電圧と交流化信号とのタイミング図である。

【0005】

図60において、201は液晶ドライバ、202はシステムから転送される表示データ、203は液晶ドライバを制御する制御信号群、204はタイミング制御回路、205は表示データ202のラッチタイミングを制御する制御信号、206は表示データ、207は表示を行うタイミング信号、208はラッチアドレス制御回路、209はラッチアドレス制御回路208で生成したラッチ信号群、210は表示データ206を順次ラッチするラッチ回路、211はラッチ回路210ラッチした表示データ、212は表示データ211をタイミング信号207で同時にラッチするラッチ回路、213はラッチ回路212にラッチした表示データ、214はロジック電圧レベルを液晶駆動電圧レベルに変換するレベルシフタ、215はレベルシフタ214で電圧レベルを変換した表示データ、216は液晶駆動電圧の基準電圧、217は基準電圧216を基に液晶駆動電圧を生成する液晶駆動回路、218は液晶パネルを駆動する液晶駆動信号群である。

【0006】

図62において、401は液晶駆動の基準電圧を生成する電源回路、402は交流化のタイミングを示す交流化信号、403、404はそれぞれ交流化され、互いにタイミングが異なる基準電圧、405は液晶パネル411のゲート線を駆動する走査ドライバ、406は走査ドライバ405で駆動する液晶パネル411のゲート線、407は液晶パネル411の上側に配置したデータ線を駆動する液晶ドライバ、408は液晶ドライバ407が駆動するデータ線、409は液晶パネル411の下側に配置したデータ線を駆動する液晶ドライバ、410は液晶ドライバ409が駆動するデータ線、411は液晶パネルである。

【0007】

図64において、601は液晶駆動の基準電圧を生成する電源回路、602は交流化のタイミングを示す交流化信号、603は交流化された基準電圧、604は液晶パネル608のゲート線を駆動する走査ドライバ、605は走査ドライバ604で駆動する液晶パネル608のゲート線、606は液晶パネル608の上側に配置したデータ線を駆動する液晶ドライバ、607は液晶ドライバ606が駆動するデータ線、608は液晶パネルである。

【0008】

次に、液晶ドライバの駆動動作について図 6 0、図 6 1 を用いて説明する。図 6 0 において、システムからの 4 画素、階調 3 ビット合計 12 ビットの表示データ 2 0 2 は順次転送され、4 画素毎、4 0 回合計 1 6 0 画素分の表示データがラッチアドレス制御回路 2 0 8 で生成されるラッチ信号 2 0 9 でラッチ回路 2 1 0 にラッチされる。ラッチされた表示データ 2 1 1 は走査ドライバのゲート選択信号に同期したタイミング信号 2 0 7 で 1 6 0 画素分同時にラッチ回路 2 1 2 にラッチされる。表示データ 2 1 3 はレベルシフタ 2 1 4 で電圧レベルが変換され、液晶駆動レベルに電圧変換された表示データ 2 1 5 に変換される。液晶駆動回路 2 1 7 では、基準電圧 2 1 6 の V7 から V0 の 8 レベルの内、表示データ 2 1 5 に対応した電圧レベルが選択され液晶駆動信号 2 1 8 として出力される。このようにすることで、液晶パネルを駆動することができる。

10

【0009】

次に、図 6 1 を用いて液晶駆動電圧と表示輝度の説明をする。液晶は、共通電極に対して印加される電圧により表示輝度が異なり、V7 から V0 の 8 レベルの電圧を印加することで 8 階調表示を実現している。さらに、共通電極に対して正極性、負極性の同じ電圧が印加された場合は輝度が同じになり、液晶パネルの焼け付きを防止するため周期的に印加電圧を正極性、負極性とする交流駆動を行う必要がある。

【0010】

次に、液晶駆動装置の動作について、図 6 2、図 6 3、図 6 4、図 6 5 を用いて説明する。図 6 2 は液晶ドライバを液晶パネルの上下に配置した場合の構成図であり、図 6 3 は交流化した基準電圧のタイミングを示した図である。電源回路 4 0 1 では交流化信号 4 0 2 に同期して交流化した上側ドライバ用基準電圧 4 0 3 と下側ドライバ用基準電圧 4 0 4 が生成される。上側液晶ドライバ用基準電圧 4 0 3 と下側液晶ドライバ用基準電圧 4 0 4 は、互いに正極性、負極性のタイミングが逆となっている。走査ドライバ 4 0 5 は 1 ラインずつ順次ゲート線 4 0 6 を選択し、選択されたラインを上側液晶ドライバと下側液晶ドライバが 1 列毎に駆動する。従って、走査ドライバ 4 0 5 で順次駆動する同一のゲート線上の液晶セルを 1 列毎に正極性、負極性交互に駆動することができる。

20

【0011】

また、図 6 4 は液晶ドライバを液晶パネルの上側のみに配置した場合の構成図であり、図 6 5 は交流化した基準電圧のタイミングを示した図である。電源回路 6 0 1 では交流化信号 6 0 2 に同期して交流化した基準電圧 6 0 3 を生成する。走査ドライバ 6 0 4 は 1 ラインずつ順次ゲート線 6 0 5 を選択し、選択されたラインを上側液晶ドライバが駆動する。従って、走査ドライバ 6 0 4 で順次駆動する同一のゲート線上の液晶セルは 1 ライン全て同一に正極性または負極性の駆動となる。

30

【0012】

液晶パネルの列毎反転駆動（液晶セルを列毎に正極性、負極性交互に駆動）は、液晶セルの印加電圧が交互に反転するため、液晶駆動時の電流が小さくなり、列毎反転駆動を行わない場合に比べ表示品質が良くなるという利点をもっている。そこで従来の液晶ドライバは、液晶ドライバを液晶パネルの上下に配置していた。一方、液晶表示装置は高画質表示だけでなく、小型軽量化の要求が強い。液晶ドライバを片側に配置することは、この小型軽量化を容易にする。しかし液晶ドライバを液晶パネルの片側に配置した場合、液晶ドライバは基準電圧 2 1 6 に基づき液晶駆動電圧を生成しているので、同一液晶ドライバ内の各出力は交流化のタイミングが同じとなる。従って、列毎反転駆動を行うことができず、液晶パネルの列毎反転駆動を行う場合に比較して表示品質が劣化する問題があった。

40

【0013】

別の従来例を、図 6 7、図 6 8、図 6 9、図 7 0、図 7 1 を用いて説明する。

【0014】

この例では、（株）日立製作所のデータドライバ（高耐圧データドライバ HD 6 6 3 1 0 T）を用いるものとする。なお、該データドライバの詳細については、日立 LCD コントローラ／ドライバ L S I データブック（株式会社日立製作所半導体事業本部 1 9 9 4 年 3 月発行の 9 3 3 頁から 9 4 7 頁）に記載されている。

50

【0015】

図67はデータドライバHD66310Tを液晶パネルの両側に配置した場合の液晶表示装置の構成図、図68は走査回路の詳細を示したブロック図、図69は液晶ドライバLSIのプロセス耐圧を示す図、図70は液晶の電圧、輝度特性を示す図、図71は液晶基準電圧と交流化信号とのタイミング図である。

【0016】

図67において、符号201を付したのは、液晶表示コントローラである。同様に、符号202はシステムからの表示データ、表示同期信号、203は液晶パネルの上側に配置した上側データドライバ212への表示データ、表示同期信号、204は液晶パネルの下側に配置したデータドライバ213への表示データ、表示同期信号、205は走査回路の表示同期信号、206は走査回路、207は走査回路206で順次選択されるゲート駆動信号を指している。

【0017】

また、符号208は交流同期信号、209は電源回路、210は上側データドライバ212への液晶駆動電圧の基準電圧、211は下側データドライバ213への液晶駆動電圧の基準電圧、212は上側データドライバ、213は下側データドライバ、214は上側データドライバ212の液晶駆動電圧、215は下側ドライバ213の出力する液晶駆動電圧、216は640×3(R、G、B)×480ドットの液晶パネルを指している。

【0018】

上側データドライバ212は、出力を160本備えたデータドライバ217を6個備えている。以下、各データドライバ217をその配置順に、217-1、217-2、・・・、217-6と呼ぶ。また、図面上明らかではないが、下側データドライバ213も、同様に、160出力のデータドライバ217を6個備えている。つまり、この例ではデータドライバを合計12個(上側データドライバ212が6個、下側データドライバ213が6個)備えている。なお、以下の説明においては、下側データドライバ213を構成する6個のデータドライバを、それぞれ、217-1'、217-2'、・・・、217-6'と呼ぶ。

【0019】

データドライバ217内において符号218を付したのはタイミング制御回路である。同様に、符号219はタイミング信号群、220は表示データ、221は表示のタイミングを示す表示タイミング信号、222はラッチアドレス制御回路、223はラッチアドレス制御回路222で生成したラッチ信号群、224は表示データ220を順次ラッチするラッチ回路、225はラッチ回路224でラッチした表示データ、226は表示データ225を表示タイミング信号221で同時にラッチするラッチ回路、227はラッチ回路226にラッチした表示データ、228はロジック電圧レベルを液晶駆動電圧レベルに変換するレベルシフタ、229はレベルシフタ228で電圧レベルを変換した表示データ、230は基準電圧210を基に液晶駆動電圧を生成する液晶駆動回路、231は液晶パネルを駆動する液晶駆動信号群を指している。

【0020】

図68において、符号301は走査信号のオンレベル／オフレベルの電源電圧、302はシフトレジスタ、303はシフトレジスタ302のシフト出力信号、304はレベルシフト回路、305はシフト出力信号303をレベルシフト回路304で電圧レベル変換したシフト出力信号、306はシフト出力信号305に基づいて生成するゲート駆動回路を指している。

【0021】

次に、8階調表示を行う液晶パネル駆動動作について図67、図68を用いて説明する。

【0022】

図67において、システムからの表示データ、表示同期信号202は、液晶表示コントローラ201で、12ビット(=4画素×階調3ビット)からなる表示データ、同期信号

10

20

30

40

50

203, 204に変換される。そして、表示データ, 同期信号203は上側ドライバ212へ、一方、表示データ, 同期信号204は下側ドライバ213へ順次転送される。

【0023】

ラッチ回路224は、ラッチアドレス制御回路222で生成されるラッチ信号223で、表示データ220を、4画素分づつラッチする。この例では、各ラッチ回路224が該ラッチ動作を40回繰り返すことで、1つのラッチ回路224（つまり、1つのデータドライバ217）当たり、160画素分のデータをラッチしている。12個のデータドライバ217のラッチ回路224がそれぞれ160画素分づつのデータを順次ラッチすることで、1ライン分の表示データをラッチできる。各ラッチ回路224は、ラッチした表示データを表示データ225として出力する。

10

【0024】

各ラッチ回路226は、走査回路206のゲート選択信号に同期した表示同期信号221で、該表示データ225を同時にラッチする。つまり、640画素分の表示データが同時にラッチされる。ラッチ回路226は、このラッチした表示データを、表示データ227としてレベルシフト回路228へ出力する。

【0025】

レベルシフト回路228は、液晶駆動レベルに合わせるように表示データ227の電圧レベルを変換し、表示データ229として出力する。

【0026】

液晶駆動回路230は、上側ドライバ用基準電圧210（あるいは、下側ドライバ用基準電圧211）に含まれている8種類の電圧レベルのうち、表示データ229に対応した電圧レベルを選択し、液晶駆動信号231として出力する。なお、上側ドライバ用基準電圧210、下側ドライバ用基準電圧211は、電源回路209が交流同期信号208に基づいて生成するものであり、交流化された8種類のレベルの電圧（V7, V6, V5, V4, V3, V2, V1, V0）からなる。上側ドライバ用の基準信号210と、下側ドライバ用の基準信号211とでは、交流タイミングが異なっている。

20

【0027】

一方、走査回路206のシフトレジスタ302（図68参照）は、表示同期信号205中の水平同期信号に同期して動作し、シフト出力信号303を出力する。レベルシフト回路304は、このシフト出力信号303の電圧レベルを液晶駆動レベルに電圧変換して、シフト出力信号305として出力する。

30

【0028】

ゲート駆動回路306は、シフト出力信号305に同期して1ライン毎に順次ゲート駆動信号207を生成し出力する。このゲート駆動信号207が、液晶パネル213のゲート線を、1ラインづつ順次選択状態としてゆく。

【0029】

以上述べたとおり液晶パネルを8種類のレベルの電圧で駆動することで、表示データに対応した8階調表示を実現できる。

【0030】

次に、図69を用いて液晶駆動電圧と表示輝度との関係を説明をする。

40

【0031】

液晶は、共通電極に対して印加される電圧の大きさにより表示輝度が異なる。そのため、この共通電極に印加する電圧を変えることで、階調表示が可能である。例えば、図67, 図68を用いて説明した例では、8種類のレベルの電圧（V7～V0）の内のいずれかを表示データにあわせて選択し印加することで、8階調表示を実現している。その一方で、印加される電圧の大きさが同じでありさえすれば、その電圧の正負に関わらず、液晶はその輝度が同じになる。つまり、共通電極に対して正極性、負極性の同じ電圧が印加された場合は、輝度が同じとなる。そのため、液晶パネルでは、周期的に印加電圧の極性（正極性／負極性）を変更する交流駆動を行うことで、液晶パネルの表示劣化につながる焼け付きを防止している。この交流駆動を行うために、現在の液晶パネルでは、液晶駆動電圧

50

が 10 V 以上となっている。

【0032】

次に、この例で使用されているパネル液晶ドライバ LSI のプロセスについて説明する。

【0033】

液晶ドライバは、通常、図 70 に示すように、デジタルロジック動作を行う低耐圧回路と、液晶駆動電圧で動作する高耐圧回路と、で構成されている。例えば、図 65 における破線 232 で囲んだ回路および図 68 における破線 307 で囲んだ回路が、高耐圧回路である。そのため、両者（高耐圧回路、低耐圧回路）を連携して動作させるためには、低耐圧回路からの信号を高耐圧回路の電圧レベルに変換するためのレベルシフト回路が必要である。

10

【0034】

次に、液晶駆動電圧の交流化のタイミングについて図 67、図 71 を用いて説明する。

【0035】

基準信号 210、211 は、交流同期信号 208 に同期して電源回路 209 で生成されるものである。但し、上側ドライバ用の基準信号 210 と下側ドライバ用の基準信号 211 とでは、互いに異なるタイミングで交流化されている（図 71 参照）。従って、上側データドライバ 212 が正極性の液晶駆動電圧 214 を出力している間は、下側データドライバ 213 は負極性の液晶駆動電圧 215 を出力している。逆に、上側データドライバ 212 が負極性の液晶駆動電圧 214 を出力している間は、下側データドライバ 213 は正極性の液晶駆動電圧 215 を出力している。また、走査回路 206 は 1 ラインずつ順次ゲート線を選択している。そして、選択されたライン上の画素の内、奇数番目の画素は上側データドライバ 212 によって、一方、偶数番目の画素は下側データドライバ 213 によって駆動されている。これにより、同一のゲート線上の液晶セルは、1 列置きに、異なった極性（正極性／負極性）の電圧で駆動されることになる。

20

【0036】

さらに別の従来例を図 72 を用いて説明する。

【0037】

この例では、図 67～図 71 を用いて説明した従来例と同じ高耐圧データドライバを液晶パネルの上側のみに配置したものである。

30

【0038】

図 72 は、液晶駆動装置の構成図である。図 72 において、符号 701 を付したのは、液晶表示コントローラである。同様に、符号 702 はシステムからの表示データ、表示同期信号、703 は液晶パネルの上側に配置したデータドライバの表示データ、表示同期信号、704 は走査回路の表示同期信号を指す。また、符号 705 は交流同期信号、706 は電源回路、707 は上側に配置したデータドライバへの液晶駆動電圧の基準電圧、708 は上側データドライバ、709 は上側データドライバ 708 の出力する液晶駆動電圧、710 は 640×3 (R、G、B) $\times 480$ ドットの液晶パネルを指す。

【0039】

上側データドライバ 708 は、160 本の出力を有するデータドライバ 217 を 12 個備えている。以下、各データドライバ 217 を、その位置に応じてデータドライバ 217-1、データドライバ 217-2、・・・、データドライバ 217-12 と呼ぶ。

40

【0040】

次に、8 階調表示を行う液晶パネル駆動動作について図 72 を用いて説明する。

【0041】

図 72 において、液晶表示コントローラ 701 は、システムからの表示データ、表示同期信号 702 を、合計 12 ビット (= 4 画素 $\times$ 階調 3 ビット) の表示データ、同期信号 703 に変換し、上側ドライバ 708 に順次転送する。

【0042】

50

上側ドライバ708内の各データドライバ217のラッチ回路224は、それぞれ、ラッチ信号223で、4画素毎に40回、合計160画素分の表示データをラッチする。なお、ラッチ信号223は、ラッチアドレス制御回路222によって生成されるものである。12個のデータドライバ217がそれぞれ160画素分の表示データをラッチすることで、1ライン分の表示データをラッチ可能となっている。各ラッチ回路224は、ラッチしたデータを表示データ225として出力する。

【0043】

ラッチ回路226は、走査回路206のゲート選択信号に同期した表示同期信号221で、該表示データ225を同時にラッチする。つまり、640画素分の表示データが同時にラッチされる。ラッチ回路226は、このラッチした表示データを、表示データ227としてレベルシフト回路228へ出力する。

10

【0044】

レベルシフト回路228は、液晶駆動レベルに合わせるように表示データ227の電圧レベルを変換し、表示データ229として出力する。

【0045】

液晶駆動回路230は、上側ドライバ用基準電圧210（あるいは、下側ドライバ用基準電圧211）に含まれている8種類の電圧レベルの中から表示データ229に対応した電圧レベルを選択し、当該電圧レベルの電圧を液晶駆動信号231として出力する。なお、上側ドライバ用基準電圧210、下側ドライバ用基準電圧211は、電源回路706が交流同期信号705に基づいて生成するものであり、交流化された8種類のレベルの電圧（V7、V6、V5、V4、V3、V2、V1、V0）からなる。

20

【0046】

一方、走査回路206は、表示同期信号704の水平同期信号に同期して動作し、1ライン毎に順次ゲート駆動信号207を生成する。このゲート駆動信号207が、液晶パネルのゲート線を、1ラインづつ順次選択状態としてゆく。

【0047】

以上述べたとおりこの例では、液晶パネル710を8レベルの電圧で駆動することで、表示データに対応した8階調表示を実現している。

【0048】

次に、この例における液晶駆動電圧の交流化のタイミングについて図71、図72を用いて説明する。

30

【0049】

基準電圧707は、図71に示した上側ドライバ用の基準電圧210と同じように、交流同期信号705に同期して、電源回路706で生成されるものである。これにより、同一のゲート線上のすべての液晶セルは、その時々において定められる同一の極性（正極性または負極性）の電圧で駆動されることになる。

【0050】

次にさらに別の従来技術を、図73、図74を用いて説明する。

【0051】

この例では、株式会社日立製作所性のデータドライバ（低耐圧データドライバHD66330T）を用いている。なお、この低耐圧データドライバHD66330Tの詳細については、日立LCDコントローラ／ドライバLSIデータブック（株式会社日立製作所半導体事業本部1999年3月発行の948頁から965頁）に記載されている。

40

【0052】

図73は従来のデータドライバHD66330Tを液晶パネルの上側に配置した場合の液晶表示装置の構成図、図74は液晶基準電圧と交流化信号とのタイミング図である。

【0053】

図73において、符号801を付したのは、液晶表示コントローラである。同様に符号802はシステムからの表示データ、表示同期信号、803は液晶パネルの上側に配置したデータドライバへの表示データ、表示同期信号、804は走査回路の表示同期信号、8

50

05はレベルシフト回路、806はレベルシフトした表示同期信号、807は走査回路、808は走査回路807が出力するゲート駆動信号を指す。また、符号809は交流同期信号、810は電源回路、811は上側に配置したデータドライバへの液晶駆動電圧の基準電圧、812は交流基準電圧、813は上側データドライバ、814は上側データドライバ813の液晶駆動電圧、815は 640×3 (R、G、B) $\times 480$ ドットの液晶パネルを指す。

【0054】

上側データドライバ813は、192本の出力を有するデータドライバ816を、10個備えている。以下、各データドライバ816を、その配置位置に応じて、データドライバ816-1、データドライバ816-2、・・・、データドライバ816-10と呼ぶ。

10

【0055】

符号817はタイミング制御回路、818はタイミング信号群、819は表示データ、820は表示のタイミングを示す表示タイミング信号、821はラッチアドレス制御回路、822はラッチアドレス制御回路821で生成したラッチ信号群、823は表示データ819を順次ラッチするラッチ回路、824はラッチ回路823でラッチした表示データ、825は表示データ824を表示タイミング信号820で同時にラッチするラッチ回路、826はラッチ回路825にラッチした表示データ、827は基準電圧811を基に液晶駆動電圧を生成する液晶駆動回路、828は液晶パネルを駆動する液晶駆動信号群を指す。

20

【0056】

次に、この例において、対向電極交流駆動によって64階調表示を行う液晶パネル駆動動作について、図73、図74を用いて説明する。

【0057】

図73において、液晶表示コントローラ801は、システムからの表示データ、表示同期信号802を、18ビット(=3画素 $\times$ 階調6ビット)の表示データ、同期信号803に変換し、これを上側ドライバ813に順次転送する。

【0058】

上側ドライバ813のラッチ回路823は、ラッチアドレス制御回路821で生成されるラッチ信号822で、この表示データ、同期信号803を、3画素分づつ64回、合計192画素分をラッチする。合計10個のデータドライバ816が、順次、それぞれ192画素分のデータをラッチすることで、1ライン分の表示データがラッチ回路823にラッチされ、表示データ824として出力する。次に、各ラッチ回路825は、走査回路807のゲート選択信号に同期した表示同期信号820で、 640×3 画素分の該表示データ824を同時にラッチする。

30

【0059】

液晶駆動回路827は、9種類の電圧レベルの電圧からなる上側ドライバ用基準電圧811の中から、表示データ826に対応した電圧レベルを選択し、当該電圧レベルの電圧を液晶駆動信号828として出力する。なお、上側ドライバ用基準電圧811は、電源回路810が交流同期信号809に基づいて生成するものであって、交流化された9種類の電圧レベルの電圧(V8、V7、V6、V5、V4、V3、V2、V1、V0)からなる。

40

【0060】

また、対向電極交流駆動は、図74に示す様に、データドライバが駆動する液晶駆動電圧に同期して、対向電極電圧(Vcom)をも交流化するものである。

【0061】

この対向電極交流駆動では、対向電極をも交流化することで、データドライバの出力レベルが正極性、負極性ともに0Vから5Vの範囲内に収まる。そのため、データドライバを小チップサイズ化が可能な低耐圧回路で構成することができる。

【0062】

50

しかしながら、このようにするとデータドライバと走査回路とで、入力信号のレベルが異なったものになってしまう。そのため、表示同期信号 804 の電圧レベルを、レベルシフト回路 805 によって走査回路 807 に合わせて変換した上で、表示同期信号 806 として走査回路 807 に入力するようにしている。そして、走査回路 807 は、該表示同期信号 806 中の水平同期信号に同期して、1 ライン毎に順次ゲート駆動信号 808 を生成し出力する。該ゲート駆動信号 808 によって、液晶パネル 815 のゲート線が 1 ラインづつ順次選択状態とされる。

【0063】

以上述べたようにこの例では 64 レベルの電圧で液晶パネルを駆動することで、表示データに対応した 64 階調表示を実現できる。

【0064】

次に、液晶駆動電圧の交流化のタイミングについて図 74 を用いて説明する。

【0065】

電源回路 810 は、図 74 に示すように、交流化信号（交流同期信号 809）に同期して基準信号 811 を生成する。これと並行して、電源回路 810 は、対向電極電圧（Vcom）をも該交流化信号に同期して交流化する。このように基準信号 811 と対向電極電圧との両方を交流化することで、該基準信号 811 の変動幅を 0 V から 5 V の範囲内に収めつつ、液晶にかかる電圧を交流化することができる。この例では、対向電極電圧（Vcom）を交流化しているため、同一のゲート線上の液晶セルに印加される電圧の極性（正極性／負極性）は、画素によって異なることはない。当該ゲート線上のいずれの画素にも、その時々において定まる一方の極性の電圧が印加される。

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0066】

図 60 乃至図 66 を用いて説明した従来技術には以下のような課題があった。

【0067】

上述したように、液晶表示装置には、携帯型機器へ搭載するため高画質化とともに小型軽量化が望まれている。本発明は、上記問題点に鑑みてなされたもので、この 2 つの要求を同時に満足する液晶表示装置を提供することを目的とする。即ち、高画質化のため、液晶セルを列毎に極性を反転して駆動する列毎反転駆動を行うことができ、また、液晶パネルを駆動する駆動回路の小型化、高密度実装のため、液晶ドライバを液晶パネルの片側に配置することのできる液晶表示装置を提供することを目的とする。

【0068】

ところで、液晶パネルの列毎反転駆動（液晶セルを列毎に正極性、負極性交互に駆動）は、液晶セルの印加電圧が列毎交互に反転するため、液晶駆動時の共通電極に流れる電流が小さくなり、列毎反転駆動を行わない場合に比べ表示品質が良くなるという利点をもっている。このために、従来のデータドライバは、データドライバを液晶パネルの上下に配置していた。一方、液晶表示装置は高画質表示だけでなく、小型軽量化の要求が強い。データドライバを片側に配置することは、この小型軽量化を容易にする。

【0069】

しかし、データドライバを液晶パネルの片側に配置した場合、データドライバは基準電圧 216 に基づき液晶駆動電圧を生成しているので、同一データドライバの内の各出力は交流化のタイミングが同じとなる。従って、列毎反転駆動を行うことができず、液晶パネルの列毎反転駆動を行う場合に比較して表示品質が劣化する問題があった。

【0070】

また、液晶ディスプレイは、低価格化の要求が強い。回路部品の大きな割合を占めるデータドライバを低価格化するために、安価な汎用 5 V 耐圧（低耐圧）プロセスを用いてチップ面積を小さくしチップ単価を安くしている。5 V 耐圧のデータドライバを使用するために、図 66 に示す共通電極交流駆動を行っていた。共通電極交流駆動は、表示データに対応した液晶印加電圧の交流化と同じタイミングで共通電極を交流化することで、データ

10

20

30

40

50

ドライバを 5 V 耐圧の範囲内で動作させることができる。

【0071】

しかし、共通電極交流駆動では、共通電極を交流するので、液晶印加電圧を列毎に反転することができない。そのため、共通電極に流れる電流が大きくなり、列毎反転駆動を行う場合に比較して表示品質が劣化する問題があった。この点を改善するため液晶パネル自身の特性を良くする必要がある、歩留り等の要因を考慮すると液晶ディスプレイとしての低価格化が困難になってきている。

【0072】

また、液晶表示装置では基準電圧 216 を電源回路で交流化してデータドライバに入力しているため、電源回路の回路規模が大きくなり、液晶表示装置の周辺回路の小型化高密度実装化を困難にしていた。さらに、走査ドライバの入力信号、データドライバの入力信号のレベルを合わせるレベルシフト回路が外付けで、実装面積が増えるという問題もあった。上述したように、液晶ディスプレイには、携帯型機器へ搭載するため高画質化とともに小型軽量化、低価格化が望まれている。本発明は、上記問題に鑑みてなされたもので、これら三つの要求を同時に満足する液晶駆動 LSI およびそれを用いた液晶ディスプレイを提供することを目的とする。

【0073】

具体的には、液晶ディスプレイの小型軽量化、すなわち、液晶パネルを駆動する駆動回路の小型化、高密度実装を行なうために、データドライバを液晶パネルの片側に配置しつつ、高画質化のために、液晶セルを列毎に極性を反転して駆動する列毎反転駆動を行うデータドライバとそれを用いた液晶ディスプレイを提供することを目的とする。

【0074】

また、表示品質を劣化させないために共通電極交流駆動を行わず、かつ、データドライバのチップ面積を小さくし、データドライバ、液晶ディスプレイのコストを下げることを目的とする。

【0075】

また、レベルシフト回路、交流化回路等、電源周辺回路の回路規模を削減して、小型で、高密度実装された液晶ディスプレイを提供することを目的とする。

【0076】

さらに図 67 乃至図 75 を用いて説明した従来技術についても以下のような課題があった。

【0077】

液晶表示装置に対しては、小型軽量化の要求が強い。図 72 のごとくデータドライバを片側に配置すれば、小型軽量化が容易になる。しかし、このような構成を採った場合、すべてのデータドライバ 217 は、同じ基準電圧 707 に基づいて液晶駆動電圧を生成することになる。そのため、すべてのデータドライバ 217 の出力について、その交流化のタイミングが同じとなる。つまり、その時々において各画素に印加される電圧の極性が、液晶パネルの同一ライン上の全ての画素について同じとなる。このときの画素部の電流方向を図 75 に示した。各画素に印加される電圧が、同一ライン上の画素について全て正極性となっている場合には、対向電極 (Com) よりも駆動電圧の方が電位が高い。そのため、データドライバから各画素に対して電流が流れ込む。このため寄生抵抗の影響による画質の劣化が顕著になりやすいという問題があった。

【0078】

また、液晶表示装置は、低価格化の要求が強い。これに応えるため、安価な汎用 5 V 耐圧 (低耐圧) プロセスを用いてチップ面積を小さくすることで、回路部品の大きな割合を占めるデータドライバの低コスト化を図っている。そして、このような 5 V 耐圧 (低耐圧) のデータドライバの使用を可能とするために、対向電極交流駆動を行っていた。既に述べたとおり、対向電極交流駆動は、表示データに対応した液晶印加電圧の交流化と同じタイミングで対向電極電圧を交流化することで、データドライバを 5 V 耐圧の範囲内で動作させることを可能としたものである。

【0079】

しかし、この対向電極交流駆動では、図75に示すとおり、各画素にその時々において印加される電圧の極性が、同一ライン上のすべて画素について同じになってしまう。また、共通電極に流れる電流も大きくなってしまう。そのため、対向電極交流駆動を採用すると、寄生抵抗の影響による画質の劣化が顕著になりやすいという問題があった。さらに、この問題を改善するためには液晶パネル自身の特性を向上させなければならず、工程数、歩留り等の要因を総合的に考慮すると液晶表示装置全体としての低価格化が困難になっていた。

【0080】

また、従来の液晶表示装置（図67～図75）では、基準電圧（210、211、707、811、812）を電源回路（209、706、810）で交流化していたため、電源回路の回路規模が大きくなり、液晶表示装置の周辺回路の小型化を困難にしていた。さらに、データドライバと走査回路との入力信号の電圧レベルを合わせるためにレベルシフト回路必要となり、液晶表示装置の周辺回路の小型化を困難にしていた。

【0081】

以上述べたとおり、液晶表示装置には小型機器へ搭載するため高画質化とともに小型軽量化、低価格化が望まれているにもかかわらず、これを実現するには問題があった。

【0082】

本発明は、上記問題に鑑みてなされたもので、これらの3つの要求（高画質化、小型軽量化、低価格化）を同時に満足する液晶駆動LSIおよびそれを用いた液晶表示装置を提供することを目的とする。

【0083】

より具体的には、（1）データドライバを液晶パネルの片側に配置することによる液晶表示装置の小型軽量化（すなわち、液晶パネルを駆動する駆動回路の小型化、高密度実装）、（2）各画素に印加する電圧の極性を列毎に反転して駆動することによる高画質化、を可能としたデータドライバ、およびこれを用いた液晶表示装置を提供することを目的とする。

【0084】

また、チップ面積が小さく低コストなデータドライバ、およびこれを用いることで低価格化が可能な液晶表示装置を提供することを目的とする。

【0085】

さらには、液晶表示装置の周辺回路（例えば、レベルシフト回路、交流化回路）の規模を削減した、小型高密度実装の液晶表示装置を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0086】

まず、特許請求の範囲第1項～第20項において開示した発明について述べる。

【0087】

本発明の液晶表示装置は、前記課題を解決するため、入力される基準電圧と交流化信号から交流化駆動する2通りの交流化基準電圧を生成する電圧生成手段と表示データ、前記2通りの交流化基準電圧と交流化信号から液晶パネルに対して、各出力毎に交流化駆動の異なる液晶印加電圧に変換して出力する手段を持つ。

【0088】

または、入力される基準電圧は2通りの交流化基準電圧で、交流化信号で2通りの交流化基準電圧を切り換える電圧切り換え手段と表示データ、前記2通りの交流化基準電圧と交流化信号から液晶パネルに対して、各出力毎に交流化駆動の異なる液晶印加電圧に変換して出力する手段を持つ。

【0089】

または、入力される基準電圧から交流化駆動する2通りの交流化基準電圧を生成する電圧生成手段と表示データ、交流化信号を保持する保持手段と前記表示データ、前記2通りの交流化基準電圧と前記交流化信号から液晶パネルに対して、各出力毎に交流化信号に対

10

20

30

40

50

応した液晶印加電圧に変換して出力する手段を持つ。

【0090】

次に、特許請求の範囲第21項～第35項において開示した発明について述べる。

【0091】

本発明では、交流化駆動する一方の基準電圧から交流化駆動する一方の階調電圧を複数生成する電圧生成手段と、生成された複数の階調電圧から保持手段に保持された表示データに従って階調電圧を選択し、前記選択された階調電圧と交流化信号と反転基準電圧とから、前記液晶パネルに対して、前記選択された階調電圧を反転基準電圧に対して反転または非反転の制御を行い、同一の表示データに対して異なる液晶印加電圧を出力する出力手段とを、データドライバに設けた。

10

【0092】

さらに、データドライバの出力回路のみに高耐圧プロセスを用い、その他は低耐圧プロセスを用いる構成にした。

【0093】

さらに、走査ドライバに、入力段に入力するデジタル入力信号をレベルシフトするレベルシフト回路を設け、該レベルシフト回路でデジタル入力信号を走査ドライバの内部で動作する信号レベルにレベルシフトする。または、走査ドライバに、基準信号を入力し、入力するデジタル入力信号の入力レベルを前記基準信号で制御するようにした。

【0094】

また、複数の出力端子と複数の出力アンプとの接続関係を変更可能に構成しておく。例えば、ある出力端子には非反転用の出力アンプを、また、他のある出力端子には、反転用の出力アンプ回路を接続する。そして、外部からの信号に従ってこの接続関係を切り替えることで、前記2つの異なる電圧を前記出力端子から出力するようにした。

20

【0095】

さらに、前記反転基準電圧よりも電圧の高い表示電圧を出力した出力端子と、前記反転基準電圧よりも電圧の低い表示電圧を出力した出力端子とを、表示電圧を次回出力する前に一旦接続するようにした。

【0096】

特許請求の範囲第36～第52項において開示した発明について述べる。

【0097】

本発明の一の態様としては、複数の出力端子と、表示データを順次保持する保持手段と、前記保持手段に保持されている表示データを、別途入力されるライン表示同期信号に同期して、上記出力端子の本数分だけ同時に保持する第2保持手段と、別途生成された基準電圧から、複数レベルの電圧からなる階調電圧を生成する電圧生成手段と、前記階調電圧のうち前記第2保持手段に保持された表示データに対応したレベルの電圧を前記出力端子毎に選択し、該選択した電圧を別途生成された反転基準電圧に対して反転または非反転した後、前記出力端子から出力する出力手段と、を有することを特徴とする液晶駆動LSIが提供される。

30

【0098】

該液晶駆動LSIを用いて液晶表示装置を構成する場合には、走査駆動LSIは、入力段に入力されるデジタル入力信号を、該走査駆動LSI内部の動作信号レベルにまで、レベルシフトするレベルシフト回路を備えてもよい。

40

【0099】

さらに、データドライバは、出力回路のみを高耐圧プロセスを用い、その他は低耐圧プロセスを用いる構成とした。

【0100】

本発明の別の態様としては、複数の出力端子と、表示データを順次保持する保持手段と、前記保持手段に保持されている表示データを、別途生成されるライン表示同期信号に同期して、上記出力端子の本数分だけ同時に保持する第2保持手段と、別途生成された基準電圧と、別途生成された交流化信号とから、交流化駆動に用いられる交流化された2種類

50

の交流化基準電圧を生成する電圧生成手段と、前記交流化基準電圧を、前記第 2 保持手段に保持された表示データに対応したレベルの液晶駆動電圧に変換し、当該表示データに対応する出力端子からそれぞれ出力する出力手段と、を有することを特徴とする液晶駆動 LSI が提供される。

【0101】

特許請求の範囲第 1 項～第 20 項までに開示した発明の作用を説明する。

【0102】

本発明の液晶表示装置は、入力される基準電圧と交流化信号から交流化駆動する 2 通りの交流化基準電圧を生成する電圧生成手段と表示データ、前記 2 通りの交流化基準電圧と交流化信号から液晶パネルに対して、各出力毎に交流化駆動の異なる液晶印加電圧に変換して出力する手段を持つので、同一液晶ドライバ内の出力は互いに、交流化のタイミングが異なる液晶駆動電圧とすることができる。

10

【0103】

または、入力される基準電圧は 2 通りの交流化基準電圧で、交流化信号で 2 通りの交流化基準電圧を切り換える電圧切り換え手段と表示データ、前記 2 通りの交流化基準電圧と交流化信号から液晶パネルに対して、各出力毎に交流化駆動の異なる液晶印加電圧に変換して出力する手段を持つので、同一液晶ドライバ内の出力は互いに、交流化のタイミングが異なる液晶駆動電圧とすることができる。

【0104】

また、入力される基準電圧と交流化信号から交流化駆動する 2 通りの交流化基準電圧を生成する電圧生成手段を持つので、基準電圧を生成する電源回路の回路規模を小さくすることができる。

20

【0105】

次に、特許請求の範囲第 21 項～第 35 項までに開示した発明の作用を説明する。

【0106】

上記の電圧生成手段と、出力手段によって、同一液晶ドライバ内の出力は互いに、交流化のタイミングが異なる液晶駆動電圧とすることができる。

【0107】

また、データドライバは、出力回路のみを高耐圧プロセスを用い、その他は低耐圧プロセスを用いる構成としたため、チップサイズの縮小を容易にすることができる。

30

【0108】

また、データドライバに入力される基準電圧は交流化するための片側の基準電圧のみであり、もう一方の基準電圧はデータドライバ内部で生成するため、基準電圧を生成する電源回路の回路規模を小さくすることができる。

【0109】

また、走査ドライバの入力段に設けたレベルシフト回路で、デジタル入力信号を走査ドライバの内部で動作する信号レベルにレベルシフトすることが可能なため、外付けのレベルシフト回路を必要とせず、液晶ディスプレイの周辺回路の回路規模を低減することができる。

【0110】

また、走査ドライバは、基準信号を入力し、入力するデジタル入力信号の入力レベルを前記基準信号で制御可能であるため、外付けのレベルシフト回路を必要とせず、液晶ディスプレイの周辺回路の回路規模を低減することができる。

40

【0111】

さらには、出力端子と出力アンプとの接続関係を変更可能に構成することで、2 つの異なる電圧を出力端子から出力する。このようにすることで、必要な出力アンプの個数を減らすことができる。

【0112】

さらに、反転基準電圧よりも電圧の高い表示電圧を出力した出力端子と、反転基準電圧よりも電圧の低い表示電圧を出力した出力端子とを、表示電圧を次回出力する前に一旦接

50

続することで、液晶パネル内の残留電荷を利用して液晶駆動電力を低減できる。

【0113】

特許請求の範囲第36項～第52項までに開示した発明の作用を説明する。

【0114】

電圧生成手段は、基準電圧から、複数レベルの電圧からなる階調電圧を生成している。第2保持手段は、保持手段に保持されている表示データを、ライン表示同期信号に同期して、出力端子の本数分だけ同時に保持する。出力手段は、階調電圧のうち2保持手段に保持された表示データに対応したレベルの電圧を前記出力端子毎に選択する。そして、この選択した電圧を反転基準電圧に対して反転または非反転した後、出力端子から出力する。

【0115】

あるいは、電圧生成手段は、基準電圧と、交流化信号とから、交流化駆動に用いられる交流化された2種類の交流化基準電圧を生成している。第2保持手段は、保持手段に保持されている表示データを、ライン表示同期信号に同期して、上記出力端子の本数分だけ同時に保持する。出力手段は、交流化基準電圧を、第2保持手段に保持された表示データに対応したレベルの液晶駆動電圧に変換する。そして、これを当該表示データに対応する出力端子からそれぞれ出力する。

【0116】

このように、電圧生成手段および出力手段によって、同一の液晶駆動LSI（データドライバ）内の出力を、互いに交流化のタイミングが異なる液晶駆動電圧とすることができる。また、交流駆動において必要となる2つの基準電圧のうち、一方は液晶駆動LSI（データドライバ）内部で生成するため、基準電圧を生成する電源回路の回路規模を小さくすることができる。

【0117】

液晶駆動LSI（データドライバ）は、出力回路のみに高耐圧プロセスを用い、その他は低耐圧プロセスを用いる構成としたため、チップサイズの縮小を容易にすることができる。

【0118】

また、走査ドライバの入力段に設けたレベルシフト回路で、デジタル入力信号を走査ドライバの内部で動作する信号レベルにレベルシフトすることが可能なため、外付けのレベルシフト回路を必要とせず、液晶ディスプレイの周辺回路の回路規模を低減することができる。

【発明の効果】

【0119】

本発明の液晶表示装置は、入力される基準電圧と交流化信号から交流化駆動する2通りの交流化基準電圧を生成する電圧生成手段と表示データ、前記2通りの交流化基準電圧と交流化信号から液晶パネルに対して、各出力毎に交流化駆動の異なる液晶印加電圧に変換して出力する手段を持つ構成としたので、同一液晶ドライバ内の出力は互いに、交流化のタイミングが異なる液晶駆動電圧とすることができる。従って液晶ドライバを片側に配置し実装面積を縮小し、高画質な列毎反転駆動を行うことができる。

【0120】

または、入力される基準電圧は2通りの交流化基準電圧で、交流化信号で2通りの交流化基準電圧を切り換える電圧切り換え手段と表示データ、前記2通りの交流化基準電圧と交流化信号から液晶パネルに対して、各出力毎に交流化駆動の異なる液晶印加電圧に変換して出力する手段を持つ構成としたので、同一液晶ドライバ内の出力は互いに、交流化のタイミングが異なる液晶駆動電圧とすることができる。このため液晶ドライバを片側に配置し実装面積を縮小し、高画質な列毎反転駆動を行うことができる。

【0121】

また、入力される基準電圧と交流化信号から交流化駆動する2通りの交流化基準電圧を生成する電圧生成手段を持つ構成としたので、基準電圧を生成する電源回路の回路規模を小さくすることができる。

10

20

30

40

50

【0122】

本発明によれば、同一液晶ドライバ内の出力は互いに、交流化のタイミングが異なる液晶駆動電圧とすることができる。しかも、データドライバに入力される基準電圧は交流化するための片側の基準電圧のみでよい。もう一方の基準電圧は、データドライバ内部で生成する。つまり、本発明では、データドライバ自身が、交流化駆動において必要な2つの基準電圧を1つの基準電圧から生成して、互いに交流化のタイミングが異なる液晶駆動電圧を出力できる。そのため、基準電圧を生成する電源回路の回路規模を小さくすることができる。また、データドライバを液晶パネルの片側に配置し、小型化、高密度実装化を図ることができる。さらに実装面積を縮小しつつ、高画質な列毎反転駆動を行うことができる。周辺回路の回路規模を低減し、液晶ディスプレイの小型軽量化を容易にすることができる。

10

【0123】

また、本発明のデータドライバでは出力回路に高耐圧プロセスを用いているため、液晶駆動電圧は高耐圧電圧レベル（10V以上）が出力可能である。その結果、表示品質が良くない共通電極交流駆動を行わずに、高画質な列毎反転駆動を行うことができる。しかも、出力回路のみに高耐圧プロセスを用いているため、チップ面積の低減が容易であり、低価格化が可能である。

【0124】

また、走査ドライバの入力段に、デジタル入力信号をレベルシフトするレベルシフト回路を設けたことで、該レベルシフト回路によってデジタル入力信号を走査ドライバの内部で動作する信号レベルにレベルシフトすることができる。そのため、外付けのレベルシフト回路を必要とせず、液晶ディスプレイの周辺回路の回路規模を低減することができる。液晶ディスプレイの小型軽量化が容易である。

20

【0125】

また、走査ドライバは、基準信号を入力し、入力するデジタル入力信号の入力レベルを前記基準信号で制御可能であるため、外付けのレベルシフト回路を必要とせず、液晶ディスプレイの周辺回路の回路規模を低減することができるため、液晶ディスプレイの小型軽量化を容易にする。

【図面の簡単な説明】

【0126】

30

【図1】本発明の第1の実施例の液晶表示装置の構成図である。

【図2】本発明の第1の実施例の液晶駆動回路のブロック図である。

【図3】本発明の第1の実施例の電圧生成回路の構成図である。

【図4】本発明の第1の実施例の液晶基準電圧生成のタイミング図である。

【図5】本発明の第2の実施例の液晶表示装置の構成図である。

【図6】本発明の第2の実施例の電圧生成回路の構成図である。

【図7】本発明の第2の実施例の電圧生成回路の構成図である。

【図8】本発明の第3の実施例の電圧生成回路の構成図である。

【図9】本発明の第3の実施例の液晶基準電圧生成のタイミング図である。

【図10】本発明の第4の実施例の液晶表示装置の構成図である。

40

【図11】本発明の第5の実施例の液晶表示装置の構成図である。

【図12】本発明の第5の実施例の液晶駆動回路のブロック図である。

【図13】本発明の第5の実施例の電圧生成回路の構成図である。

【図14】本発明の第5の実施例の液晶基準電圧生成のタイミング図である。

【図15】本発明の第6、第7の実施例の液晶表示装置の全体構成図である。

【図16】第6の実施例における液晶駆動回路のブロック図である。

【図17】第6の実施例における階調電圧生成回路の構成図である。

【図18】第6の実施例における出力回路の構成図である。

【図19】第6の実施例における出力バッファ回路の構成図である。

【図20】液晶交流出力電圧のタイミング図である。

50

- 【図 2 1】 プロセス電圧を示す図である。
- 【図 2 2】 列毎反転駆動を示す図である。
- 【図 2 3】 ドット毎反転駆動を示す図である。
- 【図 2 4】 ドライバ電圧レベルを示す図である。
- 【図 2 5】 ドライバ電圧レベルを示す図である。
- 【図 2 6】 レベルシフト回路の構成図である。
- 【図 2 7】 レベルシフト回路の構成図である。
- 【図 2 8】 第 7 の実施例における液晶駆動回路のブロック図である。
- 【図 2 9】 第 7 の実施例における階調電圧生成回路のブロック図である。
- 【図 3 0】 第 7 の実施例における出力回路のブロック図である。 10
- 【図 3 1】 出力波形のタイミングを示す図である。
- 【図 3 2】 他の出力回路のブロック図である。
- 【図 3 3】 本発明の第 8 の実施例の液晶表示装置の構成図である。
- 【図 3 4】 データドライバ 1 0 9 の内部構成を示すブロック図である。
- 【図 3 5】 アンプバッファ回路 1 1 0 5 および階調電圧生成回路 1 1 0 9 の内部構成を示すブロック図である。
- 【図 3 6】 電圧選択回路 1 1 1 1 のブロック図である。。
- 【図 3 7】 出力回路 1 1 1 2 のブロック図である。
- 【図 3 8】 出力バッファ 1 4 0 5 の回路図である。
- 【図 3 9】 表示データ取り込み動作のタイミングチャートである。 20
- 【図 4 0】 階調電圧の反転出力を示す図である。
- 【図 4 1】 液晶交流出力電圧のタイミング図である。
- 【図 4 2】 列毎反転駆動において、画素部に印加する電圧の極性を示す図である。
- 【図 4 3】 ドット毎反転駆動において、画素部に印加する電圧の極性を示す図である。
- 【図 4 4】 液晶画素部における電流の方向を示す図である。
- 【図 4 5】 走査回路 1 0 5 の内部構成を示すブロック図である。
- 【図 4 6】 走査回路 1 0 5 の電圧レベルを示す図である。
- 【図 4 7】 レベルシフト 2 2 0 2 の内部構成を示す回路図である。
- 【図 4 8】 本発明の第 9 の実施例である液晶表示装置の構成図である。
- 【図 4 9】 データドライバ 2 5 1 3 のブロック図である。 30
- 【図 5 0】 液晶駆動回路 2 6 0 6 のブロック図である。
- 【図 5 1】 電圧生成回路 2 5 1 8 のブロック図である。
- 【図 5 2】 基準電圧のタイミング図である。
- 【図 5 3】 液晶交流出力電圧のタイミング図である。
- 【図 5 4】 液晶の電圧輝度特性図である。
- 【図 5 5】 本発明の第 1 0 の実施例である液晶表示装置の構成図である。
- 【図 5 6】 データドライバ 3 2 1 3 のブロック図である。
- 【図 5 7】 基準電圧のタイミング図である。
- 【図 5 8】 液晶交流出力電圧のタイミング図である。
- 【図 5 9】 液晶の電圧輝度特性図である。 40
- 【図 6 0】 従来 of 液晶ドライバの構成図である。
- 【図 6 1】 液晶の電圧、輝度特性を示す図である。
- 【図 6 2】 従来 of 液晶表示装置の構成図である。
- 【図 6 3】 従来 of 液晶基準電圧のタイミング図である。
- 【図 6 4】 従来 of 液晶表示装置の構成図である。
- 【図 6 5】 従来 of 液晶基準電圧のタイミング図である。
- 【図 6 6】 共通電極交流駆動の液晶出力電圧のタイミング図である。
- 【図 6 7】 従来 of 液晶表示装置の構成図である。
- 【図 6 8】 従来 of 走査回路のブロック図である。
- 【図 6 9】 液晶の電圧、輝度特性を示す図である。 50

【図 70】 L S I のプロセス電圧を示す図である。

【図 71】 従来の液晶基準電圧の変動の様子を示すタイミング図である。

【図 72】 従来の液晶表示装置の構成図である。

【図 73】 従来の液晶表示装置の構成図である。

【図 74】 対向電極交流駆動における液晶基準電圧の変動の様子を示すタイミング図である。

【図 75】 液晶画素部における電流の方向を示す図である。

【発明を実施するための形態】

【0127】

以下、本発明を実施例を用いて説明する。

10

【0128】

以下において説明する 10 個の実施例のうち、第 1 ～ 第 5 の実施例は特願平 6 - 1 3 8 4 9 9 号の内容に対応するものである。また、第 6 , 第 7 の実施例は、特願平 6 - 1 3 8 4 9 9 号の内容に対応するものである（但し、一部内容の追加あり）。第 8 ～ 第 1 0 の実施例は、本出願において新たに追加した実施例である。以下の説明において使用している符号は、下記グループ毎に独立したものである。

【0129】

グループ 1 : 第 1 ～ 第 5 の実施例

グループ 2 : 第 6 , 第 7 の実施例

グループ 3 : 第 8 ～ 第 1 0 の実施例

20

従って、異なるグループ間においては、同一の符号を異なる回路部分に重複して用いる場合もある。

【0130】

本発明の第 1 の実施例について、図 1、図 2、図 3、図 4 を用いて説明する。

【0131】

図 1 は本発明の液晶表示装置を示したブロック図、図 2 は液晶駆動回路のブロック図、図 3 は電圧生成回路のブロック図、図 4 は基準電圧と液晶駆動電圧のタイミングを示した図である。

【0132】

図 1 において、101 はシステムから転送される表示データ、102 は制御信号群、103 は交流化のタイミングを示す交流化信号、104 は液晶駆動電圧を生成するための基準電圧を生成する電源回路、105、106 は電源回路 104 で生成した直流の基準電圧である。107-1 から 107-10 は 192 の出力数を有する液晶ドライバであり、108 はタイミング制御回路、109 はタイミング信号群、110 は表示データ、111 は表示のタイミングを示すタイミング信号、112 はラッチアドレス制御回路、113 はラッチアドレス制御回路 112 で生成したラッチ信号群、114 は表示データ 110 を順次ラッチするラッチ回路、115 はラッチ回路 114 でラッチした表示データ、116 は表示データ 115 をタイミング信号 111 で同時にラッチするラッチ回路、117 はラッチ回路 116 でラッチした表示データである。118 は基準電圧 105、106 を基に液晶を交流駆動するための交流基準電圧を生成する電圧生成回路、119、120 は電圧生成回路で生成した、交流化された交流基準電圧である。121 は交流基準電圧 119、120 を基に表示データ 117 に対応した液晶駆動電圧を生成する液晶駆動回路、122 は液晶駆動回路 121 で生成した液晶駆動電圧である。123 は走査回路、124 は走査回路 123 で順次選択されるゲート駆動信号、125 は液晶パネルである。

30

40

【0133】

図 2 において、801-1 から 801-192 は各出力毎の液晶駆動回路である。

【0134】

図 3 において、901-0 から 901-8 はアンプバッファ回路、902-0 から 902-8 は差動増幅回路、903-0 から 903-8、904-0 から 904-8 は選択回路である。

50

【0135】

次に、液晶駆動回路の動作について説明する。図1において液晶ドライバ107-1から107-10は出力数が192であり、液晶パネル125は解像度640×RGB×480画素であるため液晶ドライバは10個必要となる。表示データ101は3画素、階調6ビットの合計18ビットの表示データが順次転送され、制御信号群109から表示データ101に同期したラッチ信号113をラッチアドレス制御回路112で生成し、順次表示データ110をラッチ回路114にラッチする。ラッチ回路114は各6ビット192画素分のラッチ回路を持ち各液晶ドライバ107-1から107-10で1水平ライン分の表示データを順次ラッチすることができる。ラッチ回路114にラッチした表示データ115は、走査回路123のゲート選択信号124に同期したタイミング信号111で1水平ライン分同時にラッチ回路116にラッチする。ラッチした表示データ117は液晶駆動回路121に入力される。電圧生成回路118では、電源回路104で生成した基準電圧105、106と交流化信号103から互いに交流化タイミングの異なる交流基準電圧119、120が生成され液晶駆動回路121に入力される。液晶駆動回路121では表示データ117に対応した、交流基準電圧119、120を基に液晶駆動電圧122が生成され、液晶パネル125が駆動される。

10

【0136】

次に、電圧生成回路118の動作について図3、図4を用いて説明する。図3において、電源回路104からのVLEV0からVLEV8の9レベルの基準電圧105はそれぞれアンプバッファ回路901-0から901-8でバッファされ、差動増幅回路902-0から902-8、選択回路903-0から903-8、904-0から904-8に入力する。差動増幅回路902-0から902-8では、基準電圧(VCEN)106に対して基準電圧(VLEV0からVLEV8)105が反転され出力される。この関係を図4に示す。VLEV0からVLEV8はそれぞれVCENに対して反転したVLEV0INVからVLEV8INVの基準電圧となる。図9において選択回路903-0から903-8、904-0から904-8にはそれぞれ、アンプバッファ回路901-0から901-8の出力と差動増幅回路902-0から902-8からの出力が入力され、これらを交流化信号103で選択し、出力する。選択回路904-0から904-8には、反転した交流化信号が入力されるため、選択回路903-0から903-8と選択回路904-0から904-8で選択する電圧はそれぞれ逆となる。

20

【0137】

このタイミングを図4に示す。交流化信号(M)103がハイレベルの時、選択回路903-0から903-8で選択した交流化基準電圧(V1RV0からV1RV8)119はそれぞれVLEV0INVからVLEV8INVが出力され、選択回路904-0から904-8で選択した交流化基準電圧(V2RV0からV2RV8)120はそれぞれVLEV0からVLEV8が出力される。逆に、交流化信号(M)103がロウレベルの時、選択回路903-0から903-8で選択した交流化基準電圧(V1RV0からV1RV8)119はそれぞれVLEV0からVLEV8が出力され、選択回路904-0から904-8で選択した交流化基準電圧(V2RV0からV2RV8)120はそれぞれVLEV0INVからVLEV8INVが出力される。このようにして交流化のタイミングが互いに異なる交流化基準電圧119、120が生成される。

30

【0138】

次に、液晶駆動回路121について図2を用いて説明する。図2において、交流化基準電圧119、120は、192出力の各出力毎の液晶駆動回路801-1から801-192に交互に入力される。液晶駆動回路801-1から801-192では、特願平05-170647号に記載されているように、各出力6ビットの表示データ117と9レベルの交流化基準電圧119または120から64レベルの液晶駆動電圧を生成し、出力する。表示データ6ビットの内上位3ビットで9レベルの交流化基準電圧の2レベルを選択し、表示データ下位3ビットで選択した2レベルの電圧を8等分に分圧した8レベルの電圧から1レベルを選択することで64レベルの液晶駆動電圧を出力することができる。このようにすることで、液晶ドライバは出力毎に交流化のタイミングが互いに異なる液晶駆動電圧を生成することができ、液晶パネル125を列毎反転駆動することが可能となる。

40

50

【0139】

また、本実施例では、各出力の液晶駆動回路に対し、1出力毎に交流化タイミングの異なる交流化基準電圧を切り換える構成としたが、2出力毎、または複数出力で交流化基準電圧を切り換えても良い。

【0140】

次に本発明の第2の実施例について、図2、図4、図5、図6、図7を用いて説明する。本実施例は、液晶パネルの共通電極交流駆動に対応するため、第1の実施例とは電圧生成回路が異なり、その他は同様である。図5は本発明の液晶表示装置を示したブロック図、図6は電圧生成回路のブロック図、図7は基準電圧と液晶駆動電圧のタイミングを示した図である。

10

【0141】

図5において、1101は交流化基準電圧のタイミングを制御する制御回路、1102は液晶ドライバ、1103は基準電圧105、106を基に液晶を交流駆動するための交流基準電圧を生成する電圧生成回路である。

【0142】

図6において、1201は交流化タイミングを切り換える切り換え回路である。

【0143】

次に、液晶駆動回路の動作について説明する。図5において液晶ドライバ1102-1から1102-10は出力数が192であり、液晶パネル125は解像度640×RGB×480画素であるため液晶ドライバは10個必要となる。表示データ101は3画素、階調6ビットの合計18ビットの表示データが順次転送され、制御信号群109から表示データ101に同期したラッチ信号113をラッチアドレス制御回路112で生成し、順次表示データ110をラッチ回路114にラッチする。ラッチ回路114は各6ビット192画素分のラッチ回路を持ち各液晶ドライバ1102-1から1102-10で1水平ライン分の表示データを順次ラッチすることができる。ラッチ回路114にラッチした表示データ115は、走査回路123のゲート選択信号124に同期したタイミング信号111で1水平ライン分同時にラッチ回路116にラッチする。ラッチした表示データ117は液晶駆動回路121に入力される。電圧生成回路1103では、電源回路104で生成した基準電圧105、106と交流化信号103、制御信号1101から交流基準電圧119、120が生成され液晶駆動回路121に入力される。液晶駆動回路121では表示データ117に対応した、交流基準電圧119、120を基に液晶駆動電圧122が生成され、液晶パネル125が駆動される。

20

30

【0144】

次に、電圧生成回路1103の動作について図4、図6、図7を用いて説明する。図6において、電源回路104からのVLEV0からVLEV8の9レベルの基準電圧105はそれぞれアンプバッファ回路901-0から901-8でバッファされ、差動増幅回路902-0から902-8、選択回路903-0から903-8、904-0から904-8に入力する。差動増幅回路902-0から902-8では、基準電圧(VCEN)106に対して基準電圧(VLEV0からVLEV8)105が反転され出力される。

40

【0145】

この関係を図4、図7に示す。これからわかるように、VREV0からVREV8はそれぞれVCENに対して反転したVLEV0INVからVLEV8INVの基準電圧となる。選択回路903-0から903-8、904-0から904-8にはそれぞれ、アンプバッファ回路901-0から901-8の出力と差動増幅回路902-0から902-8からの出力が入力され、これらを交流化信号103で選択し、出力する。選択回路904-0から904-8には、交流化信号(M)103と制御信号(SVCOM)1101は切り換え回路1201で排他的論理和がとられるため、制御信号(SVCOM)1101がハイレベルの場合は、選択回路903-0から903-8と選択回路904-0から904-8で選択する電圧はそれぞれ逆となり、制御信号(SVCOM)1101がロウレベルの場合は、選択回路903-0から903

50

－８と選択回路９０４－０から９０４－８で選択する電圧は同じとなる。つまり、基準電圧生成のタイミングは制御信号（SVCOM）１１０１がハイレベルの場合は図４に示すように第１の実施例と同様となる。

【０１４６】

制御信号（SVCOM）１１０１がロウレベルの場合は、図７に示ように、交流化信号（M）１０３がハイレベルの時、選択回路９０３－０から９０３－８で選択した交流化基準電圧（V1RV0からV1RV8）１１９はそれぞれVLEV0INVからVLEV8INVが出力され、選択回路９０４－０から９０４－８で選択した交流化基準電圧（V2RV0からV2RV8）１２０も同様にそれぞれVLEV0INVからVLEV8INVが出力され、交流化信号（M）１０３がロウレベルの時、選択回路９０３－０から９０３－８で選択した交流化基準電圧（V1RV0からV1RV8）１１９はそれぞれVLEV0からVLEV8が出力され、選択回路９０４－０から９０４－８で選択した交流化基準電圧（V2RV0からV2RV8）１２０も同様にそれぞれVLEV0からVLEV8が出力される。共通電極交流駆動の場合、図７に示すように共通電極（VCOM）を交流化するため、液晶ドライバの各出力の交流化タイミングは同一にする必要がある。したがって、制御信号１１０１を切り換えることで、交流化基準電圧１１９、１２０の交流化のタイミングを制御することができ、共通電極駆動にも容易に対応することができる。

10

【０１４７】

液晶駆動回路１２１については第１の実施例と同様であり説明を省略する。

【０１４８】

本発明の第３の実施例について、図１、図８、図９を用いて説明する。本実施例は、第１の実施例とは電圧生成回路が異なり、その他は同様である。図８は電圧生成回路のブロック図、図９は基準電圧と液晶駆動電圧のタイミングを示した図である。

20

【０１４９】

図８において、１４０１－０から１４０１－８はアンプバッファ回路、１４０２－０から１４０２－８はレベルシフト回路、１４０３－０から１４０３－８、１４０４－０から１４０４－８は選択回路である。

【０１５０】

次に、液晶駆動回路の動作について説明する。図１において液晶ドライバ１０７－１から１０７－１０の動作は第１の実施例と同様である。

【０１５１】

次に、本実施例の電圧生成回路１１８の動作について図８、図９を用いて説明する。図８において、電源回路１０４からのVLEV0からVLEV8の９レベルの基準電圧１０５はそれぞれアンプバッファ回路１４０１－０から１４０１－８でバッファされ、レベルシフト回路１４０２－０から１４０２－８、選択回路１４０３－０から１４０３－８、１４０４－０から１４０４－８に inputs する。レベルシフト回路１４０２－０から１４０２－８では、基準電圧（VLEV0からVLEV8）１０５が基準電圧（VSH）１０６の電圧レベルに従いレベルシフトされ出力される。

30

【０１５２】

この関係を図９に示す。VREV0からVREV8はそれぞれ電圧レベルVSHだけレベルシフトしたVLEV0SFTからVLEV8SFTの基準電圧となる。選択回路１４０３－０から１４０３－８、１４０４－０から１４０４－８にはそれぞれ、アンプバッファ回路１４０１－８から１４０１－０の出力とレベルシフト回路１４０２－０から１４０２－８からの出力が入力され、これらを交流化信号１０３で選択し、出力する。選択回路１４０４－０から１４０４－８には、反転した交流化信号が入力されるため、選択回路１４０３－０から１４０３－８と選択回路１４０４－０から１４０４－８で選択する電圧はそれぞれ逆となる。このタイミングを図９に示す。交流化信号（M）１０３がハイレベルの時、選択回路１４０３－０から１４０３－８で選択した交流化基準電圧（V1LS0からV1LS8）１１９はそれぞれVLEV8SFTからVLEV0SFTが出力され、選択回路１４０４－０から１４０４－８で選択した交流化基準電圧（V2LS0からV2LS8）１２０はそれぞれVLEV0からVLEV8が出力される。

40

【０１５３】

50

逆に、交流化信号 (M) 1 0 3 がロウレベルの時、選択回路 1 4 0 3 - 0 から 1 4 0 3 - 8 で選択した交流化基準電圧 (V1LS0からV1LS8) 1 1 9 はそれぞれVLEV0からVLEV8が出力され、選択回路 1 4 0 4 - 0 から 1 4 0 4 - 8 で選択した交流化基準電圧 (V2LS0からV2LS8) 1 2 0 はそれぞれVLEV8SFTからVLEV0SFTが出力される。このようにして交流化のタイミングがお互いに異なる交流化基準電圧 1 1 9、1 2 0 が生成される。

【0154】

次に、液晶駆動回路 1 2 1 の動作についても第 1 の実施例と同様である。このようにすることで、液晶ドライバは出力毎に交流化のタイミングがお互いに異なる液晶駆動電圧を生成することができ、液晶パネル 1 2 5 を列毎反転駆動することが可能となる。

【0155】

本発明の第 4 の実施例について、図 4、図 1 0 を用いて説明する。本実施例は第 1 の実施例とは電源回路、電圧生成回路が異なり、その他は同様である。

【0156】

図 1 0 は本発明の液晶表示装置を示したブロック図である。

【0157】

図 1 0 において、1 6 0 1 は液晶駆動電圧を生成するための基準電圧を生成する電源回路、1 6 0 2、1 6 0 3 は電源回路 1 6 0 1 で生成した基準電圧である。1 6 0 4 - 1 から 1 6 0 4 - 1 0 は出力数が 1 9 2 出力の液晶ドライバである。1 6 0 5、1 6 0 6 は基準電圧 1 6 0 2、1 6 0 3 を交流化信号 1 0 3 で切り換え液晶を交流駆動するための交流基準電圧を生成する電圧選択回路である。

【0158】

次に、液晶駆動回路の動作について説明する。図 1 0 において液晶ドライバ 1 6 0 4 - 1 から 1 6 0 4 - 1 0 は出力数が 1 9 2 であり、液晶パネル 1 2 5 は解像度 6 4 0 × R G B × 4 8 0 画素であるため液晶ドライバは 1 0 個必要となる。表示データ 1 0 1 は 3 画素、階調 6 ビットの合計 1 8 ビットの表示データが順次転送され、制御信号群 1 0 9 から表示データ 1 0 1 に同期したラッチ信号 1 1 3 をラッチアドレス制御回路 1 1 2 で生成し、順次表示データ 1 1 0 をラッチ回路 1 1 4 にラッチする。

【0159】

ラッチ回路 1 1 4 は各 6 ビット 1 9 2 画素分のラッチ回路を持ち各液晶ドライバ 1 6 0 4 - 1 から 1 6 0 4 - 1 0 で 1 水平ライン分の表示データを順次ラッチすることができる。ラッチ回路 1 1 4 にラッチした表示データ 1 1 5 は、走査回路 1 2 3 のゲート選択信号 1 2 4 に同期したタイミング信号 1 1 1 で 1 水平ライン分同時にラッチ回路 1 1 6 にラッチする。ラッチした表示データ 1 1 7 は液晶駆動回路 1 2 1 に入力される。電圧選択回路 1 6 0 5、1 6 0 6 では、電源回路 1 6 0 1 で生成した基準電圧 1 6 0 2、1 6 0 3 を交流化信号 1 0 3 で選択し、互いに交流化タイミングの異なる交流基準電圧 1 1 9、1 2 0 が出力され液晶駆動回路 1 2 1 に入力される。液晶駆動回路 1 2 1 では表示データ 1 1 7 に対応した、交流基準電圧 1 1 9、1 2 0 を基に液晶駆動電圧 1 2 2 が生成され、液晶パネル 1 2 5 が駆動される。

【0160】

次に、電圧選択回路 1 6 0 5、1 6 0 6 の動作について、図 4 を用いて説明する。電源回路 1 6 0 1 からの VLEV0 から VLEV8 の 9 レベルの基準電圧 1 6 0 2 と VLEV0INV から VLEV8INV の 9 レベルの基準電圧 1 6 0 3 は、電圧選択回路 1 6 0 5、1 6 0 6 に入力され、これらを交流化信号 1 0 3 で選択し、出力する。選択回路 1 6 0 6 には、反転した交流化信号が入力されるため、選択回路 1 6 0 5 と選択回路 1 6 0 6 で選択する電圧はそれぞれ逆となる。このタイミングを図 4 に示す。交流化信号 (M) 1 0 3 がハイレベルの時、選択回路 1 6 0 5 で選択した交流化基準電圧 (V1RV0 から V1RV8) 1 1 9 はそれぞれ VLEV0INV から VLEV8INV が出力され、選択回路 1 6 0 6 で選択した交流化基準電圧 (V2RV0 から V2RV8) 1 2 0 はそれぞれ VLEV0 から VLEV8 が出力される。

【0161】

逆に、交流化信号 (M) 1 0 3 がロウレベルの時、選択回路 1 6 0 5 で選択した交流化

10

20

30

40

50

基準電圧（V1RV0からV1RV8）119はそれぞれVLEV0からVLEV8が出力され、選択回路1606で選択した交流化基準電圧（V2RV0からV2RV8）120はそれぞれVLEV0INVからVLEV8INVが出力される。このようにして交流化のタイミングがお互いに異なる交流化基準電圧119、120が生成される。

【0162】

液晶駆動回路121の動作については第1の実施例と同様であるので説明を省略する。

【0163】

また、本実施例では、各出力の液晶駆動回路に対し、1出力毎に交流化タイミングの異なる交流化基準電圧を切り換える構成としたが、2出力毎、または複数出力で交流化基準電圧を切り換えても良い。

【0164】

本発明の第5の実施例について、図11、図12、図13、図14を用いて説明する。

【0165】

図11は本発明の液晶表示装置を示したブロック図、図12は液晶駆動回路のブロック図、図13は電圧生成回路のブロック図、図14は基準電圧と液晶駆動電圧のタイミングを示した図である。

【0166】

図11において、1701はシステムから転送される表示データ、1702は制御信号群、1703は交流化のタイミングを示す交流化信号、1704は液晶駆動電圧を生成するための基準電圧を生成する電源回路、1705、1706は電源回路1704で生成した直流の基準電圧である。1707-1から1707-10は出力数が192出力の液晶ドライバであり、1708はタイミング制御回路、1709はタイミング信号群、1710は表示データと交流化信号のデータバス、1711は表示のタイミングを示すタイミング信号、1712はラッチアドレス制御回路、1713はラッチアドレス制御回路1712で生成したラッチ信号群、1714はデータバス1710のデータを順次ラッチするラッチ回路、1715はラッチ回路1714でラッチした表示データと交流化信号のデータバス、1716はデータバス1715をタイミング信号1711で同時にラッチするラッチ回路、1717はラッチ回路1716でラッチした表示データと交流化信号のデータバスである。

【0167】

1718は基準電圧1705、1706を基に液晶を交流駆動するための交流基準電圧を生成する電圧生成回路、1719、1720は電圧生成回路で生成した、正極性、負極性の基準電圧である。1721は基準電圧1719、1720を基に表示データと交流化信号のデータバス1717に対応した液晶駆動電圧を生成する液晶駆動回路、1722は液晶駆動回路1721で生成した液晶駆動電圧である。1723は走査回路、1724は走査回路1723で順次選択されるゲート駆動信号、1725は液晶パネルである。

【0168】

図12において、1801-1から1801-192は各出力毎の液晶駆動回路、1717-1Mから1717-192Mはデータバス1717の各出力の交流化信号、1717-1Dから1717-192Dは各出力の表示データである。

【0169】

図13において、1901-0から1901-8はアンプバッファ回路、1902-0から1902-8は差動増幅回路である。

【0170】

次に、液晶駆動回路の動作について説明する。図11において液晶ドライバ1707-1から1707-10は出力数が192であり、液晶パネル125は解像度640×RGB×480画素であるため液晶ドライバは10個必要となる。表示データ1701は3画素、階調6ビットの合計18ビット、交流化信号1703は3画素分の3ビットのデータが順次転送され、制御信号群1709から表示データ1701、交流化信号1703に同期したラッチ信号1713をラッチアドレス制御回路1712で生成し、順次データバス

1710のデータをラッチ回路1714にラッチする。ラッチ回路1714は表示データ各6ビット、交流化信号各1ビットの192画素分のラッチ回路を持ち各液晶ドライバ1707-1から1707-10で1水平ライン分の表示データと交流化信号を順次ラッチすることができる。

【0171】

ラッチ回路1714にラッチした表示データと交流化信号のデータバス1715は、走査回路1723のゲート選択信号1724に同期したタイミング信号1711で1水平ライン分同時にラッチ回路1716にラッチする。ラッチしたデータバス1717は液晶駆動回路1721に入力される。電圧生成回路1718では、電源回路1704で生成した基準電圧1705、1706から交流化の2レベルに対応した異なる交流基準電圧1719、1720が生成され液晶駆動回路1721に入力される。液晶駆動回路1721では表示データ1717に対応した、交流基準電圧1719、1720を基に液晶駆動電圧1722が生成され、液晶パネル1725が駆動される。

10

【0172】

次に、電圧生成回路1718の動作について図13、図14を用いて説明する。図13において、電源回路1704からのVLEV0からVLEV8の9レベルの基準電圧1705はそれぞれアンプバッファ回路1901-0から1901-8でバッファされ、差動増幅回路1902-0から1902-8に入力され、さらにV1L0からV1L8の基準電圧として出力される。差動増幅回路1902-0から1902-8では、基準電圧(VCEN)1706に対して基準電圧(VLEV0からVLEV8)1705が反転され、V2L0からV2L8の基準電圧として出力される。この関係を図14に示す。VLEV0からVLEV8は、バッファされ基準電圧V1L0からV1L8として出力し、それぞれVCENに対して反転した基準電圧V2L0からV2L8として出力する。

20

【0173】

次に、液晶駆動回路1721について図12を用いて説明する。図12において、交流化基準電圧1719、1720は、192出力の各出力毎の液晶駆動回路1801-1から1801-192に入力される。液晶駆動回路1801-1から1801-192では、各出力6ビットの表示データと交流化信号のデータバス1717と9レベルの交流化基準電圧1719または1720から64レベルの液晶駆動電圧を生成し、出力する。交流化信号で交流化基準電圧1719または1720を選択し、さらに表示データ6ビットの内上位3ビットで9レベルの交流化基準電圧の2レベルを選択し、表示データ下位3ビットで選択した2レベルの電圧を8等分に分圧した8レベルの電圧から1レベルを選択することで64レベルの液晶駆動電圧を出力することができる。

30

【0174】

図14に示すように、n番目の出力端子Ynとn+1番目の出力端子Yn+1の交流化信号をお互いに反転することで交流化信号に対応して、出力端子Ynが交流化基準電圧1719(V1L0からV1L8)に対応した液晶駆動電圧を生成する時、出力端子Yn+1は交流化基準電圧1720(V2L0からV2L8)に対応した液晶駆動電圧を生成し、出力端子Ynが交流化基準電圧1720(V2L0からV2L8)に対応した液晶駆動電圧を生成する時、出力端子Yn+1は交流化基準電圧1719(V1L0からV1L8)に対応した液晶駆動電圧を生成する。

40

【0175】

このようにすることで、液晶ドライバは出力毎に交流化のタイミングがお互いに異なる液晶駆動電圧を生成することができ、液晶パネル1725を列毎反転駆動することが可能となる。さらに、表示データに同期して転送する交流化信号の設定を変えることで、2出力毎、または複数出力毎、ライン毎等に交流化のタイミングを容易に変えることができる。

【0176】

本発明の9レベルの基準電圧から64階調表示を行うデータドライバを用いた第6の実施例について、図15、図16、図17、図18、図19、図20、図21、図22、図23、図24、図25、図26、図27を用いて説明する。なお、本実施例でのデータドライバは、LSI化されているものとする。

50

【0177】

図15は本発明の液晶表示装置を示したブロック図、図16はデータドライバのブロック図、図17はデータドライバの階調電圧生成回路のブロック図、図18はデータドライバの出力回路のブロック図、図19は出力バッファ回路の構成図、図20は液晶印加電圧の交流タイミング図、図21はプロセス電圧を示す図、図15は列毎反転駆動を示す図、図23はドット毎反転駆動を示す図である。

【0178】

図15において、101はシステムから転送される表示データ、102は制御信号群、103は電源回路、104は液晶印加電圧の9レベルの基準電圧信号群、105は液晶印加電圧の交流化反転するための反転基準電圧、106は交流化のタイミングを示す交流化信号、107は列毎反転出力を制御する選択信号、108は出力回路の駆動制御を行う制御信号である。109-1から109-8は出力数が240出力のデータドライバであり、110はタイミング制御回路、111はタイミング信号群、112は表示データ、113は表示のタイミングを示す表示タイミング信号、114は基準電圧信号群104、反転基準電圧105を受けてバッファするバッファ回路、115、119はバッファ回路114が出力する基準電圧、反転基準電圧である。

【0179】

116は交流化信号106を選択信号107で反転か非反転の制御を行うEOR回路、117はEOR回路116が出力する交流化信号、118は交流化信号106、117、制御信号108を高耐圧プロセスの信号レベルにレベル変換するレベルシフタ回路であり、120は交流化信号106、121は交流化信号117、122は制御信号108をレベルシフタ回路118でレベル変換した信号である。123はラッチアドレス制御回路、124はラッチアドレス制御回路123で生成したラッチ信号群、125は表示データ112を順次ラッチするラッチ回路、126はラッチ回路125でラッチした表示データ、127は表示データ126を表示タイミング信号113で同時にラッチするラッチ回路、128はラッチ回路127でラッチした表示データである。

【0180】

129は9レベルの基準電圧115から64レベルの階調電圧を生成し、表示データに対応した1レベルの階調電圧を出力する階調電圧生成回路、130は階調電圧生成回路129で生成した階調電圧、131は交流化信号120、121に対応して反転基準電圧119を基準として階調電圧130を反転または非反転して出力する出力回路であり、制御信号122で出力電流を制御する。132は液晶駆動電圧である。133は走査回路、134は走査回路133で順次選択されるゲート駆動信号、135は640ドット×480ラインの液晶パネルである。

【0181】

図16において、901-1から901-240はラッチ信号124で表示データをラッチするそれぞれ6ビットのラッチ回路、902-1から902-240は表示タイミング信号113で同時にラッチするそれぞれ6ビットのラッチ回路、903は9レベルの基準電圧115から64レベルの階調電圧を生成する階調電圧生成回路、904は階調電圧生成回路903で生成した64レベルの階調電圧、905-1から905-240は各出力毎に表示データ128に対応して階調電圧904から1レベルを選択する選択回路、906-1から906-240は各出力毎に交流化信号120または121に対応して階調電圧130を反転基準電圧119を基準に反転または非反転して出力する出力回路、132は液晶駆動電圧である。

【0182】

図18において、1101は反転増幅回路、1102は反転電圧、1103は選択回路、1104は選択回路1103で選択された出力電圧、1105は出力バッファ回路である。

【0183】

図19において、1201は差動増幅回路、1202、1203は電流増幅回路、12

10

20

30

40

50

04は電流増幅回路1203を制御信号122で有効にする選択回路である。

【0184】

次に、データドライバの動作について説明する。図15においてデータドライバ109-1から109-8は出力数が240であり、液晶パネル135は解像度640×RGB×480画素であるためデータドライバは8個必要となる。タイミング制御回路110では、システムから転送される3画素、各階調6ビットの合計18ビットの表示データ101、水平同期信号、表示データ転送クロック等の制御信号群からデータドライバ内部の制御信号の生成やタイミング制御を行う。表示データ101はタイミング制御回路110でデータドライバ内部のタイミングに制御され表示データ112としてラッチ回路125に転送される。ラッチアドレス制御回路123では、タイミング制御回路110でデータドライバ内部のタイミングに制御された制御信号群111から表示データ112に同期したラッチ信号124を生成し、順次表示データ112をラッチ回路125にラッチする。

10

【0185】

ラッチ回路125は1出力あたり6ビット、240出力分のラッチ回路を持ち、データドライバ109-1から109-8で1水平ライン分の表示データを順次ラッチすることができる。ラッチ回路125でラッチした表示データ126は走査回路133のから出力されるゲート選択信号134に同期した表示タイミング信号113で1水平ライン分同時に、ラッチ回路127にラッチする。ラッチ回路127は1出力あたり6ビット、240出力分のラッチ回路を持ち、データドライバ109-1から109-8で1水平ライン分の表示データを同時にラッチすることができる。ラッチ回路127でラッチした表示データ128は階調電圧生成回路129に転送される。電源回路103では、階調電圧生成のための9レベルの基準信号104と階調電圧を交流化のために反転する反転基準電圧105を生成する。バッファ回路114では、電源回路103から入力された基準電圧104、反転基準電圧105をバッファし基準電圧115、反転基準電圧119として階調電圧生成回路129と出力回路に出力される。

20

【0186】

階調電圧生成回路129では、基準電圧115から64レベルの階調電圧を生成し、各出力毎に表示データに対応した階調電圧を1レベル選択し、出力回路131に出力する。交流化信号106は、交流化のタイミングを指示する信号で、選択信号107は交流化のタイミングを出力毎に変えるか否かを選択する信号で、交流化信号117は交流化信号106を選択信号107に対応して反転または非反転した信号である。制御信号108は出力回路131の駆動制御を行う信号である。表示データ101、制御信号群102、基準電圧104、反転基準電圧105、交流化信号106、選択信号107、制御信号108の入力信号レベルはすべて0Vから5Vの信号レベルである。一方、液晶駆動電圧は交流駆動を行うため15V程度が必要である。

30

【0187】

従って、液晶駆動電圧を出力する出力回路は高耐圧プロセス(15V耐圧)を用いる必要がある、レベルシフタ118は交流化信号106、117、制御信号108を高耐圧信号レベルにレベル変換して出力回路131に出力する。出力回路131では、階調電圧130を交流化信号120、121に対応して、反転基準電圧105に対して反転または非反転して、液晶駆動電圧132としてバッファ出力する。走査回路133は、液晶パネル135を1ライン毎に順次選択するゲート選択信号134を生成し、ゲート選択信号134に同期して出力される液晶駆動電圧132により液晶パネル135が駆動され、正極性または負極性の64レベルの階調電圧の内、表示データに対応した液晶駆動電圧の表示を行うことができる。

40

【0188】

次に、図16、図17、図18、図19、図20、図21、図22、図23を用いて本発明のデータドライバの構成と動作を詳細に説明する。

【0189】

図16はデータドライバ109-1の詳細なブロック図で、表示データ101はラッチ

50

アドレス制御回路 1 2 3 で生成したラッチ信号 1 2 4 で 3 画素毎に順次ラッチ回路 1 2 5 にラッチする。ラッチ回路 1 2 5 では、まず最初に 3 画素に対応した 6 ビットラッチ回路 9 0 1-1、9 0 1-2、9 0 1-3 に表示データ 1 1 2 がラッチされ、次に次の 3 画素に対応した 6 ビットラッチ回路 9 0 1-4、9 0 1-5、9 0 1-6 に表示データ 1 1 2 がラッチされ、同様に順次 3 画素毎、1 8 ビットの表示データをラッチし最後に 6 ビットラッチ回路 9 0 1-2 3 8、9 0 1-2 3 9、9 0 1-2 4 0 に表示データ 1 1 2 をラッチする。

【0 1 9 0】

そして、8 個のデータドライバが順次表示データをラッチし、1 ライン分の表示データをラッチする。ラッチ回路 1 2 5 にラッチした表示データ 1 2 6 は表示タイミング信号 1 1 3 で 1 ライン分同時にラッチ回路 1 2 7 にラッチする。また、基準電圧 1 0 4 は 9 レベルの基準電圧であり、バッファ回路 1 1 4 でバッファして基準電圧 1 1 5 として出力される。そして、階調電圧生成回路 9 0 3 では、9 レベルの基準電圧 1 1 5 から 6 4 レベルの階調電圧を生成する。

10

【0 1 9 1】

ここで図 1 7 を用いて階調電圧生成回路 9 0 3 について詳しく説明する。階調電圧生成回路 9 0 3 は、バッファ回路 1 1 4 でバッファされた 9 レベルの基準電圧 1 1 5 (V₈ から V₀) を抵抗素子を用いて分圧し、各基準電圧間を 8 分圧し、合計 6 4 レベルの階調電圧 9 0 4 (V_{G63} から V_{G0}) を生成する。また、反転基準電圧 1 0 5 についてもバッファ回路 1 1 4 でバッファされ反転基準電圧 1 1 9 として出力される。

20

【0 1 9 2】

再び図 1 6 に戻り、階調電圧 9 0 4 は各出力に対応した階調電圧選択回路 9 0 5-1 から 9 0 5-2 4 0 に入力する。各階調電圧選択回路 9 0 5-1 から 9 0 5-2 4 0 では、各出力に対応した表示データ 1 2 8 に対応して表示データをデコードし、6 4 レベルの階調電圧 9 0 4 から 1 レベルを選択回路で選択し階調電圧 1 3 0 として出力される。つまり、電圧レベル 0 V から 5 V の基準電圧 1 0 4 から 0 V から 5 V の 6 4 レベルの階調電圧 9 0 4 を生成し、その中から表示データに対応した階調電圧 1 3 0 を出力毎に選択出力する。この階調電圧 1 3 0 は同じ表示データに対して正極性、負極性に交流駆動する正極性の液晶駆動電圧に対応している。

【0 1 9 3】

また、交流化信号 1 0 6 と選択信号 1 0 7 は EOR 回路 1 1 6 に入力され、選択信号 1 0 7 が低レベルのとき交流化信号 1 0 6 は反転されず出力され、選択信号 1 0 7 が高レベルのとき交流化信号 1 0 6 は反転されて出力される。つまり、交流化信号 1 1 7 は、選択信号 1 0 7 が低レベルのとき交流化信号 1 0 6 と同じ信号で、選択信号 1 0 7 が高レベルのとき交流化信号 1 0 6 の反転信号となる。制御信号 1 0 8 は出力回路 9 0 6-1 から 9 0 6-2 4 0 の駆動電流の制御を指示する信号である。交流化信号 1 0 6、1 1 7、制御信号 1 0 8 は、液晶駆動電圧レベル (5 V から -1 0 V) で動作する出力回路 1 3 1 の信号レベルに電圧を合わせるためレベルシフト回路 1 1 8 でレベルシフトされ、それぞれ交流化信号 1 2 0、1 2 1、制御信号 1 2 2 として出力される。

30

40

【0 1 9 4】

出力回路 1 3 1 では、各出力に対応した出力回路 9 0 6-1 から 9 0 6-2 4 0 で、正極性の階調電圧 1 3 0、反転基準電圧 1 1 9、交流化信号 1 2 0、1 2 1 と制御信号 1 2 2 が入力され、交流化信号に対応して反転基準電圧 1 1 9 を基準に階調電圧 1 3 0 を反転または非反転して出力し、液晶パネルを駆動する。ここで図 1 8 を用いて、出力回路 9 0 6-1 について詳しく説明する。出力回路 9 0 6-1 は反転増幅回路 1 1 0 1、選択回路 1 1 0 3、出力バッファ回路 1 1 0 5 から構成されており、正極性の階調電圧 1 3 0 が反転増幅回路 1 1 0 1 で反転基準電圧 1 1 9 に対して反転され反転電圧 1 1 0 2 として出力される。この反転電圧 1 1 0 2 は、正極性の階調電圧 1 3 0 を反転したものであり、同じ表示データに対して正極性、負極性に交流駆動する負極性の液晶駆動電圧に対応している

50

。

【0195】

そして、階調電圧130と反転電圧1102は交流化信号120に対応して選択回路1103でどちらか一方が選択され出力電圧1104として出力され、出力バッファ回路1105でバッファされ液晶パネル135を駆動する。図20を用いて交流出力電圧のタイミングについて詳しく説明する。交流化信号120、121はそれぞれデータドライバ出力の偶数番目出力、奇数番目出力に1出力おきに対応している。従って、選択信号107を gig h買激xル にすると交流化信号120、121は互いに反転した信号となるため、偶数番目出力と奇数番目出力では互いに交流化のタイミングが異なる。つまり、偶数番目出力が正極性の出力のとき、奇数番目出力は負極性の出力、逆に偶数番目出力が負極性の出力のとき、奇数番目出力は正極性の出力となる。また、選択信号107を kow買激xル にすると交流化信号120、121は同極性の信号となるため、偶数番目出力と奇数番目出力では交流化のタイミングが同じになる。つまり、偶数番目出力が正極性の出力のとき、奇数番目出力も正極性の出力、逆に偶数番目出力が負極性の出力のとき、奇数番目出力も負極性の出力となる。そして、正極性、負極性の階調電圧は反転基準電圧119 (V_{cen}) に対称に反転している。

10

【0196】

また、図19に出力バッファ回路の構成図を示す。出力バッファ回路1105は出力電圧1104を差動増幅回路1201で受けて、液晶パネル135を駆動するために電流増幅回路1202、1203で電流を増幅して出力するボルテージフォロア回路である。制御信号122は電流増幅回路1203を制御する信号で、制御信号122を gig h買激xル にすることで電流増幅回路1203を有効にし、電流増幅回路1202と合わせて大電流を出力することができ、制御信号122を kow買激xル にすることで電流増幅回路1203を無効にし、電流増幅回路1202のみで電流を出力することができる。これにより、大出力電流が必要な期間は、電流増幅回路1202、1203で電流増幅を行い、大出力電流が必要でない期間は、電流増幅回路1203を無効にし電流増幅回路1202のみで電流増幅することで、電流増幅回路での消費電力を小さくすることができる。

20

【0197】

さらに、図15、図16のデータドライバの点線で囲んだ回路は、高耐圧プロセス（耐圧15V）であり、その他の回路部分は低耐圧プロセス（耐圧5V）である。図21に示すように、入力信号は全て低耐圧プロセスの動作範囲である5VからGNDとすることで、タイミング制御回路110、ラッチアドレス制御回路123、ラッチ回路125、127、階調電圧生成回路129をゲート長の小さい低耐圧プロセスとし、出力回路131のみをゲート長の大きな高耐圧プロセスとすることでチップ面積を小さくすることができる。現在、低耐圧プロセス（耐圧5Vから3V程度）は最新の微細プロセスであるゲート長 $1.0\mu\text{m}$ から $0.6\mu\text{m}$ 程度であり、高耐圧プロセス（耐圧30Vから10V程度）はゲート長 $5\mu\text{m}$ から $2\mu\text{m}$ 程度である。

30

【0198】

従って、低耐圧プロセスより高耐圧プロセスの方が、同程度の能力の素子では、素子面積が数倍大きくなる。また、一般に出力回路は、静電破壊やラッチアップ対策のため低耐圧プロセスであってもゲート長が大きく設計する。従って、本実施例のデータドライバのように出力回路のみを高耐圧プロセスを用いることで、低耐圧プロセスのデータドライバに比べチップ面積の増加を極力小さくすることができ低価格化を図ることができる。

40

【0199】

以上述べた本実施例のデータドライバを用いた液晶ディスプレイでは、図22に示すようにデータドライバを液晶パネルの片側に配置した場合でも、列毎反転駆動が可能となり、高画質表示を行うことができる。また、図23に示すように、ライン毎に交流化することで列毎反転駆動が可能となり、さらなる高画質表示を行うことができる。さらに、選択信号107の設定を変えることで共通電極駆動にも対応できる。

【0200】

50

また、本実施例では、データドライバとして240出力のデータドライバについて説明したが、192出力や160出力のデータドライバについても、ラッチアドレス制御回路やラッチ回路を出力数に対応した構成にすることで容易に実現できる。また、プロセスの耐圧についても、本実施例では低耐圧プロセスを5V耐圧、高耐圧プロセスを15V耐圧として説明したが、低耐圧プロセスについては5V耐圧から3V耐圧等の、高耐圧プロセスについては30V耐圧から10V耐圧等のプロセスを用いた場合についても本実施例と同様な効果を得ることができる。

【0201】

次に、本実施例の走査ドライバについて、図24、図25、図26、図27を用いて説明する。図24、図25はデータドライバ、走査ドライバの動作電圧レベルを示す図で、図26、図27はレベルシフト回路の構成図である。

10

【0202】

図24に示すように、データドライバと走査ドライバの動作電圧レベルは異なる。走査ドライバから出力されるゲート選択信号は液晶パネルのTFTの特性から、データドライバから出力する液晶印加電圧に対して上下に約3V程度大きな電圧を与える必要がある。走査ドライバのデジタル信号の動作レベルはVCC-VDD間の5Vであるため、データドライバと走査ドライバのデジタル系の入力信号の電圧レベルに差が生じる。従来の液晶パネルではデジタル系の信号レベルをデータドライバの信号レベルとし、信号本数の少ない走査ドライバの入力信号は外付け回路でレベルシフトして信号レベルを合わせ走査ドライバに入力していた。これは液晶ディスプレイの周辺回路規模を大きくする要因となっていた。

20

【0203】

本実施例では、走査ドライバの入力信号の入力段にレベルシフト回路を内蔵することで、周辺回路の回路規模の削減を可能とする。図26はレベルシフト回路の構成例である。図26において、1901は反転増幅回路を用いた1信号のレベルシフト回路、1902は入力信号、1903は反転増幅する反転基準電圧、1904は入力信号1902を反転してレベルシフトした信号である。このレベルシフト回路1901では、入力信号の電圧レベルに合わせて反転基準信号1903を設定することで、種々の入力電圧レベルに対応することができる。また、図27はレベルシフト回路の他の構成例である。図27において、2001はレベルシフト回路、2002は入力信号、2003は入力信号2002を非反転してレベルシフトした信号、2004、2005はインバータ回路である。

30

【0204】

インバータ回路2004はスレッシュホールド電圧を入力信号レベルの真ん中に設定し、振幅レベルはVCC-VSSである。インバータ回路2005の振幅レベルはVCC-VSSである。このレベルシフト回路2001では、レベルシフト回路1901のように基準電圧が必要でなく、反転、非反転のレベルシフトした信号を出力することができる。

【0205】

また、図25に示すように、入力信号をVCC-VSSレベルにレベルシフトして、VCC-VSSの振幅レベルで回路動作を行うことでも周辺回路の回路規模の削減が可能である。これは走査ドライバの入力信号の入力段に、スレッシュホールド電圧を入力信号レベルの真ん中に設定したインバータ回路を設けることで実現可能である。

40

【0206】

以上、本実施例では、データドライバに関しても、9本の液晶基準電圧104はデータドライバの入力段にバッファ回路を内蔵しているため、駆動電流が少なく電源回路103の回路規模を小さくすることができる。

【0207】

本発明の9レベルの基準電圧から64階調表示を行うデータドライバを用いた第7の実施例について、図15、図20、図21、図22、図23、図24、図25、図26、図27、図28、図29、図30を用いて説明する。本実施例は、第6の実施例と階調電圧生成回路が異なり、他の回路は同様である。なお、第6の実施例と同様、本実施例でもデ

50

ータドライバはLSI化されているものとする。

【0208】

図28はデータドライバのブロック図、図29はデータドライバの階調電圧生成回路のブロック図、図30はデータドライバの出力回路のブロック図である。

【0209】

図28において、2101-1から2101-240は各出力毎に表示データ128に対応して基準電圧115から1レベルを選択する選択回路、2102-1から2102-240は各出力毎に交流化信号120または121に対応して階調電圧130を反転基準電圧119を基準に反転または非反転して出力する出力回路、132は液晶駆動電圧である。

10

【0210】

図29において、2201は表示データ128をデコードするデコーダ、2202はデコーダ2201でデコードした表示データ上位3ビットのデコード信号、2203はデコーダ2201でデコードした表示データ下位3ビットのデコード信号、2204はデコード信号2202で9レベルの基準電圧115の内V8からV1の8レベルから1レベルを選択する選択回路、2205はデコード信号2202で9レベルの基準電圧115の内V7からV0の8レベルから1レベルを選択する選択回路、2206、2207はそれぞれ選択回路2204、2205で選択した選択電圧、2208は選択電圧2206、2207の電圧間を8個の抵抗素子で8分圧する分圧回路、2209は分圧回路2208で分圧された8レベルの階調電圧、2210はデコード信号2203で8レベルの階調電圧2209から1レベルを選択する選択回路である。

20

【0211】

図30において、2301は非反転増幅回路、2302は反転増幅回路、2303は非反転増幅回路2301で増幅した正転電圧、2304は反転増幅回路2302で増幅した反転電圧、2305は選択回路である。

【0212】

次に、データドライバの動作について説明する。図15においてデータドライバ109-1から109-8は出力数が240であり、液晶パネル135は解像度640×RGB×480画素であるためデータドライバは8個必要となる。タイミング制御回路110では、システムから転送される3画素、各階調6ビットの合計18ビットの表示データ101、水平同期信号、表示データ転送クロック等の制御信号群からデータドライバ内部の制御信号の生成やタイミング制御を行う。表示データ101はタイミング制御回路110でデータドライバ内部のタイミングに制御され表示データ112としてラッチ回路125に転送される。ラッチアドレス制御回路123では、タイミング制御回路110でデータドライバ内部のタイミングに制御された制御信号群111から表示データ112に同期したラッチ信号124を生成し、順次表示データ112をラッチ回路125にラッチする。

30

【0213】

ラッチ回路125は1出力あたり6ビット、240出力分のラッチ回路を持ち、データドライバ109-1から109-8で1水平ライン分の表示データを順次ラッチすることができる。ラッチ回路125でラッチした表示データ126は走査回路133のから出力されるゲート選択信号134に同期した表示タイミング信号113で1水平ライン分同時に、ラッチ回路127にラッチする。ラッチ回路127は1出力あたり6ビット、240出力分のラッチ回路を持ち、データドライバ109-1から109-8で1水平ライン分の表示データを同時にラッチすることができる。ラッチ回路127でラッチした表示データ128は階調電圧生成回路129に転送される。電源回路103では、階調電圧生成のための9レベルの基準信号104と階調電圧を交流化のために反転する反転基準電圧105を生成する。

40

【0214】

バッファ回路114では、電源回路103から入力された基準電圧104、反転基準電圧105をバッファし基準電圧115、反転基準電圧119として階調電圧生成回路12

50

9と出力回路に出力される。階調電圧生成回路129では、基準電圧115から64レベルの階調電圧を生成し、各出力毎に表示データに対応した階調電圧を1レベル選択し、出力回路131に出力する。交流化信号106は、交流化のタイミングを指示する信号で、選択信号107は交流化のタイミングを出力毎に変えるか否かを選択する信号で、交流化信号117は交流化信号106を選択信号107に対応して反転または非反転した信号である。制御信号108は出力回路131の駆動制御を行う信号である。表示データ101、制御信号群102、基準電圧104、反転基準電圧105、交流化信号106、選択信号107、制御信号108の入力信号レベルはすべて0Vから5Vの信号レベルである。

【0215】

一方、液晶駆動電圧は交流駆動を行うため15V程度が必要である。従って、液晶駆動電圧を出力する出力回路は高耐圧プロセス(15V耐圧)を用いる必要があり、レベルシフタ118は交流化信号106、117、制御信号108を高耐圧信号レベルにレベル変換して出力回路131に出力する。出力回路131では、階調電圧130を交流化信号120、121に対応して、反転基準電圧105に対して反転または非反転して、液晶駆動電圧132としてバッファ出力する。走査回路133は、液晶パネル135を1ライン毎に順次選択するゲート選択信号134を生成し、ゲート選択信号134に同期して出力される液晶駆動電圧132により液晶パネル135が駆動され、正極性または負極性の64レベルの階調電圧の内、表示データに対応した液晶駆動電圧の表示を行うことができる。

【0216】

次に、図28、図29、図30、図20、図21、図22、図23を用いて本発明のデータドライバの構成と動作を詳細に説明する。

【0217】

図28はデータドライバ109-1の詳細なブロック図で、表示データ101はラッチアドレス制御回路123で生成したラッチ信号124で3画素毎に順次ラッチ回路125にラッチする。ラッチ回路125では、まず最初に3画素に対応した6ビットラッチ回路901-1、901-2、901-3に表示データ112がラッチされ、次に次の3画素に対応した6ビットラッチ回路901-4、901-5、901-6に表示データ112がラッチされ、同様に順次3画素毎、18ビットの表示データをラッチし最後に6ビットラッチ回路901-238、901-239、901-240に表示データ112をラッチする。

【0218】

そして、8個のデータドライバが順次表示データをラッチし、1ライン分の表示データをラッチする。ラッチ回路125にラッチした表示データ126は表示タイミング信号113で1ライン分同時にラッチ回路127にラッチする。また、基準電圧104は9レベルの基準電圧であり、バッファ回路114でバッファして基準電圧115として出力される。また、反転基準電圧105についてもバッファ回路114でバッファされ反転基準電圧119として出力される。

【0219】

基準電圧115は各出力に対応した階調電圧生成回路2101-1から2101-240に入力する。各階調電圧生成回路2101-1から2101-240では、各出力に対応した表示データ128と基準電圧115から表示データに対応した階調電圧を生成し階調電圧130として出力する。

【0220】

ここで、図29を用いて階調電圧生成回路2101について詳しく説明する。64階調を表わす6ビット表示データ128はデコーダ2201で、上位3ビットと下位3ビットをそれぞれ独立してデコードし、上位3ビットの8本のデコード信号2202は選択回路2204、2205に入力し、下位3ビットの8本のデコード信号2203は選択回路2210に入力する。選択回路2204では9レベルの基準電圧115(V8からV0)の内V8からV1の8レベルから1レベルをデコード信号2202に対応して選択し、2205では9レベルの基準電圧115(V8からV0)の内V7からV0の8レベルから1

10

20

30

40

50

レベルをデコード信号 2202 に対応して選択する。選択回路 2204、2205 でそれぞれ選択される選択電圧 2206、2207 の組合せは $V_8 - V_7$ 、 $V_7 - V_6$ 、 $V_6 - V_5$ 、 $V_5 - V_4$ 、 $V_4 - V_3$ 、 $V_3 - V_2$ 、 $V_2 - V_1$ 、 $V_1 - V_0$ とする。

【0221】

そして、分圧回路 2208 では選択電圧 2206、2207 の電圧間を 8 分圧し、選択電圧間に 8 レベルの階調電圧を生成する。選択回路 2210 では、分圧回路で生成した 8 レベルの階調電圧 2209 をデコード信号 2203 に対応して 1 レベルを選択し、階調電圧 130 として出力する。このように、選択電圧 2206、2207 の 8 組の組合せとそれぞれを 8 分圧することで合計 64 レベルの階調電圧を生成することができる。つまり、電圧レベル 0 V から 5 V の基準電圧 104 から 0 V から 5 V の 64 レベルの階調電圧を生成し、その中から表示データに対応した階調電圧 130 を出力毎に選択出力する。この階調電圧 130 は同じ表示データに対して正極性、負極性に交流駆動する正極性の液晶駆動電圧に対応している。

【0222】

また、交流化信号 106 と選択信号 107 は EOR 回路 116 に入力され、選択信号 107 が low 買激 x ルのとき交流化信号 106 は反転されずに出力され、選択信号 107 が high 買激 x ルのとき交流化信号 106 は反転されて出力される。つまり、交流化信号 117 は、選択信号 107 が low 買激 x ルのとき交流化信号 106 と同じ信号で、選択信号 107 が high 買激 x ルのとき交流化信号 106 の反転信号となる。制御信号 108 は出力回路 2102-1 から 2102-240 の駆動電流の制御を指示する信号である。交流化信号 106、117、制御信号 108 は、液晶駆動電圧レベル（5 V から -10 V）で動作する出力回路 131 の信号レベルに電圧を合わせるためレベルシフト回路 118 でレベルシフトされ、それぞれ交流化信号 120、121、制御信号 122 として出力される。

【0223】

出力回路 131 では、各出力に対応した出力回路 2102-1 から 2102-240 で、正極性の階調電圧 130、反転基準電圧 119、交流化信号 120、121 と制御信号 122 が入力され、交流化信号に対応して反転基準電圧 119 を基準に階調電圧 130 を反転または非反転して出力し、液晶パネルを駆動する。ここで図 30 を用いて、出力回路 2102-1 について詳しく説明する。出力回路 2102-1 は非反転増幅回路 2301、反転増幅回路 2302、選択回路 2305 から構成されている。正極性の階調電圧 130 が非反転増幅回路 2301 で増幅され正転電圧 2303 として出力され、反転増幅回路 2302 で反転基準電圧 119 に対して反転され反転電圧 2304 として出力される。

【0224】

この反転電圧 1102 は、正極性の階調電圧 130 を反転したものであり、同じ表示データに対して正極性、負極性に交流駆動する負極性の液晶駆動電圧に対応している。そして、正転電圧 2303 と反転電圧 2304 は交流化信号 120 に対応して選択回路 2305 でどちらか一方が選択され出力電圧 132 として出力され、液晶パネル 135 を駆動する。図 20 を用いて交流出力電圧のタイミングについて詳しく説明する。交流化信号 120、121 はそれぞれデータドライバ出力の偶数番目出力、奇数番目出力に 1 出力おきに対応している。従って、選択信号 107 を high 買激 x ルにすると交流化信号 120、121 は互いに反転した信号となるため、偶数番目出力と奇数番目出力では互いに交流化のタイミングが異なる。

【0225】

つまり、偶数番目出力が正極性の出力のとき、奇数番目出力は負極性の出力、逆に偶数番目出力が負極性の出力のとき、奇数番目出力は正極性の出力となる。また、選択信号 107 を low 買激 x ルにすると交流化信号 120、121 は同極性の信号となるため、偶数番目出力と奇数番目出力では交流化のタイミングが同じになる。つまり、偶数番目出力が正極性の出力のとき、奇数番目出力も正極性の出力、逆に偶数番目出力が負極性の出力のとき、奇数番目出力も負極性の出力となる。そして、正極性、負極性の階調電圧は反転

基準電圧 119 (Vcen) に対称に反転している。

【0226】

さらに、第6の実施例と同様に図15、図28のデータドライバの点線で囲んだ回路は、高耐圧プロセス（耐圧15V）であり、その他の回路部分は低耐圧プロセス（耐圧5V）である。図21に示すように、入力信号は全て低耐圧プロセスの動作範囲である5VからGNDとすることで、タイミング制御回路110、ラッチアドレス制御回路123、ラッチ回路125、127、階調電圧生成回路129をゲート長の小さい低耐圧プロセスとし、出力回路131のみをゲート長の大きな高耐圧プロセスとすることでチップ面積を小さくすることができる。現在、低耐圧プロセス（耐圧5Vから3V程度）は最新の微細プロセスであるゲート長1.0μmから0.6μm程度であり、高耐圧プロセス（耐圧30Vから10V程度）はゲート長5μmから2μm程度である。

10

【0227】

従って、低耐圧プロセスより高耐圧プロセスの方が、同程度の能力の素子では、素子面積が数倍大きくなる。また、一般に出力回路は、静電破壊やラッチアップ対策のため低耐圧プロセスであってもゲート長を大きく設計する。従って、本実施例のデータドライバのように出力回路のみを高耐圧プロセスを用いることで、低耐圧プロセスのデータドライバに比べチップ面積の増加を極力小さくすることができ低価格化を図ることができる。

【0228】

以上述べた本実施例のデータドライバを用いた液晶ディスプレイでは、第6の実施例と同様に、図22に示すようにデータドライバを液晶パネルの片側に配置した場合でも、列毎反転駆動が可能となり、高画質表示を行うことができる。また、図23に示すように、ライン毎に交流化することで列毎反転駆動が可能となり、さらなる高画質表示を行うことができる。さらに、選択信号107の設定を変えることで共通電極駆動にも対応できる。

20

【0229】

また、本実施例では、データドライバとして240出力のデータドライバについて説明したが、192出力や160出力のデータドライバについても、ラッチアドレス制御回路やラッチ回路を出力数に対応した構成にすることで容易に実現できる。また、プロセスの耐圧についても、本実施例では低耐圧プロセスを5V耐圧、高耐圧プロセスを15V耐圧として説明したが、低耐圧プロセスについては5V耐圧から3V耐圧等の、高耐圧プロセスについては30V耐圧から10V耐圧等のプロセスを用いた場合についても本実施例と同様な効果を得ることができる。

30

【0230】

また、本実施例の走査ドライバについては第6の実施例と同様に入力信号の入力段に図26、図27に示したレベルシフト回路を設けることで、周辺回路の回路規模を小さくすることができる。

【0231】

また、本実施例でも第6の実施例と同様に、データドライバに関しても、9本の液晶基準電圧104はデータドライバの入力段にバッファ回路を内蔵しているため、駆動電流が少なく電源回路103の回路規模を小さくすることができる。

【0232】

第6、第7の実施例では64階調のデータドライバについて述べたが、表示データを1画素あたり6ビットから8ビットにし、ラッチ回路の構成を1出力当たり8ビットとし、階調電圧生成回路の構成を256階調に対応するように変えることで、256階調やその他の階調数のデータドライバに対しても容易に実現することができる。

40

【0233】

さらに、上述した第6、第7の実施例の低消費電力化と、小チップサイズ化を実現する出力回路の例を、図31、図32を用いて説明する。図31は出力波形のタイミングを示す図、図32は出力回路のブロック図である。

【0234】

上述の第6、第7の実施例では、1出力ごとに正転、反転アンプ回路1組が必要であっ

50

た。これに対し、この図 3 2 の例では、正転、反転アンプ回路 1 組を 2 出力で共有することで、チップサイズを小さくすることができる。

【0 2 3 5】

図 3 2 において、セクタ 3 8 0 1 は、階調電圧 1 3 0 - 1 ~ 1 3 0 - 2 4 0 のなかから、隣合う出力に対応した階調電圧を選択する。

【0 2 3 6】

正転アンプ回路および反転アンプ回路 3 8 0 2 は、セクタ 3 8 0 1 で選択した階調電圧を、反転または正転し出力する。これらの動作を、出力端子 Y 1, Y 2 を例に採って詳細に説明する。

【0 2 3 7】

セクタ 3 8 0 1 - 1 は、出力端子 Y 1 に対応した階調電圧 1 3 0 - 1 と、出力端子 Y 2 に対応した階調電圧 1 3 0 - 2 とのうちのいずれかを選択し、正転アンプ回路 3 8 0 2 - 1 に出力する。同様に、セクタ 3 8 0 1 - 2 は、出力端子 Y 1 に対応した階調電圧 1 3 0 - 1 と、出力端子 Y 2 に対応した階調電圧 1 3 0 - 2 とのうちのいずれかを選択し、反転アンプ回路 3 8 0 2 - 2 に出力する。

【0 2 3 8】

また、セクタ 3 8 0 3 - 1 は、正転アンプ回路 3 8 0 2 - 1 の出力と反転アンプ回路 3 8 0 2 - 2 の出力とのうちのいずれかを選択し、該選択した方の出力を、出力端子 Y 1 に出力する。同様に、セクタ 3 8 0 3 - 2 は、正転アンプ回路 3 8 0 2 - 1 の出力と反転アンプ回路 3 8 0 2 - 2 の出力とのうちのいずれかを選択し、該選択した方の出力を、出力

【0 2 3 9】

セクタ 3 8 0 1, 3 8 0 3 による選択状態は、交流化信号 1 0 6 に同期して切り替わる選択信号 3 8 0 0 5 によって制御されている。出力端子 Y 1 に階調電圧 1 3 0 - 1 が正転出力されるときには、出力端子 Y 2 には階調電圧 1 3 0 - 2 が反転基準電圧 1 1 9 に対して反転出力される。逆に、出力端子 Y 1 に階調電圧 1 3 0 - 1 が反転基準電圧 1 1 9 に対して反転出力される時には、出力端子 Y 2 には階調電圧 1 3 0 - 2 が正転出力される。このように動作することで、隣合う出力端子ごとに交流タイミングが逆になっている液晶駆動電圧を出力することができる。

【0 2 4 0】

さらに、図 3 1 に示すように、液晶印加電圧を出力する前に、イコライズ期間を設ける。該イコライズ期間には、スイッチ回路 3 8 0 4 - 1 ~ 3 8 0 4 - 2 4 4 0 で出力をハイインピーダンス状態にし、隣合う出力端子をスイッチ回路 3 8 0 5 - 1 ~ 3 3 8 0 5 - 2 4 0 を通じて接続する。これにより、液晶パネルのデータ線上に存在する正極性、負極性の電荷で、1 0 V レベルへのプリチャージ動作を補助することができる。つまり、液晶パネル内の残留電荷を利用することで液晶駆動電力を低減できる。

【0 2 4 1】

本発明第 8 の実施例について、図 3 3、図 3 4、図 3 5、図 3 6、図 3 7、図 3 8、図 3 9、図 4 0、図 4 1、図 4 2、図 4 3、図 4 4、図 4 5、図 4 6、図 4 7 を用いて説明する。

【0 2 4 2】

本実施例は、9 レベルの基準電圧を用いて 6 4 階調表示を行うデータドライバを使用した液晶表示装置である。

【0 2 4 3】

本実施例の液晶表示装置は、図 3 3 に示すとおり、大きく分けて、液晶表示コントローラ 1 0 1 と、走査回路 1 0 5 と、電源回路 1 0 7 と、データドライバ 1 0 9 と、6 4 0 × 3 (R、G、B) × 4 8 0 ドットでの表示が可能な液晶パネル 1 1 1 と、から構成されている。

【0 2 4 4】

動作概要を説明する。

【0245】

液晶表示コントローラ101は、液晶ドライバ用に、システムから入力される表示データ、表示同期信号102のタイミング制御を行なった上で、表示データと表示同期信号103としてデータドライバ109に転送する。なお、表示データ103は、1画素当たり階調6ビットを割り当てた、3画素分づつの合計18ビットのデータである。また、同様に、液晶コントローラ101は、システムから入力される表示データ、同期信号102から、表示データ、同期信号104を生成して走査回路105へ出力する。

【0246】

電源回路107は、9種類の電圧レベルの電圧からなる基準電圧108を発生し、データドライバ109に出力している。データドライバ109は、該基準電圧108に基づいて階調表示用に64階調の電圧を生成する。そして、表示データに対応して、出力ごとにいずれかを選択し、液晶パネル111へ液晶駆動電圧110として出力する。

10

【0247】

これと並行して走査回路105は、該表示データ、同期信号104に従って、液晶パネル111を構成しているゲート線の内の一本を順次選択してゆく。これにより、データドライバ109の出力している液晶駆動電圧110は、その時選択状態にされているゲート線に対応する行の画素にのみ印加されることとなる。走査回路105が選択するゲートを順次変更してゆくことで（すなわち、走査することで）、液晶パネル111全体に画像が表示されることになる。

【0248】

20

次に、上記各部ごとにその構成および動作を詳細に説明する。

【0249】

まず、データドライバ109について説明する。

【0250】

データドライバ109は、液晶表示コントローラ101等から入力される表示データ、表示同期信号103、基準電圧108に基づいて、液晶駆動電圧110を生成し、これを液晶パネル111に出力するものである。該データドライバ109は、240本の出力を有するデータドライバ112を8個備えて構成される。なお、各データドライバ112を、その配置位置に応じて、データドライバ112-1、データドライバ112-2、・・・、データドライバ112-8と呼ぶ場合がある。

30

【0251】

該データドライバ112は、図33、図34に示すとおり、タイミング制御回路113、入力バッファ回路117、ラッチアドレス制御回路123、ラッチ回路125、ラッチ回路127、階調電圧生成回路129、出力回路131から、構成されている。

【0252】

タイミング制御回路113は、表示データ、同期信号103のタイミングを制御することで、タイミング信号群114、表示データ115、ライン表示同期信号116を生成し、これらを、ラッチアドレス制御回路123などへ出力するものである。なお、表示データ、同期信号103は、表示データ1101と、制御信号1102とが含まれている。ライン表示同期信号116は、ゲート選択信号106に同期したものである。

40

【0253】

ラッチアドレス制御回路123は、タイミング信号群114から、表示データ115に同期したラッチ信号124を生成するものである。

【0254】

ラッチ回路125は、表示データ115を順次ラッチするものである。該ラッチ回路125は、ラッチ信号124で、表示データ115をラッチするそれぞれ6ビットのラッチ回路1107を240個含んで構成されている。以下ラッチ回路1107をその配置位置に応じて、ラッチ回路1107-1、ラッチ回路1107-2等と呼ぶ。該ラッチ回路125は、ラッチした表示データを、表示データ126として出力している。

【0255】

50

ラッチ回路 127 は、表示データ 126 をライン表示同期信号 116 でラッチして、これを表示データ 128 として出力するものである。該ラッチ回路 127 は、それぞれが 6 ビットのラッチ回路 1108 を、240 個備えて構成されている。各ラッチ回路 1108 は、ライン表示同期信号 116 で同時にラッチ動作を行うようになっている。

【0256】

入力バッファ 117 は、アンプバッファ回路 1105 と、レベルシフト回路 1106 とからなる。

【0257】

アンプバッファ回路 1105 は、電源回路 107 が生成する基準電圧 108 に含まれている 9 レベルの基準電圧 1103 を一旦バッファした後、基準電圧 118 として階調電圧生成回路 129 へ出力するものである。また、反転基準電圧 1104 を一旦バッファした後、反転基準電圧 119 として出力回路 131 へ出力している。既に述べたとおり、基準電圧 1103 に含まれている 9 レベルの電圧は、0 V から 5 V の範囲内にある。

【0258】

レベルシフト回路 1106 は、制御信号群 1102 に含まれている交流化信号および出力駆動制御信号の電圧レベルを、低耐圧レベル（5 V ～ 0 V）から、液晶駆動電圧レベルである高耐圧レベル（5 V ～ -10 V）に変換するものである。そして、該変換後の交流化信号を、互いに極性の異なる 2 つの交流化信号 120、121 として出力するものである。また、変換後の出力駆動制御信号を、制御信号 122 として出力回路 131 に出力するものである。

【0259】

階調電圧生成回路 129 は、9 レベルの基準電圧 118 から 64 レベルの階調電圧を生成するとともに、この中から表示データに対応した 1 レベルを選択し、これを階調電圧 130 として出力するものである。該階調電圧生成回路 129 は、階調電圧生成回路 1109 と、240 個の選択回路 1111 と、からなる。

【0260】

階調電圧生成回路 1109 は、9 レベルの基準電圧 118 から 64 レベルの階調電圧 1110 を生成するものである。図 35 に示すとおり、該階調電圧生成回路 1109 は、抵抗素子によって各基準電圧 118（V8 ～ V0）間を 8 分圧することで、合計 64 レベルの階調電圧 1110（VG63 ～ VG0）を生成している。

【0261】

選択回路 1111 は、図 36 に示すとおり、表示データ 128 の内容に応じて、64 レベルの階調電圧 1110（VG0 ～ VG63）の中から各出力毎に 1 レベルを選択し、該選択した階調電圧を階調電圧 130 として出力するものである。この階調電圧 130 は、正極性の液晶駆動電圧に対応している。

【0262】

図 34 における出力回路 131 は、交流化信号 120、121 に従いつつ、反転基準電圧 119 を基準として階調電圧 130 を反転または非反転して出力するものである。該出力回路 131 は、制御信号 122 に従ってその出力電流を変更する出力回路 1112 を 240 個備えて構成される。該出力回路 1112 は、交流化信号 120（または交流化信号 121）に従いつつ、反転基準電圧 119 を基準として、各出力毎に階調電圧 130 を反転または非反転して出力するものである。該出力回路 1112 は、図 37 に示すとおり、反転増幅回路 1401 と、選択回路 1403 と、出力バッファ回路 1405 とから構成されている。

【0263】

反転増幅回路 1401 は、正極性の階調電圧 130 を、反転基準電圧 119 に対して反転し、反転電圧 1402 として出力する。該反転電圧 1402 は、負極性の液晶駆動電圧に対応したものである。

【0264】

選択回路 1403 は、階調電圧 130 と反転電圧 1402 とのうちのいずれか一方を交

10

20

30

40

50

流化信号120に従って選択し、該選択した方を出力電圧1404として出力バッファ回路1405へ出力するようになっている。

【0265】

出力バッファ回路1405は、出力電圧1404の電流を増幅して出力するボルテージフォロア回路である。該出力バッファ回路1405は、電流増幅後の信号を、液晶駆動電圧132として液晶パネル111に出力している。該出力バッファ1405は、図38に示すとおり、差動増幅回路1501と、電流増幅回路1502、1503と、選択回路1504とからなる。

【0266】

出力バッファ1405は、差動増幅回路1501によって出力電圧1404を受け、その電流を電流増幅回路1502、1503で増幅して出力するようになっている。

10

【0267】

電流増幅回路1503はレベルシフト回路1106（図34参照）を通じて入力される制御信号122に従って動作している。制御信号122が低レベルになると、電流増幅回路1503は無効になる。この場合には、電流増幅回路1502のみで電流を出力する。制御信号122が高レベルになると、電流増幅回路1503は有効になる。従って、この場合には、電流増幅回路1503および電流増幅回路1502によって大電流を出力することができる。従って、大出力電流が必要な期間には、電流増幅回路1502および電流増幅回路1503によって電流増幅を行い、大出力電流が必要でない期間には、電流増幅回路1503を無効にし電流増幅回路1502のみで電流増幅する。これにより、電流増幅回路での消費電力を小さくすることを可能としている。

20

【0268】

なお、交流駆動を行うためには、液晶駆動電圧としては15V程度が必要である。従って、該出力回路131としては高耐圧プロセス（15V耐圧）を用いる必要がある。

【0269】

次に、データドライバ109の動作を説明する。

【0270】

図33において、液晶表示コントローラ101は、システムからの表示データ、表示同期信号102を、液晶ドライバ用にタイミング制御を行なう。そして、データドライバ109に18ビットの表示データ、表示同期信号103として転送する。

30

【0271】

タイミング制御回路113は、表示データ、同期信号103を、データドライバ109内部の表示データ、タイミング制御信号に制御される。

【0272】

データドライバ109のラッチ回路125（図34参照）は、240画素分の表示データ115を、3画素分ずつ80回に分けて、ラッチ信号124で順次ラッチする。つまり、まず最初に、3画素に対応したラッチ回路1107-1、1107-2、1107-3が、表示データ115をラッチする。続いて、次の3画素に対応したラッチ回路1107-4、1107-5、1107-6が、これに続く表示データ115をラッチする。これ以降のラッチ回路1107-7～1107-240も、同様に順次3画素分ずつ、18ビットの表示データ115をラッチしてゆく。このようにデータドライバ112-1～112-8によって、合計1920画素、1ライン分の表示データがラッチされる。

40

【0273】

ラッチ回路127は、ライン表示同期信号116で1水平ライン分の表示データ126を同時にラッチする。ラッチ回路127は、ラッチした表示データ126を、表示データ128として階調電圧生成回路129に転送する。

【0274】

これと並行して、電源回路107（図33参照）は、基準電圧108を生成している。基準電圧108には、階調電圧生成のための9レベルの基準電圧1103と、と階調電圧を交流化のために反転するのに用いられる反転基準電圧1104が含まれている（図34

50

参照)。

【0275】

図34における入力バッファ回路117では、電源回路107から入力された基準電圧1103を、バッファアンプ回路1105がバッファし、基準電圧118として階調電圧生成回路129に出力する。同様に、反転基準電圧1104についてもバッファアンプ回路1105がバッファし、反転基準電圧119として出力回路131に出力する。

【0276】

さらに、入力バッファ回路117では、レベルシフト回路1106が、制御信号103中の交流化信号1102の電圧レベルを、液晶駆動レベルに合わせるように変換し、互いに極性の反転した交流化信号120、121を生成する。そして、これを出力回路131へ出力する。制御信号103中の出力制御信号についても同様に電圧レベルを変換した後、出力駆動制御信号122として出力回路131へ出力する。

10

【0277】

階調電圧生成回路129の階調電圧生成回路1109は、9レベルの基準電圧118から64レベルの階調電圧1110を生成する。電圧選択回路1111は、この中から、表示データ128に対応した階調電圧1110を各出力毎に1レベル選択し、それぞれ階調電圧130として出力回路131に出力する。

【0278】

出力回路131は、階調電圧130を交流化信号120、121に従いつつ、反転基準電圧105を基準として反転または非反転する。液晶駆動電圧132として出力する。なお、該液晶駆動電圧132の極性については、後ほど図41を用いて詳細に説明する。

20

【0279】

ところで、走査回路105は、表示同期信号104の水平同期信号に同期して1ライン毎に順次ゲート駆動信号106を生成し出力している。該ゲート駆動信号106によって、液晶パネル111のゲート線が1ライン順次選択状態とされている。従って、ゲート駆動信号106に同期して出力される液晶駆動電圧132は、その時選択状態とされているライン上の画素に印加されることとなる。つまり、液晶パネル111が駆動され、正極性または負極性の64レベルの階調電圧の内、表示データに対応した液晶駆動電圧の表示を行うことができる。

【0280】

次に、表示データの取り込み動作を、図39を用いて改めて詳細に説明する。

30

【0281】

表示データ1101(図34参照)は、データ同期クロック(CL2)に同期してタイミング制御回路113に入力される。ラッチクロック124(ラッチクロック1~80)は、ラッチアドレス制御回路123によって、ドライバ有効信号(EIO)と、CL2とに同期して生成されている。なお、データ同期クロック(CL2)は、制御信号1102中に含まれているものである。

【0282】

表示データ115は、ラッチ回路125(ラッチ回路1107-1~1107-240)によって、順次3画素毎にラッチされる。

40

【0283】

1ライン分の表示データがラッチ回路125によってラッチされると、ラッチ回路127は、該1ライン分の表示データを、ライン表示同期信号116(CL1)で同時にラッチする。そして、最終的には、このラッチ回路127のラッチした表示データに対応した液晶駆動電圧が、出力回路131から出力される。

【0284】

次に、階調電圧、交流出力電圧の電圧レベルとタイミングを、図40、図41を用いて詳しく説明する。

【0285】

図40はデータドライバ112に入力される液晶駆動電圧の基準電圧1103と、その

50

出力電圧（液晶駆動電圧 1 3 2）との関係を示した図である。

【0 2 8 6】

基準電圧 1 1 0 3（V 8～V 0）の電圧レベルは、5 V～0 Vの範囲にある。各レベルの基準電圧 1 1 0 3は階調電圧生成回路 1 1 0 9によって分圧され、6 4レベルの階調電圧 1 3 0（V G 6 3～V G 0）が生成される。該階調電圧 1 3 0の電圧レベルも 5 V～0 Vの範囲内にある。

【0 2 8 7】

階調電圧 1 3 0（V G 6 3～V G 0）は、出力回路 1 3 1において、反転基準電圧 1 1 9（V c e n）を基準に反転（V L 6 3～V L 0）されて、あるいは、非反転（V H 6 3～V H 0）で、液晶駆動電圧 1 3 2として出力される。

10

【0 2 8 8】

V H 6 3～V H 0の電圧レベルは、階調電圧 1 3 0（V G 6 3～V G 0）と同レベルの 5 V～0 Vの範囲にある。V L 6 3～V L 0の電圧レベルは、反転基準電圧 1 1 9（V c e n）を 0 Vから－5 Vの範囲に設定することで、0 Vから－1 0 Vの範囲内となる。従って、階調電圧生成回路 1 2 9までを低耐圧回路とし、図 3 4 中点線で囲んだ回路部分（すなわち、出力回路 1 3 1，入力バッファ 1 1 7）のみを高耐圧回路とすることができる。さらに、低耐圧回路から高耐圧回路へ信号レベルを変換するレベルシフト回路が、交流化信号と出力駆動制御信号の 2 本の信号線の分だけでよい。

【0 2 8 9】

次に、データドライバ 1 0 9の出力する液晶駆動電圧 1 3 2の極性について、図 4 1を用いて説明する。

20

【0 2 9 0】

交流化信号 1 2 0は、データドライバ 1 0 9の奇数番目の出力に対応している。一方、交流化信号 1 2 1は、データドライバ 1 0 9の偶数番目の出力に対応している。また、交流化信号 1 2 1は、交流化信号 1 2 0とは極性が異なっている。従って、データドライバ 1 0 9の出力は、偶数番目の出力と、奇数番目の出力とで、互いに交流化のタイミングが異なる。偶数番目の出力が正極性となっているときには、奇数番目の出力は負極性の出力となっている。逆に偶数番目の出力が負極性となっている時には、奇数番目の出力は正極性となっている。

【0 2 9 1】

30

現在、低耐圧プロセス（耐圧 5 V～3 V程度）は、ゲート長が 1. 0 μ m～0. 5 μ m程度の最新の微細プロセスである。これに対し、高耐圧プロセス（耐圧 3 0 V～1 0 V程度）は、ゲート長が 5 μ m～2 μ m程度である。従って、能力が同程度の素子について考えた場合、高耐圧プロセスの素子は、その素子面積が低耐圧プロセスの素子の数倍大きくなる。また、出力回路に低耐圧プロセスを採用している場合でも、静電破壊やラッチアップ対策のために、そのゲート長を大きく設計するのが通常である。図 4 0に示すように、本実施例では入力信号の電圧レベルを全て低耐圧プロセスの動作範囲（5 V～0 V（G N D））内としているため、高耐圧プロセスにする必要があるのは、出力回路 1 3 1および入力バッファ 1 1 7のみである。図 3 3、図 3 4中、データドライバの点線で囲んだ回路部分は、高耐圧プロセス（耐圧 1 5 V）である。その他の回路部分は低耐圧プロセス（耐圧 5 V）である。従って、本実施例のデータドライバ 1 1 2は、従来の低耐圧プロセスのデータドライバに比べても、チップ面積の増加を極力小さくすることができる。これは、低価格化につながる。

40

【0 2 9 2】

なお、ここでの説明では低耐圧プロセスを 5 V耐圧、高耐圧プロセスを 1 5 V耐圧として説明したが、低耐圧プロセスについては 5 V耐圧から 3 V耐圧等の、高耐圧プロセスについては 3 0 V耐圧から 1 0 V耐圧等のプロセスを用いた場合についても本実施例と同様な効果を得ることができる。

【0 2 9 3】

本実施例のデータドライバを用いた液晶ディスプレイでは、図 4 2のごとく、データド

50

ライバを液晶パネルの片側に配置した場合でも、列毎反転駆動が可能となり、高画質表示を行うことができる。ここで言う“列毎反転駆動”とは、交流駆動のタイミングを、液晶パネル上の画素１列ごとに反転する駆動法である。

【０２９４】

また、図４３に示すように、液晶パネル上において隣り合う４つの画素で交流駆動タイミングを反転するドット毎反転駆動が可能となり、さらなる高画質表示を行うことができる。ここでいう“ドット毎反転駆動”とは、交流駆動のタイミングを、液晶パネル上において隣り合う４つの画素間で反転する駆動法である。該駆動法においては、全ての画素についてその上下左右に隣接する画素と交流駆動のタイミングが反転している。

【０２９５】

さらに、列毎反転駆動、ドット毎反転駆動では、図４４に示すとおり、液晶パネル駆動時の電流の向きが隣り合う画素で逆となる。また、対向電極の電流の向きも隣り合う画素で、逆方向となる。従って、両者がその影響を互いに、打ち消し合うことで対向電極の電圧レベルが安定するため高画質表示が可能となる。

【０２９６】

本実施例では、出力を２４０本有するデータドライバ１１２を採用していた。しかし、データドライバの出力数は、これに限定されるものではない。出力数が、１９２本、１６０本のデータドライバも、ラッチアドレス制御回路１２３等を、該出力の本数に対応した構成にすることで容易に実現できる。

【０２９７】

また、本実施例では６４階調のデータドライバについて述べたが、表示データを１画素あたり８ビット構成とするとともに、ラッチ回路の構成を１出力当たり８ビットに、また、階調電圧生成回路の構成を２５６階調に対応するように変えることで、２５６階調やその他の階調数のデータドライバに対しても容易に実現することができる。

【０２９８】

次に、本実施例８の走査回路１０５の構成および動作を、図４５、図４６、図４７を用いて説明する。

【０２９９】

図４６に示すとおり、走査ドライバ１０５の出力するゲート選択信号（ゲート駆動信号１０６）としては、液晶パネルのＴＦＴの特性から、データドライバ１１２の出力する液晶印加電圧１３２よりも上下に約３Ｖ程度大きな電圧を与える必要がある。一方、走査ドライバ１０５のデジタル信号の動作レベルは、ＶＣＣ－ＧＮＤＳ間の５Ｖである。そのため、データドライバ１１２への入力信号と、走査ドライバ１０５のデジタル系への入力信号とでは、その電圧レベルに差がある。従来の液晶パネルではデジタル信号の電圧レベルを、データドライバの電圧レベルに合わせていた。そして、走査ドライバへ入力されるデジタル信号については、外付けの回路によってレベルシフトすることで、該走査ドライバの電圧レベルに合わせていた。しかし、このような外付けの回路を使用することは、液晶ディスプレイの周辺回路規模が大きくなる要因となっていた。本実施例では、走査ドライバ１０５の入力段にレベルシフト回路を内蔵することで、周辺回路の回路規模の削減を可能としている。

【０３００】

本実施例の走査回路１０５は、図４５に示すとおり、レベルシフト回路２２０２、シフトレジスタ２２０４、ゲート駆動回路２２０６からなる。

【０３０１】

レベルシフト回路２２０２は、図４７に示すとおり、インバータ回路２４０４、２４０５等を含んで構成されている。インバータ回路２４０４は、スレッシュホールド電圧を入力信号レベルの真ん中に設定されており、その出力信号の振幅レベルはＶＣＣ－ＶＳＳである。インバータ回路２４０５の振幅レベルはＶＣＣ－ＶＳＳである。表示同期信号２２０３は、入力信号１０４を非反転してレベルシフトしたものである。

【０３０２】

走査回路 105 の動作を説明する。

【0303】

図 45 において、レベルシフト回路 2202 は、表示同期信号 104 の電圧レベルを変換して、表示同期信号 2203 としてシフトレジスタ 2204 に出力する。シフトレジスタ 2204 は、該表示同期信号 2203（水平同期信号）に同期してシフト動作することで、シフト出力信号 2205 を生成し出力している。ゲート駆動回路 2206 には、電源電圧 2201 が入力されている。この電源電圧 2201 には、ゲートを選択状態とするためのオンレベルの電圧と、ゲートを非選択状態とするためのオフレベルの電圧と、が含まれている。ゲート駆動回路 2206 は、該電源電圧 2201 を用いてゲート駆動信号 106 を生成する。ゲート駆動回路 2206 は、該ゲート駆動信号 106 を、シフト出力信号 2205 に同期して、1 ライン毎に順次生成している。

10

【0304】

本実施例ではデータドライバ 112 へ入力する液晶基準電圧 108 が直流の電圧でよい。ため、電源回路 107 にはアンプバッファが不要である。従って、電源回路 107 の回路規模を小さくすることが可能である。

【0305】

次に、本発明の第 9 の実施例について、図 48、図 49、図 50、図 51、図 52、図 53、図 54 を用いて説明する。本実施例は、9 レベルの基準電圧から 64 階調表示を行うデータドライバを用いたものである。

【0306】

本実施例の液晶表示装置は、大きく分けて、液晶表示コントローラ 2501 と、走査回路 2505 と、電源回路 2507 と、データドライバ 2510 と、 640×3 （R、G、B） $\times 480$ ドットの液晶パネル 2512 と、から構成されている。

20

【0307】

動作概要を説明する。

【0308】

液晶表示コントローラ 2501 は、システムから入力される表示データ、表示同期信号 2502 を、液晶ドライバ用にタイミング制御した上で、表示データ、表示同期信号 2503 としてデータドライバ 2510 に転送する。また、同様に、液晶コントローラ 2501 は、システムから入力される表示データ、同期信号 2502 から、表示データ、同期信号 2504 を生成して走査回路 2505 へ出力する。なお、表示データ 2503 は、1 画素当たり階調 6 ビットを割り当てた、3 画素分づつの合計 18 ビットのデータである。

30

【0309】

電源回路 2507 は、9 種類の電圧レベルの電圧からなる基準電圧 2509 を発生し、データドライバ 2510 に出力している。データドライバ 2510 は、該基準電圧 2509 に基づいて階調表示用に 64 階調の電圧を生成する。そして、表示データに応じていずれかの電圧を出力ごとに選択し、これを液晶駆動電圧 2511 として液晶パネル 2512 へ出力する。

【0310】

これと並行して走査回路 2505 は、表示データ、同期信号 2504 に従って、ゲート駆動信号 2506 を出力することで、液晶パネル 2512 を構成しているゲート線の内の一本を順次選択してゆく。これにより、データドライバ 2510 の出力している液晶駆動電圧 2511 は、その時選択状態にされているゲート線に対応する行の画素にのみ印加されることとなる。走査回路 2505 が選択するゲートを順次変更してゆくことで（すなわち、走査することで）、液晶パネル 2512 全体に画像が表示されることになる。

40

【0311】

次に、上記各部ごとにその構成および動作を詳細に説明する。

【0312】

まず、データドライバ 2510 の詳細を説明する。

【0313】

50

データドライバ2510は、240本の出力を有するデータドライバ2513を、8個備えて構成されている。以下、各データドライバ2513をその配置位置に応じて、データドライバ2513-1、データドライバ2512-2等と呼ぶ。他の回路部分についても同様の呼び方をする。

【0314】

各データドライバ2513は、図49に示すとおり、タイミング制御回路2514と、電圧生成回路2518と、ラッチアドレス制御回路2521と、ラッチ回路2523と、ラッチ回路2525と、レベルシフト回路2527と、液晶駆動回路2529とからなる。

【0315】

タイミング制御回路2514は、表示データ、表示同期信号2503（表示データ2601、制御信号2602）に基づいて、タイミング信号2515、表示データ2516、ライン表示同期信号2517を生成出力するものである。

【0316】

ラッチアドレス制御回路2521は、タイミング信号群2515を基に、ラッチ信号2522を生成するものである。

【0317】

ラッチ回路2523は、ラッチ信号2522に従って、表示データ2516を3画素分づつ順次ラッチするためのものである。ラッチ回路2523は、図49に示すとおり、1出力あたり6ビットのラッチ回路2603を、240個備えて構成されている。データドライバ2510はデータドライバ2513を8個備えているため、データドライバ2510全体では、1水平ライン分（1920画素分）の表示データを順次ラッチ可能となっている。

【0318】

ラッチ回路2525は、ラッチ回路2523から出力されてくる1ライン分の表示データ2524を、ライン表示同期信号2517に従って同時にラッチするものである。ラッチ回路2525は、1出力あたり6ビットのラッチ回路2604を、240個備えて構成されている。該ラッチ回路2525は、ラッチした表示データを、表示データ2526として、レベルシフト回路2527へ出力している。

【0319】

レベルシフト回路2527は、各出力6ビットの表示データ2526の電圧レベルを、液晶駆動電圧レベルにまでシフトするためのものである。該レベルシフト回路2527は、レベルシフト回路2605を240個備えて構成されている。該レベルシフト回路2527は、電圧レベルをシフトした後の表示データを、表示データ2528として液晶駆動回路2529へ出力している。

【0320】

電圧生成回路2518は、直流の9レベルの基準電圧2509と、反転基準電圧2508と、制御信号2602中の交流化信号とから、交流の交流化基準電圧2519、2520を生成するためのものである。交流化基準電圧2519と、交流化基準電圧2520とは、共に交流化されているが、その交流化のタイミングは互いに反転したものとされている。なお、基準電圧2509、反転基準電圧2508は、電源回路2507によって生成されているものである（図48参照）。該電圧生成回路2518は、図51に示すとおり、アンプバッファ回路2801、差動増幅回路2802、選択回路2803、選択回路2804からなる。

【0321】

アンプバッファ回路2801は、電源回路2507からの9レベルの基準電圧2509（VLEV0～VLEV8）を一旦バッファした後、選択回路2803に出力するものである。

【0322】

差動増幅回路2802は、基準電圧2509（VLEV0～VLEV8）を、反転基準

10

20

30

40

50

電圧 2508 (VCEN) を基準として反転し、出力するものである。この反転の様子を図 52 に示す。VLEV0～VLEV8 を、VCEN を基準として反転したものが、VLEV0INV～VLEV8INV である。

【0323】

図 51 において、選択回路 2803, 2804 は、それぞれ、アンプバッファ回路 2801 の出力と差動増幅回路 2802 の出力とのうちのいずれか一方を、制御信号 2602 中の交流化信号に従って選択し、出力するものである。但し、選択回路 2803 には、交流化信号 (制御信号 2602) がそのまま入力されているのに対し、選択回路 2804 には、交流化信号 (制御信号 2602) を反転したものが入力されるようになっている。従って、選択回路 2803 によって選択出力される交流化基準電圧 2519 (V1RV0～V1RV8) と、選択回路 2804 によって選択出力される交流化基準電圧 2520 (V2RV0～V2RV8) とでは、交流化のタイミングが異なっている。例えば、図 52 に示すとおり、交流化信号 (M) がハイレベルとなっている時には、交流化基準電圧 2519 (V1RV0～V1RV8) としては、VLEV0INV～VLEV8INV の中から選択されたものが出力される。一方、交流化基準電圧 2520 (V2RV0～V2RV8) としては、VLEV0～VLEV8 の中から選択されたものが出力される。逆に、交流化信号 (M) がロウレベルとなっている時には、交流化基準電圧 2519 (V1RV0～V1RV8) としては、それぞれ VLEV0～VLEV8 の中から選択されたものが出力される。交流化基準電圧 2520 (V2RV0～V2RV8) としては、VLEV0INV～VLEV8INV の中から選択されたものが出力される。

【0324】

図 49 において、液晶駆動回路 2529 は、交流化基準電圧 2519, 2520 を基に、表示データ 2528 に対応した液晶駆動電圧 2530 を生成出力するものである。該液晶駆動回路 2529 は、交流化基準電圧 2519, 2520 を基に表示データ 2528 に対応した液晶駆動電圧を生成する液晶駆動回路 2606 を、240 個備えて構成されている。該液晶駆動回路 2606 は、図 50 に示すとおり、デコーダ 2701 と、選択回路 2704 と、選択回路 2705 と、分圧回路 2708 と、選択回路 2710 と、アンプバッファ回路 2711 とから構成されている。

【0325】

デコーダ 2701 は、表示データ 2528 をデコードするものである。デコーダ 2701 は、デコード結果の上位 3 ビットを、デコード信号 2702 として選択回路 2704, 2705 へ出力している。また、デコード結果の下位 3 ビットを、デコード信号 2703 として選択回路 2710 へ出力している。

【0326】

選択回路 2704 は、9 レベルの交流化基準電圧 2519 のうちの V8～V1 の 8 レベルから、デコード信号 2702 に従って 1 レベルを選択するものである。選択回路 2704 は、選択したレベルの電圧を選択電圧 2706 として分圧回路 2708 へ出力している。一方、選択回路 2705 は、交流化基準電圧 2519 のうちの V7～V0 の 8 レベルから、デコード信号 2702 に従って 1 レベルを選択し、該選択したレベルの電圧を選択電圧 2707 として分圧回路 2708 へ出力するものである。選択回路 2704, 2705 は、選択電圧 2706 と選択電圧 2707 との組合せが、8 種類 (V8-V7、V7-V6、V6-V5、V5-V4、V4-V3、V3-V2、V2-V1、V1-V0) のうちのいずれかとなるように動作するようになっている。

【0327】

分圧回路 2708 は、選択電圧 2706 と選択電圧 2707 との間の電圧を 8 分圧し、8 レベルの階調電圧 2709 として出力するものである。該分圧回路 2708 は、該分圧を 8 個の抵抗素子で行っている。

【0328】

選択回路 2710 は、デコード信号 2703 に従って、8 レベルの階調電圧 2709 の中から 1 レベルを選択し出力するものである。

【0329】

次に、データドライバ2510の動作を、図48を用いて説明する。ここでの説明は64階調表示に関する動作に重点をおいて行う。

【0330】

タイミング制御回路2514は、液晶表示コントローラ2501から入力される表示データ、同期信号2503を、データドライバ内部の表示データ、タイミング制御信号に合わせて制御し、タイミング信号群2515、表示データ2516として、ラッチアドレス制御回路2521、ラッチ回路2523に出力している。なお、該信号2503は、表示データ2601と、制御信号2602とからなるものである（図49参照）。

【0331】

ラッチアドレス制御回路2521は、表示データ2516に同期したラッチ信号2522を、上述のタイミング信号群2515から生成する。

【0332】

各ラッチ回路2523はそれぞれ、ラッチ信号2522に従って、表示データ2516を240画素分、3画素ずつ80回に分けて順次ラッチする。つまり、ラッチ回路2523では、まず表示データ2516の最初の3画素分を、ラッチ回路2603-1、2603-2、2603-3が、それぞれ6ビットずつラッチする。続いて、次の3画素の表示データ2516に対応したラッチ回路2603-4、2603-5、2603-6が、それぞれ6ビットずつラッチする。ラッチ回路2603-7～2603-240も同様に、三個ずつが順次表示データをラッチしてゆくことで、合計8個のデータドライバ2513全体では1水平ライン分（1920画素分）の表示データをラッチする。各ラッチ回路2523は、このようにしてラッチした表示データを表示データ2524として出力する。

【0333】

ラッチ回路2525は、この表示データ2524をライン表示同期信号2517で1ライン分同時にラッチする。そして、ラッチした表示データを、表示データ2526として、レベルシフト回路2527に転送する。なお、ライン表示同期信号2517は、走査回路2505から出力されるゲート駆動信号2506に同期したものである。

【0334】

レベルシフト回路2527のレベルシフト回路2605は、各出力6ビットの表示データ2526の電圧レベルを、液晶駆動電圧レベルにまでレベルシフトし、表示データ2528として液晶駆動回路2529に転送する。

【0335】

電圧生成回路2518は、直流の9レベルの基準電圧2509と、反転基準電圧2508と、同期信号2503の交流化信号とから、交流化のタイミングが互いに反転されている交流の交流化基準電圧2519と交流化基準電圧2520とを生成し、これらを液晶駆動回路2529へ出力している。なお、交流化基準電圧2519は、データドライバ2513の出力のうちの奇数番目の出力に、一方、交流化基準電圧2520は偶数番目の出力に対応している。従って、交流出力のタイミングは、各出力端子毎に反転している。

【0336】

液晶駆動回路2529は、交流化基準電圧2519、2520から、64レベルの階調電圧を生成する。つまり、分圧回路2708（図50参照）は、選択電圧2706、2707の電圧間を8分圧し、各選択電圧間に8レベルの階調電圧を生成する。選択回路2710は、分圧回路2708が生成した8レベルの階調電圧2709のなかから、デコード信号2703に応じて1レベルを選択する。アンプバッファ回路2711は、これをバッファして液晶駆動電圧2530（液晶駆動電圧2511）として出力する。このように、選択電圧2706、2707の8組の組合せとそれぞれを8分圧することで合計64レベルの階調電圧を生成することができる。

【0337】

ところで、以上述べたデータドライバの動作と並行して、走査回路2505は、表示同期信号2504の水平同期信号に同期して、1ライン毎に順次ゲート駆動信号2506を

10

20

30

40

50

生成している。そして、該ゲート駆動信号 2506 によって、液晶パネル 2512 のゲート線が 1 ラインづつ、順次、選択状態とされている。

【0338】

上述の液晶駆動電圧 2530 は、ゲート駆動信号 2506 に同期して出力されている。従って、液晶駆動電圧 2511 およびゲート選択信号 2506 によって液晶パネル 2512 が駆動され、正極性または負極性の 64 レベルの階調電圧の内、表示データに対応した液晶駆動電圧の表示を行うことができる。このようにすることで、64 レベルの液晶駆動電圧を出力毎に交流のタイミングを反転して出力することができる。

【0339】

表示データの取り込み動作については第 8 の実施例と同様である（図 39 参照）。 10

【0340】

液晶駆動電圧 2530 の交流化のタイミングを図 53 に示した。液晶駆動電圧 2530 として出力される電圧は、偶数番目の出力と奇数番目の出力とで、その交流化のタイミングがお互いに反転している。また、各出力の電圧レベルは、64 種類の電圧レベルのなかから当該出力に対応する表示データに対応したものとなっている。

【0341】

本実施例では図 54 に示すように、液晶パネルの電圧輝度特性のダイナミックレンジが正極性、負極性を合わせて 5V 以上あるため、図 48、図 49 のデータドライバ中の点線で囲んだ回路部分は、高耐圧プロセス（耐圧 15V）である。その他の回路部分は低耐圧プロセス（耐圧 5V）である。図 40 に示したように、全ての入力信号を、低耐圧プロセスの動作範囲（ここでは、5V～GND）内とすることで、液晶駆動回路 2529 等のみを高耐圧プロセスとするだけでよい。これにより、チップ面積を小さくすることができる。つまり、本実施例のデータドライバ 2513 のように出力回路のみに高耐圧プロセスを用いることで、低耐圧プロセスのデータドライバに比べて、チップ面積の増加を極力小さくして、低価格化を図ることができる。 20

【0342】

以上述べた本実施例のデータドライバを用いた液晶ディスプレイでは、図 42、図 43 のごとく、データドライバを液晶パネルの片側に配置した場合でも、列毎反転駆動、ドット毎反転駆動が可能となり、高画質表示を行うことができる。

【0343】

また、本実施例では、データドライバとして 240 本の出力を備えたデータドライバについて説明したが、その出力数については特に限定されない。例えば、出力を 192 本、160 本備えたデータドライバについても、ラッチアドレス制御回路やラッチ回路を該出力本数に対応した構成にすることで容易に実現できる。 30

【0344】

本実施例では 64 階調のデータドライバについて述べた。しかし、表示データを 1 画素あたり 6 ビットから 8 ビットにし、ラッチ回路の構成を 1 出力当たり 8 ビットとし、階調電圧生成回路の構成を 256 階調に対応するように変えることで、256 階調やその他の階調数のデータドライバに対しても容易に実現することができる。

【0345】

また、プロセスの耐圧についても、本実施例では低耐圧プロセスを 5V 耐圧、高耐圧プロセスを 15V 耐圧として説明した。しかし、低耐圧プロセスとして例えば 5V 耐圧～3V 耐圧を、また、高耐圧プロセスとして例えば 30V 耐圧～10V 耐圧のプロセスを用いた場合についても、本実施例と同様な効果を得ることができる。 40

【0346】

また、本実施例の走査回路 2505 は、第 8 の実施例と同様のものである。該走査回路 2505 は、入力信号の入力段にレベルシフト回路を内蔵することで、周辺回路の回路規模の削減を可能である。

【0347】

本実施例では、データドライバ 2510 に入力する 9 レベルの液晶基準電圧 2509 が 50

、直流のレベル電圧である。従って、電源回路 2507 の回路規模を小さくすることが可能である。

【0348】

次に本発明の第10の実施例を図55、図56、図57、図58、図59を用いて説明する。

【0349】

該第10の実施例は、液晶として、図59に示すように液晶パネルの電圧輝度特性のダイナミックレンジが正極性、負極性を合わせて5V以下となるものを用いている。データドライバとしては、9レベルの基準電圧から64階調表示を行うものを用いている。本実施例で用いているデータドライバは、全ての回路部分を低耐圧回路とすることができ、レベルシフト回路が不要となっている。なお、液晶駆動動作自体は、上述の第9の実施例と同様である。

10

【0350】

本実施例の液晶表示装置は、図55に示すとおり、大きく分けて、液晶表示コントローラ3201と、走査回路3205と、電源回路3207と、データドライバ3210と、640×3(R、G、B)×480ドットの液晶パネル3212とから構成されている。

【0351】

液晶コントローラ3201は、システムから入力される表示データ、表示同期信号3202に基づいて、表示データ、表示同期信号3203を生成し、これをデータドライバ3210へ出力している。また、同様に、表示同期信号3204を生成し、これを走査回路3205へ出力している。

20

【0352】

電源回路3207は、基準電圧3209、反転基準電圧3208を生成し、データドライバ3210へ出力している。なお、直流の9レベルの基準電圧3209は、階調電圧生成に用いられるものである。また、反転基準電圧32208は、階調電圧を交流化のために反転する際の基準となる電圧である。

【0353】

データドライバ3210は、基準電圧3209および反転基準電圧3210を用いて、表示データ、表示同期信号3203に対応した液晶駆動電圧3211を生成し、これを液晶パネル3212へ出力する。

30

【0354】

一方、これと並行して、走査回路3205は、表示同期信号3204に従って、ゲート駆動信号3206を生成し、これを液晶パネル3212へ出力する。これにより液晶パネル3212のゲート線は、順次選択状態とされてゆく(走査)。その結果、液晶パネル3212の各画素には、表示データに対応した液晶駆動電圧3211が印加され、画像が表示されることとなる。

【0355】

以下、各部ごとにその構成および動作を詳細に説明する。

【0356】

先ずデータドライバ3210について説明する。

【0357】

データドライバ3210は、液晶パネル3212の上側に配置されたそれぞれが240出力のデータドライバ3213を8個備えて構成されている。該データドライバ3213は、図56に示すとおり、タイミング制御回路3214と、電圧生成回路3218と、ラッチアドレス制御回路3221と、ラッチ回路3223と、ラッチ回路3225と、液晶駆動回路3227とを含んで構成されている。

【0358】

タイミング制御回路3214は、液晶表示コントローラ3201から入力される表示データ、表示同期信号3203(これは表示データ3301および交流化信号3302から

50

なる)のタイミング制御を行って、タイミング信号群3215、ライン表示同期信号3217、表示データ3216として、ラッチアドレス制御回路3221等へ出力する構成となっている。なお、ライン表示同期信号3217は、走査回路3205から出力されるゲート選択信号3206に同期している。表示データ3216は、各画素6ビットずつの3画素分(合計18ビット)で構成されている。

【0359】

ラッチアドレス制御回路3221は、タイミング信号3215に基づいて、ラッチ信号3222を生成するものである。

【0360】

ラッチ回路3223は、表示データ3216を240画素分、順次ラッチするものである。該ラッチ回路3223は、ラッチ信号3222で表示データ3216をラッチする、それぞれ1出力当たり6ビットのラッチ回路3303を、240個備えている。該ラッチ回路3223は、ラッチした表示データを表示データ3224としてラッチ回路3225へ出力する構成となっている。

【0361】

各ラッチ回路3225は、表示データ3224をライン表示同期信号3217で同時にラッチするものである。該ラッチ回路3225は、ライン表示同期信号3217で同時にラッチするそれぞれ6ビットのラッチ回路3304を240個備えている。ラッチ回路3225は、ラッチした表示データを表示データ3226として液晶駆動回路3227へ出力する構成となっている。

【0362】

電圧生成回路3218は、電源回路3207(図55参照)から入力される反転基準電圧3208および9レベルの液晶駆動電圧の基準電圧3209から、基準電圧3219, 3220を生成するものである。なお、基準電圧3219, 3220は、ともに交流化された9レベルの電圧である。但し、両基準電圧3219, 3220は、互いに交流化のタイミングが異なっている。基準電圧3219は、奇数番目の出力に対応した液晶駆動回路3305に入力されている。一方、基準電圧3220は、偶数番目の出力に対応した液晶駆動回路3305に入力されている。従って、交流出力のタイミングは、各出力端子ごとに反転している。なお、本実施例の電圧生成回路3218は、基本的には、第9の実施例の電圧生成回路2518と同様な構成(図51参照)である。但し、本実施例10においては、電圧生成回路3218の全ての回路部分の電圧レベルを、低耐圧電圧レベルとしている。

【0363】

液晶駆動回路3227は、基準電圧3219, 3220を基に、表示データ3226に対応した液晶駆動電圧3228を生成するものである。該液晶駆動回路3227は、生成した液晶駆動電圧3228を、液晶駆動電圧3211として液晶パネル3212へ出力している。本実施例の液晶駆動回路3227は、第9の実施例の液晶駆動回路2606(図50参照)と同様の構成を有する液晶駆動回路3305を備えて構成されている。なお、液晶駆動電圧3228は、基準電圧3219, 3220の交流化のタイミングに対応して、出力毎に交流のタイミングが反転している。

【0364】

次に、データドライバ3210の動作を説明する。

【0365】

本実施例におけるデータドライバ3210が、表示データを取り込む動作は、第8、第9の実施例と同様である(図39参照)。

【0366】

データドライバ3210には、液晶表示コントローラ3201から、3画素、階調6ビットの合計18ビット構成の表示データ、表示同期信号3203が入力される。

【0367】

データドライバ3210のタイミング制御回路3214は、表示データ、表示同期信号

10

20

30

40

50

3 2 0 3 のタイミングから、データドライバ内部で用いられる表示データ 3 2 1 6、タイミング制御信号 3 2 1 5、ライン表示同期信号 3 2 1 7 を生成する。

【0 3 6 8】

すると、ラッチ回路 3 2 2 3 は、表示データ 3 2 1 6 に同期したラッチ信号 3 2 2 2 で、該表示データ 3 2 1 6 を 1 つのデータドライバ当たり 2 4 0 画素分、順次ラッチする。該各ラッチ回路 3 2 2 3 は、該ラッチを 3 画素分づつ、8 0 回に分けて行なう。つまり、まず最初の 3 画素に対応した 6 ビットラッチ回路 3 3 0 3-1、3 3 0 3-2、3 3 0 3-3 が、表示データ 3 2 1 6 をラッチする。続いて、次の 3 画素に対応した 6 ビットラッチ回路 3 3 0 3-4、3 3 0 3-5、3 3 0 3-6 が、これに続く表示データ 3 2 1 6 をラッチする。これ以降も同様に、順次表示データを、3 画素分 (1 8 ビット) づつラッチしてゆく。最後に 6 ビットラッチ回路 3 3 0 3-2 3 8、3 3 0 3-2 3 9、3 3 0 3-2 4 0 が表示データ 3 2 1 6 をラッチする。以上のラッチ動作を全てのラッチ回路 3 2 2 3 が行うことで、データドライバ 3 2 1 0 全体としては (データドライバ 3 2 1 3-1 ~ 3 2 1 3-8)、1 水平ライン分の表示データをラッチすることができる。

10

【0 3 6 9】

全て (合計 8 個) のラッチ回路 3 2 2 3 は、ラッチした表示データを、表示データ 3 2 2 4 としてラッチ回路 3 2 2 5 に出力する。

【0 3 7 0】

ラッチ回路 3 2 2 5 の各ラッチ回路 3 3 0 4 は、ライン表示同期信号 3 2 1 7 で、表示データ 3 2 2 4 を同時にラッチする。従って、合計 8 個のデータドライバ 3 2 1 3 によって、合計 1 9 2 0 画素、1 ライン分の表示データが同時にラッチされる。ラッチ回路 3 2 2 5 は、ラッチした表示データを表示データ 3 2 2 6 として、液晶駆動回路 3 2 2 7 に出力する。

20

【0 3 7 1】

電圧生成回路 3 2 1 8 は、電源回路 3 2 0 7 から入力されている基準電圧 3 2 0 9 および反転基準電圧 3 2 0 8 と、液晶表示コントローラ 3 2 0 1 から入力されている表示同期信号 3 2 0 3 中の交流化信号 3 3 0 2 とから、交流の基準電圧 3 2 1 9、3 2 2 0 を生成する。該基準電圧 3 2 1 9 と基準電圧 3 2 2 0 とは、共に交流化されているが、その交流化のタイミングが互いに反転している。この交流化のタイミングを図 5 7 に示した。交流化信号 (M) 3 3 0 2 がハイレベルとなっている時には、基準電圧 3 2 1 9 (V 1 R V 0 ~ V 1 R V 8) としては、それぞれ V L E V 0 I N V ~ V L E V 8 I N V が出力される。また、基準電圧 3 2 2 0 (V 2 R V 0 ~ V 2 R V 8) としては、それぞれ V L E V 0 ~ V L E V 8 が出力される。一方、交流化信号 (M) 3 3 0 2 がロウレベルとなっている時には、交流化基準電圧 3 2 1 9 (V 1 R V 0 ~ V 1 R V 8) としては、それぞれ V L E V 0 ~ V L E V 8 が出力される。基準電圧 3 2 2 0 (V 2 R V 0 ~ V 2 R V 8) としては、それぞれ V L E V 0 I N V ~ V L E V 8 I N V が出力される。そして、これらの電圧レベルは、5 V ~ 0 V の範囲内にある。

30

【0 3 7 2】

再び図 5 6 に戻り、電圧生成回路 3 2 1 8 は、生成した基準電圧 3 2 1 9、3 2 2 0 を、液晶駆動回路 3 2 2 7 に出力する。

40

【0 3 7 3】

液晶駆動回路 3 2 2 7 の液晶駆動回路 3 3 0 5 は、それぞれ 9 レベルの基準電圧 3 2 1 9、3 2 2 0 から、6 4 レベルの階調電圧を生成する。そして、表示データ 3 2 2 6 に対応したレベルの階調電圧を、各出力毎に、1 つ選択して、内部に有するバッファアンプ回路でバッファした後、液晶駆動電圧 3 2 2 8 として出力する。液晶駆動電圧 3 2 2 8 の出力レベルは、基準電圧 3 2 0 9 と同様に 5 V ~ 0 V の範囲である。液晶駆動電圧 3 2 2 8 のタイミングを図 5 8 に示した。交流化信号 3 3 0 2 に対応して、液晶駆動電圧 3 2 2 8 の交流化のタイミングは反転している。また、液晶駆動電圧 3 2 2 8 のうち、偶数番目の画素に対応する出力と、奇数番目の画素に対応する出力とでは、交流のタイミングがお互いに反転している。

50

【0374】

一方、既に述べたとおり、走査回路3205は、表示同期信号3204の水平同期信号に同期して1ライン毎に順次ゲート駆動信号3206を生成し、これを液晶パネル3212に出力することで、ゲート線を1ラインづつ順次選択している。

【0375】

このように動作することで、ゲート選択信号3206に同期して出力される液晶駆動電圧3211によって液晶パネル3212が駆動され、正極性または負極性の64レベルの階調電圧の内、表示データに対応した液晶駆動電圧の表示を行うことができる。

【0376】

以上でデータドライバ3210の動作説明を終わる。

10

【0377】

本実施例では図59に示すように、液晶パネルの電圧輝度特性のダイナミックレンジが正極性、負極性を合わせて5V以下であるため、データドライバ3210の回路を、全て低耐圧プロセス（耐圧5V）で構成することができる。従って、本実施例のデータドライバ3210は、小チップ化が可能であり、低価格化を図ることができる。

【0378】

本実施例のデータドライバ3210を用いた場合、図42、図43に示すようにデータドライバを液晶パネルの片側に配置した場合でも、列毎反転駆動、ドット毎反転駆動が可能となり、高画質表示を行うことができる。

【0379】

20

本実施例のデータドライバ3210は、出力を240本備えたものであった。しかし、その出力の本数はこれに限定されるものではない。ラッチアドレス制御回路やラッチ回路を出力数に対応した構成にすることで、例えば、出力が192本、160本のデータドライバも容易に実現できる。

【0380】

本実施例では表示データを1画素当たり8ビットで構成するとともに、これに対応して64階調の表示を可能なデータドライバについてのみ述べた。しかし、表示データを1画素あたり8ビットで構成し、また、ラッチ回路を1出力当たり8ビットの構成とし、さらに、階調電圧生成回路の構成を256階調に対応させることで、256階調のデータドライバを使用した場合でも本発明を適用できる。他の階調数（例えば、256）のデータドライバを使用した場合でも容易に適用できる。

30

【0381】

本実施例10の走査回路320は、第8の実施例と同様のものである。つまり、入力信号の入力段にレベルシフト回路を内蔵することで、周辺回路の回路規模の削減を可能としたものである。

【0382】

本実施例の電源回路3207が発生する必要のある電圧（例えば、データドライバ3210に inputs する基準電圧3208、3209は、直流のレベル電圧である。従って、電源回路3207の回路規模を小さくすることが可能である。

【0383】

40

本実施例とは異なり、高耐圧プロセスとして例えば5V耐圧のプロセスを、また、低耐圧プロセスとして例えば、5V耐圧～3V耐圧のプロセスを用いた場合でも、本実施例と同様な効果を得ることができる。

【符号の説明】

【0384】

[第1～第5の実施例]

101・・・表示データ、102・・・制御信号群、103・・・交流化信号、104・・・電源回路、105・・・基準電圧、106・・・基準電圧、107-1～107-10・・・液晶ドライバ、108・・・タイミング制御回路、109・・・制御信号、110・・・表示データ、111・・・タイミング信号、112・・・ラッチアドレス制御

50

回路、113・・・ラッチ信号、114・・・ラッチ回路、115・・・表示データ、116・・・ラッチ回路、117・・・表示データ、118・・・電圧生成回路、119・・・交流化基準電圧、120・・・交流化基準電圧、121・・・液晶駆動回路、122・・・液晶駆動信号、123・・・走査回路、124・・・ゲート選択信号、125・・・液晶パネル、801-1～801-192・・・液晶駆動回路、901-0～901-8・・・アンプバッファ回路、902-0～902-8・・・差動増幅回路、903-0～903-8・・・選択回路、904-0～904-8・・・選択回路、1101・・・制御回路、1102-1～1102-10・・・液晶ドライバ、1103・・・電圧生成回路、1201・・・切り換え回路、1401-0～1401-8・・・アンプバッファ回路、1402-0～1402-8・・・レベルシフト回路、1403-0～1403-8・・・選択回路、1404-0～1404-8・・・選択回路、1601・・・電源回路、1602・・・基準電圧、1603・・・基準電圧、1604-1～1604-10・・・液晶ドライバ、1605・・・選択回路、1606・・・選択回路、1701・・・表示データ、1702・・・制御信号群、1703・・・交流化信号、1704・・・電源回路、1705・・・基準電圧、1706・・・基準電圧、1707-1～1707-10・・・液晶ドライバ、1708・・・タイミング制御回路、1709・・・制御信号、1710・・・表示データ、1711・・・タイミング信号、1712・・・ラッチアドレス制御回路、1713・・・ラッチ信号、1714・・・ラッチ回路、1715・・・表示データ、1716・・・ラッチ回路、1717・・・表示データ、1718・・・電圧生成回路、1719・・・交流化基準電圧、1720・・・交流化基準電圧、1721・・・液晶駆動回路、1722・・・液晶駆動信号、1801-1～1801-192・・・液晶駆動回路、1717-1M～1717-192M・・・交流化信号、1717-1D～1717-192D・・・表示データ、1901-0～1901-8・・・アンプバッファ回路、1902-0～1902-8・・・差動増幅回路

[第6、第7の実施例]

101・・・表示データ、102・・・制御信号群、103・・・電源回路、104・・・基準電圧、105・・・反転基準電圧、106・・・交流化信号、107・・・選択信号、108・・・制御信号、109-1～109-8・・・データドライバ、110・・・タイミング制御回路、111・・・タイミング信号群、112・・・表示データ、113・・・表示タイミング信号、114・・・バッファ回路、115・・・基準電圧、116・・・EOR回路、117・・・交流化信号、118・・・レベルシフト回路、119・・・反転基準電圧、120・・・交流化信号、121・・・交流化信号、122・・・制御信号、123・・・ラッチアドレス制御回路、124・・・ラッチ信号、125・・・ラッチ回路、126・・・表示データ、127・・・ラッチ回路、128・・・表示データ、129・・・階調電圧生成回路、130・・・階調電圧、131・・・出力回路、132・・・液晶駆動電圧、133・・・走査回路、134・・・ゲート選択信号、135・・・液晶パネル、201・・・液晶ドライバ、202・・・表示データ、203・・・制御信号群、204・・・タイミング制御回路、205・・・制御信号、206・・・表示データ、207・・・タイミング信号、208・・・ラッチアドレス制御回路、209・・・ラッチ信号、210・・・ラッチ回路、211・・・表示データ、212・・・ラッチ回路、213・・・表示データ、214・・・レベルシフト、215・・・表示データ、216・・・基準電圧、217・・・液晶駆動回路、218・・・液晶駆動信号、401・・・電源回路、402・・・交流化信号、403・・・基準電圧、404・・・基準電圧、405・・・走査ドライバ、406・・・ゲート選択信号、407・・・液晶ドライバ、408・・・データ信号線、409・・・液晶ドライバ、410・・・データ信号線、411・・・液晶パネル、601・・・電源回路、602・・・交流化信号、603・・・基準電圧、604・・・走査ドライバ、605・・・ゲート選択信号、606・・・液晶ドライバ、607・・・データ信号線、608・・・液晶パネル、901-1～901-240・・・ラッチ回路、902-1～902-240・・・ラッチ回路、903・・・階調電圧生成回路、904・・・階調電圧、905-1～905-240・・・

・選択回路、906-1～906-240・・・出力回路、1101・・・反転増幅回路、1102・・・反転電圧、1103・・・選択回路、1104・・・出力電圧、1105・・・出力バッファ回路、1201・・・差動増幅回路、1202・・・電流増幅回路、1203・・・電流増幅回路、1204・・・選択回路、1901・・・レベルシフト回路、1902・・・入力信号、1903・・・反転基準電圧、1904・・・出力信号、2001・・・レベルシフト回路、2002・・・入力信号、2003・・・出力信号、2004・・・インバータ回路、2005・・・インバータ回路、2101-1～2101-240・・・階調電圧生成回路、2102-1～2102-240・・・出力回路、2201・・・デコード回路、2202・・・デコード信号、2203・・・デコード信号、2204・・・先択回路、2205・・・選択回路、2206・・・選択電圧、2207・・・選択電圧、2208・・・分圧回路、2209・・・階調電圧、2210・・・選択回路、2301・・・非反転増幅回路、2302・・・反転増幅回路、2303・・・正転電圧、2304・・・反転電圧、2305・・・選択回路。

10

[第8～第10の実施例]

・図33

101・・・液晶表示コントローラ、102・・・表示データと同期信号、103・・・制御信号群、104・・・表示同期信号、105・・・走査回路、106・・・ゲート駆動信号、107・・・電源回路、108・・・基準電圧、109・・・データドライバ、110・・・液晶駆動電圧、111・・・液晶パネル、112-1～112-8・・・データドライバ、113・・・タイミング制御回路、114・・・タイミング信号群、115・・・表示データ、116・・・ライン表示同期信号、117・・・入力バッファ回路、118・・・基準電圧、119・・・基準電圧、120・・・交流信号、121・・・交流化信号、122・・・制御信号、123・・・ラッチアドレス制御回路、124・・・ラッチ信号、125・・・ラッチ回路、126・・・表示データ、127・・・ラッチ回路、128・・・表示データ、129・・・階調電圧生成回路、130・・・階調電圧、131・・・出力回路、132・・・液晶駆動電圧

20

・図34

1101・・・表示データ、1102・・・制御信号、1103・・・基準電圧、1104・・・基準電圧、1105・・・バッファ回路、1106・・・レベルシフト回路、1107-1～1107-240・・・ラッチ回路、1108-1～1108-240・・・ラッチ回路、1109・・・階調電圧生成回路、1110・・・基準電圧、1111-1～1111-240・・・電圧選択回路、1112-1～1112-240・・・出力回路

30

・図37

1401・・・差動増幅回路、1402・・・反転出力電圧、1403・・・選択回路、1404・・・電圧信号、1405・・・、バッファアンプ回路

・図38

1501・・・差動増幅回路、1502・・・電流増幅回路、1503・・・電流増幅回路、1504・・・選択回路

・図45

2201・・・電源電圧、2202・・・シレベルシフト回路、2203・・・シフト出力信号、2204・・・シフトレジスタ、2205・・・シフト出力信号、2206・・・駆動回路、2207・・・高耐圧回路

40

・図47

2401・・・レベルシフト回路、2402・・・入力信号、2403・・・出力信号、2404・・・インバータ、2405・・・インバータ

・図48

2501・・・液晶表示コントローラ、2502・・・表示データと同期信号、2503・・・制御信号群、2504・・・表示同期信号、2505・・・走査回路、2506・・・ゲート駆動信号、2507・・・電源回路、2508・・・基準電圧、2509・・・

50

・基準電圧、2510・・・データドライバ、2511・・・液晶駆動電圧、2512
 ・液晶パネル、2513-1～2513-8・・・データドライバ、2514・・・
 タイミング制御回路、2515・・・タイミング信号群、2516・・・表示データ、2
 517・・・ライン表示同期信号、2518・・・電圧生成回路、2519・・・交流化
 基準電圧、2520・・・交流化基準電圧、2521・・・ラッチアドレス制御回路、2
 522・・・ラッチ信号、2523・・・ラッチ回路、2524・・・表示データ、25
 25・・・ラッチ回路、2526・・・表示データ、2527・・・レベルシフト回路、
 2528・・・表示データ、2529・・・出力回路、2530・・・液晶駆動電圧
 ・図49

2601・・・表示データ、2602・・・制御信号、2603-1～2603-24
 0・・・ラッチ回路、2604-1～2604-240・・・ラッチ回路、2605-1
 ～2605-240・・・レベルシフト回路、2606-1～2606-240・・・出
 力回路

・図50

2701・・・デコーダ、2702・・・デコード出力、2703・・・デコード出力
 、2704・・・選択回路、2705・・・選択回路、2706・・・選択信号、270
 7・・・選択信号、2708・・・分圧回路、2709・・・階調電圧、2710・・・
 選択回路、2711・・・アンプバッファ回路

・図51

2801-0～2801-8・・・アンプバッファ回路、2802-0～2802-8
 ・反転増幅回路、2803-0～2803-8・・・選択回路、2804-0～28
 04-8・・・選択回路

・図55

3201・・・液晶表示コントローラ、3202・・・表示データと同期信号、320
 3・・・制御信号群、3204・・・表示同期信号、3205・・・走査回路、3206
 ・ゲート駆動信号、3207・・・電源回路、3208・・・基準電圧、3209・
 ・基準電圧、3210・・・データドライバ、3211・・・液晶駆動電圧、3212
 ・液晶パネル、3213-1～3213-8・・・データドライバ、2514・・・
 タイミング制御回路、2515・・・タイミング信号群、2516・・・表示データ、3
 217・・・ライン表示同期信号、3218・・・電圧生成回路、3219・・・基準電
 圧、3220・・・基準電圧、3221・・・ラッチアドレス制御回路、3222・・・
 ラッチ信号、3223・・・ラッチ回路、3224・・・表示データ、3225・・・ラ
 ッチ回路、3226・・・表示データ、2527・・・出力回路、3228・・・
 液晶駆動電圧

・図56

3301・・・表示データ、3302・・・制御信号、3303-1～3303-24
 0・・・ラッチ回路、3304-1～3304-240・・・ラッチ回路、3305-1
 ～3305-240・・・出力回路

[従来技術]

・図60～図66

201・・・液晶ドライバ、202・・・表示データ、203・・・制御信号群、20
 4・・・タイミング制御回路、205・・・制御信号、206・・・表示データ、207
 ・タイミング信号、208・・・ラッチアドレス制御回路、209・・・ラッチ信号
 、210・・・ラッチ回路、211・・・表示データ、212・・・ラッチ回路、213
 ・表示データ、214・・・レベルシフタ、215・・・表示データ、216・・・
 基準電圧、217・・・液晶駆動回路、218・・・液晶駆動信号

401・・・電源回路、402・・・交流化信号、403・・・基準電圧、404・・・
 ・基準電圧、405・・・走査ドライバ、406・・・ゲート選択信号、407・・・液
 晶ドライバ、408・・・データ信号線、409・・・液晶ドライバ、410・・・デー
 タ信号線、411・・・液晶パネル

10

20

30

40

50

601・・・電源回路、602・・・交流化信号、603・・・基準電圧、604・・・走査ドライバ、605・・・ゲート選択信号、606・・・液晶ドライバ、607・・・データ信号線、608・・・液晶パネル

・図67

201・・・液晶表示コントローラ、202・・・表示データと同期信号、203・・・制御信号群、204・・・制御信号群、205・・・表示同期信号、206・・・走査回路、207・・・ゲート駆動信号、208・・・表示同期信号、209・・・電源回路、210・・・基準電圧、211・・・基準電圧、212・・・データドライバ、214・・・液晶駆動電圧、216・・・液晶パネル、217-1～217-8・・・データドライバ、218・・・タイミング制御回路、219・・・タイミング信号群、220・・・表示データ、221・・・表示同期信号、222・・・ラッチアドレス制御回路、223・・・ラッチ信号、224・・・ラッチ回路、225・・・表示データ、226・・・ラッチ回路、227・・・表示データ、228・・・レベルシフト回路、229・・・表示データ、230・・・出力回路、231・・・液晶駆動電圧

10

・図68

301・・・電源電圧、302・・・シフトレジスタ、303・・・シフト出力信号、304・・・レベルシフト回路、305・・・シフト出力信号、306・・・駆動回路、307・・・高耐圧回路

・図72

701・・・液晶表示コントローラ、702・・・表示データと同期信号、703・・・制御信号群、704・・・表示同期信号、705・・・表示同期信号、706・・・電源回路、707・・・基準電圧、708・・・データドライバ、709・・・液晶駆動電圧、710・・・液晶パネル

20


・図73

801・・・液晶表示コントローラ、802・・・表示データと同期信号、803・・・制御信号群、804・・・表示同期信号、805・・・レベルシフト回路、806・・・表示同期信号、807・・・走査回路、808・・・ゲート駆動信号、809・・・表示同期信号、810・・・電源回路、811・・・基準電圧、812・・・基準電圧、813・・・データドライバ、814・・・液晶駆動電圧、815・・・液晶パネル、816-1～816-8・・・データドライバ、817・・・タイミング制御回路、818・・・タイミング信号群、819・・・表示データ、820・・・表示同期信号、821・・・ラッチアドレス制御回路、822・・・ラッチ信号、823・・・ラッチ回路、824・・・表示データ、825・・・ラッチ回路、826・・・表示データ、827・・・出力回路、828・・・液晶駆動電圧

30


【図 1】

図 1




【図 2】

図 2




【図 3】

図 3




【図 4】

図 4




【図 5】

図5




【図 6】

図6




【図 7】

図7




【図 8】


図8




【図 9】




【図 10】



【図 11】




【図 12】




【図 13】

図13




【図 14】

図14




【図 15】

図15




【図 16】

図16




【図 17】

図17




【図 18】

図18




【図 19】

図19




【図 20】

図20




【図 2 1】

図21




【図 2 2】

図22




【図 2 3】

図23




【図 2 4】

図24




【図 2 5】


図25




【図 26】




【図 27】




【図 28】



【図 29】




【図 30】




【図 3 1】

図31




【図 3 2】

図32




【図 3 3】

本発明のTFT液晶ディスプレイの構成図 (図33)




【図 3 4】


本発明の多階調ドライバのブロック図 (図 3 4)




【図 35】




【図 36】




【図 37】




【図 38】




【図 39】



【図 40】




【図 41】




【図 42】

列毎反転駆動の画素部印加電圧極性図 (図42)




【図 4 3】

ドット毎反転駆動の画素部印加電圧極性図 (図43)




【図 4 4】

画素部電流方向の説明図 (図44)




【図 4 5】

走査回路のブロック図 (図45)




【図 4 6】

走査回路の電圧レベル変換図 (図46)




GNDD: データドライバのグラウンドレベル
GNDS: 走査ドライバのグラウンドレベル


【图 48】




【図 50】



【図 5 1】




【図 5 2】




【図 5 3】

液晶交流出力電圧のタイミング図 (図53)




【図 5 4】

T F T 液晶の電圧輝度特性図 (図54)




【図 5 5】

液晶駆動回路の簡単なブロック図（図 5 5）




【図 5 6】

本発明の多階調ドライバのブロック図（図 5 6）




【図 5 7】

基準電圧生成のタイミング図（図 5 7）




【図 5 8】


液晶交流出力電圧のタイミング図（図 5 8）



【図 5 9】




【図 6 1】




【図 6 0】

図60




【図 6 2】

図62




【図 6 3】

図63




【図 6 4】

図64




【図 6 5】


図65




【図 6 6】




【図 6 7】




【図 6 8】




【図 7 0】



【図 6 9】




【図 7 1】




【图 7-3】

従来の TFT 液晶ディスプレイの構成図（図 73）



【図 7 5】

画素部電流方向の説明図（図75）



【手続補正書】

【提出日】平成22年3月23日(2010.3.23)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

入力された表示データに対応した、異なる極性を持つ階調電圧を互いに隣り合う出力端末へ出力する液晶表示装置用ドライバチップであって、

前記階調電圧を出力する前に、前記互いに隣り合う出力端子間を接続するスイッチ回路を有することを特徴とする液晶表示装置用ドライバチップ。

【請求項 2】

前記液晶表示装置用ドライバチップは、前記出力端子に対応してアンプを有しており、前記アンプと前記出力端子とを接続／非接続とするスイッチを備え、

前記スイッチにより前記アンプと前記出力端子とを非接続とすることによって、前記出力端子への出力をハイインピーダンス状態にすることを特徴とする請求項 1 に記載の液晶表示装置用ドライバチップ。

【請求項 3】

前記液晶表示装置用ドライバチップは、さらに、

正極性の階調電圧を、互いに隣り合うデータ線の一方の出力端子へ出力する第 1 のアンプと、

負極性の階調電圧を、前記互いに隣り合うデータ線の他方の出力端子へ出力する第 2 のアンプと、

前記第 1 のアンプから出力される正極性の階調電圧の出力先を、前記互いに隣り合う出力端子の一方から前記互いに隣り合う出力端子の他方へ切り替え、前記第 2 のアンプから出力される負極性の階調電圧の出力先を、前記互いに隣り合う出力端子の他方から前記互いに隣り合う出力端子の一方へ切り替えるセレクトと、を有することを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の液晶表示装置用ドライバチップ。

【請求項 4】

前記液晶表示装置用ドライバチップは、前記階調電圧を前記出力端子へ出力する前で、前記スイッチ回路により前記互いに隣り合う出力端子間を接続状態とした後に、前記出力端子への出力を所定の電圧レベルまでプリチャージすることを特徴とする請求項 1 乃至 3 の何れかに記載の液晶表示装置用ドライバチップ。

フロントページの続き

(51)Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
	G 0 9 G 3/20 6 2 3 F	
	G 0 9 G 3/20 6 1 2 F	
	G 0 9 G 3/20 6 4 1 C	
	G 0 9 G 3/20 6 2 2 E	
	G 0 2 F 1/133 5 7 5	
	G 0 2 F 1/133 5 2 5	
	G 0 2 F 1/133 5 5 0	
(72)発明者 古橋 勉 神奈川県川崎市麻生区王禅寺 1 0 9 9 番地 研究所内		株式会社日立製作所システム開発
(72)発明者 大石 純久 神奈川県川崎市麻生区王禅寺 1 0 9 9 番地 研究所内		株式会社日立製作所システム開発
(72)発明者 恒川 悟 東京都小平市上水本町五丁目 2 0 番 1 号 内		株式会社日立製作所半導体事業部
(72)発明者 二見 利男 千葉県茂原市早野 3 3 0 0 番地 事業部内		株式会社日立製作所電子デバイス
(72)発明者 滝田 功 神奈川県川崎市麻生区王禅寺 1 0 9 9 番地 研究所内		株式会社日立製作所システム開発
(72)発明者 池田 牧子 神奈川県川崎市麻生区王禅寺 1 0 9 9 番地 研究所内		株式会社日立製作所システム開発
F ターム (参考)	2H193 ZA04 ZB05 ZC04 ZC12 ZC24 ZD23 ZF05 ZF12 ZF18 ZF20 ZF23 5C006 AA16 AC26 AC27 BB16 BF04 BF24 BF25 BF27 5C080 AA10 BB05 DD22 EE29 FF11 JJ02 JJ03 JJ04 JJ05 JJ06	

专利名称(译)	液晶驱动电路和液晶显示装置		
公开(公告)号	JP2010181904A	公开(公告)日	2010-08-19
申请号	JP2010065637	申请日	2010-03-23
[标]申请(专利权)人(译)	株式会社日立制作所		
申请(专利权)人(译)	日立显示器有限公司		
[标]发明人	新田博幸 真野宏之 古橋勉 大石純久 恒川悟 二見利男 滝田功 池田牧子		
发明人	新田 博幸 ▲真▼野 宏之 古橋 勉 大石 純久 恒川 悟 二見 利男 滝田 功 池田 牧子		
IPC分类号	G09G3/36 G09G3/20 G02F1/133		
CPC分类号	G09G3/2011 G09G3/3614 G09G3/3655 G09G3/3688 G09G3/3696 G09G2310/0248 G09G2310/027 G09G2310/0281 G09G2310/0289 G09G2310/0297 G09G2330/023		
FI分类号	G09G3/36 G09G3/20.621.M G09G3/20.621.B G09G3/20.623.B G09G3/20.623.G G09G3/20.623.F G09G3/20.612.F G09G3/20.641.C G09G3/20.622.E G02F1/133.575 G02F1/133.525 G02F1/133.550		
F-TERM分类号	2H193/ZA04 2H193/ZB05 2H193/ZC04 2H193/ZC12 2H193/ZC24 2H193/ZD23 2H193/ZF05 2H193 /ZF12 2H193/ZF18 2H193/ZF20 2H193/ZF23 5C006/AA16 5C006/AC26 5C006/AC27 5C006/BB16 5C006/BF04 5C006/BF24 5C006/BF25 5C006/BF27 5C080/AA10 5C080/BB05 5C080/DD22 5C080 /EE29 5C080/FF11 5C080/JJ02 5C080/JJ03 5C080/JJ04 5C080/JJ05 5C080/JJ06		
优先权	1994170696 1994-07-22 JP 1994138499 1994-06-21 JP		
其他公开文献	JP4914926B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

解决的问题：提供一种液晶显示装置，该液晶显示装置在液晶面板的一侧具有液晶驱动器，以通过对每一列进行反转驱动以及液晶驱动基准来减小安装面积并进行高质量的显示。本发明的目的是通过在液晶驱动器中结合电压交流电路来减小电源电路的电路规模。解决方案：一种液晶面板，由电压产生装置和显示数据产生，用于从参考电压和交流信号输入以及两种交流参考电压和交流信号中产生两种交流参考电压，以进行交替驱动。另一方面，由于每个输出被配置为具有用于转换并输出到不同AC驱动器的不同液晶施加电压的装置，因此在相同液晶驱动器中的输出应该是具有不同AC驱动定时的液晶驱动电压。你可以 [选型图]图1

